Danskernes Historie Online
Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

STATISTIK

FOR

DANSKE

PROVINS-ELEKTRICITETSVÆRKER M. FL.

FOR

DRIFTSAARET 1930—31

FORENINGEN AF
ELEKTRICITETSVÆRKSBESTYRERE
I DANMARK

Randers, i Juli 1932

Foreningen tillader sig hermed til det ærede Byraads behagelige Afbenyttelse at fremsende et Eksemplar af den af Foreningen udarbejdede »Statistik over danske Provins-Elektricitetsværker m. fl.« for Driftsaarets $19^{30}/_{31}$.

Ærbødigst

P. F. V.

WESTERGAARD

STATISTIK

FOR

DANSKE PROVINS-ELEKTRICITETSVÆRKER

FOR

DRIFTSAARET 1930—31

UDARBEJDET AF

FORENINGEN AF ELEKTRICITETSVÆRKSBESTYRERE I DANMARK

VED

ELEKTRICITETSVÆRKSBESTYRER E. DUE JEPPESEN, ODENSE

ODENSE 1932 – POUL SØNDERGAARDS BOGTRYKKERI

Alfabetisk Fortegnelse

over

de i Statistiken omhandlede Elektricitetsværker m. m.

	Løbe-Nr.
Aabenraa	30
Aabyhøj	85
Aalborg	3
Aarhus	1
Assens	48
Bjerge-Hatting	80
Bogense	60
Bramminge	95
Brende Mølle	71
Brønderslev	44
E. G. O. Elektricitetsselskab	72
Esbjerg	7
Faaborg	49
Fredericia	9
Frederikssund	58
Fælleskraftstationen i Odder	68
Gedser	97
Gudenaacentralen	67
Haderslev	14
Haderslev Næs Elektricitetsforsyning	82
Hadsund	91
Hammel	94
Helsingør	13
Herning	23
Hillerød	38
Hjørring	22
Hobro	40
Holbæk	19
Holstebro	26
Horsens	5
Horsens og Omegns forenede Vandkraftanlæg	69
Ikast	96
Kalundborg	36
Kerteminde	57
Kolding	11
Kolding Opland	74
Korsør	27
Køge	42
Langelands Elektricitetsværk	53
Langelands Elektricitetsselskab	81
Lemvig	51
Løgstør	61
Maribo	50
Marstal	63
Middelfart	35
Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning	77
Morsø Elektricitetsværk	31
Morsø Elektricitetsforsyning	83
Nakskov	15
Nordthy Strømforsyning	84
Nordvestsjællands Elektricitetsværk	66
Nyborg	28
Nykøbing F.	18
Nykøbing M.	32
Næstved	21
Nr. Nissum	93
Nørresundby	37
Odense	2
Randers	4
Ribe	43
Ringe	88
Ringkøbing	56
Ringsted	41
Rudkøbing	54
Rødby	59
Rønne	25
Sakskøbing	64
Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsanlæg	73
Silkeborg	20
Skagen	55
Skern	89
Skive	29
Slagelse	17
Sorø	52
Stege	62
Struer	46
Svendborg	16
Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker	6
Sydvestjyllands Elektricitetsforsyning	76
Sydøstjyske Elektricitetsværker	10
Sønderborg	24
Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa	65
Sønderjyllands Vestkyst	75
Thisted	34
Thisted Elektricitetsværk	33
Thy Højspændingsværk	70
Tyrstrup Herred og Omegns Elektricitetsforsyning	78
Tønder	47
Varde	39
Vejle	8
Veirum	92
Vejen	86
Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg	79
Viborg	12
Viby (Jylland)	87
Vinderup	90
Vordingborg	45

Oversigt over Statistikens Inddeling.

I	Almindelige Oplysninger og Takster	Pag. 4
II.	Maskinanlæg etc.	— 32
III.	Ledningsnet	— 46
IV.	Tilslutning	— 58
V.	Produktion	— 66
VI.	Energiforbrug	— 76
VII.	Driftsregnskab	— 86
VIII.	Anlægsregnskab	— 94

21. Aargang af „Statistik for danske Provins-Elektricitetsværker m. fl." omhandler 78 producerende Værker, 6 Købstadsforsyninger og 13 Landforsyningsselskaber. Af Værkerne er 58 Købstadsværker, 2 (Gudenaacentralen og Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa) er store Fællescentraler, medens 5 er store Landværker og 13 forefindes i større Stationsbyer. 5 af Købstadsværkerne er overtaget af Sammenslutninger af de paagældende Bykommuner og Oplandsforsyningsselskaber. Disse Værker er: Esbjerg, Kolding, Nykøbing M., Thisted og Rudkøbing Elektricitetsværker. Overtagelsen vedrører dog kun selve Centralerne, medens Byerne og Oplandsselskaberne hver for sig ejer sine Ledningsnet og fra den fælles Central køber den til sin Elektricitetsforsyning fornødne Strømmængde. Hovedparten af Købstadsværkerne ejes af Kommunerne, dog er 3 Værker: Korsør, Køge og Assens Elektricitetsværker paa private Hænder, og Værket i Marstal ejes af Marstal Kommune og Marstal Landsogn. Gudenaacentralen, Sønderjyllands Højspændingsværk og de 5 store Landværker ejes af Andelsselskaber. Af Værkerne i Stationsbyerne er 3 kommunale, 7 ejes af Andelsselskaber og 3 af Interessentskaber.

Af Købstadsværkerne er kun Assens og Rødby Elektricitetsværker rene Vekselstrømsværker, Resten er bygget som Jævnstrømsværker, men heraf er 32 Værker senere blevet suppleret med producerende Vekselstrømsanlæg, nemlig: Aarhus, Odense, Aalborg, Randers, Horsens, Esbjerg, Vejle, Fredericia, Kolding, Viborg, Svendborg, Slagelse, Haderslev, Nykøbing F., Rønne, Nakskov, Silkeborg, Hjørring, Sønderborg, Nyborg, Herning, Holstebro, Skive, Nykøbing M., Thisted, Middelfart, Nørresundby, Brønderslev, Faaborg, Maribo, Rudkøbing og Kerteminde Elektricitetsværker. Endvidere har Helsingør, Hillerød, Kalundborg, Bogense og Frederikssund Elektricitetsværker faaet installeret Omformeranlæg, saaledes at disse Byer, ligesom en Del af foranstaaende, aftager en Del af Forbruget fra andre Centraler.

Elektricitetspriserne har i de senere Aar været jævnt faldende, men dog yderst forskelligt i de enkelte Byer. Der er adskillige Steder indført nye Tarifsystemer, navnlig Boligtariffer og særlige Tariffer for Butiks- og Reklamebelysning. Anvendelse af Elektricitet til Husholdningsbrug har dog endnu kun fundet ringe Udbredelse i Provinsbyerne.

For at skaffe dette Forhold nærmere belyst har man i nærværende Aargang af Statistiken søgt optaget forskellige Oplysninger i saa Henseende, og har opført særlige Rubriker herfor saavel med Hensyn til Installationer og Forbrug som til Indtægter m. v. Det er dog kun faa Værker, der har givet fyldestgørende Oplysninger, men formentlig opnaas en udførligere Oversigt, efterhaanden som Spørgsmaalet faar Interesse for Værkerne.

For *Købstadsværkerne* er nedenfor anført en Oversigt over de gennemsnitlige Udgifter og Elektricitetspriser pr. kWh. i det omhandlede Driftsaar, idet disse Oplysninger er anført for tre Grupper efter Byernes Størrelse.

	Udgifter i Øre pr. solgt kWh.		Priser i Øre pr. kWh.		
	Driftsudgifter	Samlede Udgifter	Lys	Kraft	Tilsammen
Byer over 20,000 Indb.	8,54	15,14	34,50	11,61	18,20
Byer mellem 10,000 og 20,000 Indb.	10,04	20,77	42,29	15,95	29,06
Byer under 10,000 Indb.	13,52	23,52	43,07	19,53	30,63
Gennemsnit for alle Købstæder	11,74	21,56	41,95	17,55	28,69

Gennemsnitlig har de større Byer saaledes de billigste Priser, men iøvrigt varierer Priserne indenfor de enkelte Grupper meget betydeligt, og blandt de mindre Byer findes enkelte Værker med ligesaa billige Priser som de større.

Nedenstaaende Oversigt over Antal Maalere, Tilslutning og Strømforbrug er Gennemsnitstal *pr. 1000 Indb. i Købstæderne*, inddelt i samme Grupper som ovenfor.

	Antal Maalere			Tilslutning i kW.			Antal solgt kWh.		
	Lys	Kraft	Ialt	Lys	Kraft	Ialt	Lys	Kraft	Ialt
Byer over 20,000 Indb.	341	24	365	163,5	209,3	372,8	68400	129900	198300
Byer mellem 10,000 og 20,000 Indb.	306	28	334	150,2	163,2	313,4	57700	64400	122100
Byer under 10,000 Indb.	316	37	353	148,7	176,2	324,9	56100	49100	105200
For samtlige Købstæder	323	28	351	155,3	185,5	340,8	61700	87500	149200

Tilslutning og Forbrug er stadig jævnt stigende Aar for Aar. Til Sammenligning skal anføres, at i de sidste 10 Aar har Stigningen *pr. 1000 Indb. i Købstæderne* gennemsnitlig været ca. 50 % for Tilslutning og ca. 100 % for Strømsalgets Vedkommende I det omhandlede Regnskabsaar var det samlede Elektricitetsforbrug i de anførte Købstæder (excl. Salg. til Oplandet) ca. 107 Mill. kWh.

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maaler-ledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
1	**Aarhus** . . .	Aarhus Kommune	$^{13}/_{2}$ 1901	80.000			$^{1}/_{4}$ 1930 —$^{31}/_{3}$ 1931	Til Motorer	Nej	Nej	Værket begyndte den $^{4}/_{10}$ 1917 at levere Strøm til Aarhus—Randers—Kaløvig-Selskabet maalt paa en Hovedtransformatorstation ved Bygrænsen. I Slutningen af Aaret $19^{20}/_{21}$ begyndte Aarhus at aftage Strøm fra Gudenaacentralen, hvori Kommunen er Andelshaver, og i November 1923 fra Randers Elektricitetsværk, hvormed der stadig haves Samarbejde. Foruden til „Arke" leverer Værket Strøm til Framlev E/V samt til Skanderborg, Vejlby, Viborg, Ego-Salling-Skive og Viby (Jævnstrøm). Fra Gudenaacentralen er i $19^{30}/_{31}$ aftaget 3568613 kWh (andelsmæssigt Kvantum).
2	**Odense** . . .	Odense Kommune	$^{15}/_{11}$ 1908	57.000			do.	Nej	Ja	Nej	Det danske Elektricitetskompagni begyndte i December 1891 at forsyne Byen med Strøm. Værket nedlagdes i Februar 1909. I Juni 1918 begyndte det kommunale Værk at levere Strøm udenfor Kommunens Omraade, først til Kerteminde og Oplandet mellem Odense og Kerteminde, derefter til Assens og dennes Opland, til Nyborg og efterhaanden til en betydelig Del af Oplandet. Ved den under Takster for Kraftforbrug anførte „maks. Belastningsperiode" forstaas Tidsrummet mellem Kl. 16 og 18 fra 15. November til 15. Januar.
3	**Aalborg** . .	Aalborg Kommune	$^{15}/_{11}$ 1909	44.422			do.	Nej	Nej	Nej	Det danske Elektricitetskompagni forsynede Byen med Strøm fra 1895, indtil det kommunale Værk overtog Forsyningen i 1909. Fra December 1918 forsynes Nørretranders Kommune med Strøm, og fra Oktober 1920 forsynes Hasseris. I Februar 1922 paabegyndtes Strømlevering til Himmerland Elektricitetsforsyning.
4	**Randers** . .	Randers Kommune	$^{1}/_{9}$ 1906	34.335	71.960	106.295	do.	Nej	Nej	Nej	Værket begyndte $^{28}/_{2}$ 1915 at forsyne Oplandet med Strøm. Den 21. November 1923 paabegyndtes Samarbejdet med Aarhus gennem en mellem Værkerne bygget 25,000 Volt Ledning. Det anførte Antal Indbyggere i Byen indbefatter Jævnstrømsforbrugere udenfor Kommunen (Strømmen, Kristrup og Vorup).
5	**Horsens** . .	Horsens Kommune	$^{12}/_{12}$ 1906	28.647			do.	Ja	Nej	Nej	Værket har Samarbejde med Andelsselskabet Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg, hvis Andelshavere er: Hovedgaard og Omegns Højspændingsværk, Bjerge-Hatting Højspændingsanlæg og Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
35 Øre pr. kWh. med følgende Rabat efter Aarsforbrugets Størrelse. 5.000— 7.500 kWh 5 % Rabat 7.500—10.000 — 10 — — 10.000—15.000 — 15 — — 15.000—20.000 — 20 — — 20.000—25.000 — 25 — — 25.000—30.000 — 30 — — 30.000—50.000 — 35 — — over 50.000 — 40 — — Endvidere findes **Boligtarif** med 35 Øre pr. kWh. indtil 40 kWh. pr. Værelse pr. Aar og 12 Øre pr. kWh. for Merforbruget samt **Dobbelttarif for Butiksbelysning** med 20 Øre pr. kWh. udenfor Lystiden og 40 Øre i Lystiden (Kl. 16—19).	20 Øre pr. kWh. med følgende Rabat efter Aarsforbrugets Størrelse: 5.000— 10.000 kWh. 5 % Rabat. 10.000— 15.000 — 10 — — 15.000— 20.000 — 15 — — 20.000 50.000 — 20 — — 50.000— 75.000 — 25 — — 75.000—100.000 — 30 — — 100.000—150.000 — 35 — — 150.000—225.000 — 40 — — over 225.000 — 45 — — Forbrug til **Varmeformaal** betales i Tiden mellem Kl. 22 og 6 med 8 Øre pr. kWh.			Kr. 5,00 —48,00	1
35 Øre pr. kWh. med følgende Rabat efter Aarsforbrugets Størrelse. Første 2000 kWh. 35 Øre pr. kWh. næste 2000 — 32 — — — 2000 — 30 — — — 2000 — 28 — — — 2000 — 27 — — — 2000 — 26 — — Resten 25 — — Forbrug til Butiks- og Reklamebelysning kan betales efter Dobbelttarif med 35 Øre pr. kWh. mellem Kl. 6 Morgen og Kl. 20 samt 20 Øre pr. kWh. mellem Kl. 20 og Kl. 6 Morgen. For Strøm til Gadebelysning betales 16 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. med Rabat efter Benyttelsestiden: 0— 400 Timer 20 Øre pr. kWh. 400— 500 — 19 — — 500— 600 — 18 — — 600— 700 — 17 — — 700— 800 — 16 — — 800— 900 — 15 — — 900—1000 — 14 — — 1000—1100 — 13 — — 1100—1300 — 12 — — 1300—1500 — 11 — — over 1500 — 10 — — Større Forbrugere betaler efter Dobbelttarifsystem med Priser fra 15 Øre pr. kWh. og nedefter efter Aarsforbrugets Størrelse. I den „maks. Belastningsperiode" betales 25 Øre pr. kWh.	Landet betaler Værkets Produktionspris ab Værk. Der betales baade en Pris pr. kWh. og en Afgift pr. beslaglagt kW. Maalingen foregaar paa Værket ved Maksimalmaalere. I Driftsaaret var Priserne henholdsvis 3,24 Øre pr. kWh. og Kr. 55,74 pr. kW. Ved større Belastning i Belysningstiden end tilladelig betales dobbelt Afgift for det overskydende Antal kW.		Kr. 2,00 —8,00 For en Dobbelttarifmaaler betales 20 Kr. for en Amperetimemaaler og 30 Kr. for en Wattimemaaler	2
45 Øre pr. kWh. For Butiks- og Reklamebelysning betales der i Tiden fra Kl. 19—6 20 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. Med større Forbrugere haves særlig Kontrakt.			Kr. 3,00 For særlige Maalere 10 % af Værdien. Dobbelttarifmaaler 15—24 Kr.	3
40 Øre pr. kWh. Endvidere findes **Boligtarif,** hvorefter der betales en fast aarlig Afgift af 13 Kr. pr. Værelse og en Strømpris af 12 Øre pr. kWh. Anvendes udelukkende Elektricitet i Husholdningen, kan Forbruget leveres til 10 Øre pr. kWh. For Butiksbelysning betales en aarlig Afgift af 14 Kr. pr. 100 Watt. beslaglagt og en Strømpris af 20 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. med Rabat efter Forbrugets Størrelse ned til 10 Øre pr. kWh. Natforbrug til Varmeformaal betales med 6 Øre pr. kWh. for et Aarsforbrug af indtil 10.000 kWh. og ved større Forbrug er Prisen 5 Øre pr. kWh. Taksten gælder for Aftagning mellem Kl. 12 og 13½ samt fra Kl. 22 til 7.	Gl. Forbrugere 40 Øre pr. kWh. Nye Forbrugere 50 Øre pr. kWh.	Gl. Forbrugere 20 Øre pr. kWh. Nye Forbrugere 30 Øre pr. kWh.	Byen Kr. 3,00 —10,00 Landet Kr. 4,00 —10,00	4
		De nye Forbrugere har desuden givet Tilskud til Ledningsnettet. For Landet er indført samme **Boligtarif** som i Byen, men for Landejendomme (med Avling) beregnes den faste Afgift efter Bygningernes Areal. Natforbruget betales som i Byen.			
50 Øre pr. kWh. For Forbruget udover 1000 kWh. aarlig gives 10 % Rabat. Butiksbelysning mellem Kl. 19 og 16 betales med 30 Øre pr. kWh. og Restaurationsbelysning indenfor samme Tidsrum med 35 Øre pr. kWh. Boligtarif: 50 Øre pr. kWh. indtil 40 kWh. pr. Værelse aarlig. Forbrug herover 12 Øre pr. kWh.	0— 4.000 kWh. 25 Øre pr. kWh. 4.000— 8.000 — 22 — — 8.000—12.000 — 19 — — 12.000—16.000 — 17 — — 16.000—25.000 — 16 — — over 25.000 — 15 — — eller efter Overenskomst. Natforbrug til Varmeformaal betales med 7 Øre pr. kWh. i Tiden fra Kl. 22—6.	Forbrugere udenfor Bygrænsen betaler 60 Øre pr. kWh. Til Oplandet leveres Strømmen en gros efter Kontrakt.	Udenfor Bygrænsen 35 Øre pr. kWh.	Kr. 4,00 —20,00	5

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maaler-ledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
6	**Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker**	Esbjerg Kommune og Sydvestjyllands Andels-Elektricitetsforsyning	Esbjerg $^{29}/_{11}$ 1907 Karlsgaarde $^{4}/_{2}$ 1921				$^{1}/_{4}$ 1930 – $^{31}/_{3}$ 1931				Selskabet ejer Elektricitetsværket i Esbjerg og Vandkraftcentralen ved Karlsgaarde og sælger Elektricitet til Esbjerg Elektricitetsforsyning og til Sydvestjyllands Andels-Elektricitetsforsyning.
7	**Esbjerg Elektricitetsforsyning**	Esbjerg Kommune	$^{29}/_{11}$ 1907	27.300	4.500	31.800	do.	Nej	Nej	Nej	I Juli 1908 begyndte Byen at levere Strøm til et Sanatorium og den $^{4}/_{11}$ 1913 til Oplandet. Fra 1. Januar 1921 er Esbjerg Elektricitetsværk overgaaet til Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker, hvorfra Esbjerg køber sit Elektricitetsforbrug.
8	**Vejle**	Vejle Kommune	$^{15}/_{12}$ 1909	22.943			do	Nej	Delvis	Nej	A/S Vejle Elektricitetsværk forsynede en Del af Byen med Strøm fra 1895, indtil det kommunale Værk i 1909 overtog Forsyningen. I Februar 1929 begyndte Værket at levere Strøm til Oplandsforsyning.
9	**Fredericia**	Fredericia Kommune	$^{11}/_{10}$ 1907	19.800	ca. 16.000	ca. 36.000	do.	Til Installationer i Byen	Ja i Byen	Nej	Værket paabegyndte den 6. Oktober 1913 at forsyne Oplandet med Strøm.
10	**Sydøstjydske Elektricitetsværker**	Kolding Kommune og Kolding Oplands Elektricitetsforsyning	$^{3}/_{12}$ 1898 Vandkraftcentralen $^{29}/_{7}$ 1920				do.				Selskabet ejer Dampkraftcentralen i Kolding og Vandkraftcentralen ved Harte og leverer Strøm til Kolding Bys Elektricitetsforsyning og til Kolding Oplands Højspændingsforsyning, der administreres hver for sig og som af Værkerne uafhængige Institutioner.
11	**Kolding Bys Elektricitetsforsyning**	Kolding Kommune	$^{3}/_{12}$ 1898	16.500 + indlemmede Distrikter			do.	Nej	Ja	Nej	Byen begyndte den $^{18}/_{11}$ 1917 at levere Strøm til Oplandet. Fra $^{1}/_{4}$ 1920 overgik Kolding Elektricitetsværk til Sydøstjydske Elektricitetsværker, hvorfra Kolding By køber sit Elektricitetsforbrug.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
Værkets samlede Udgifter fordeles ligeligt paa de to Interessenter i Forhold til de aftagne Elektricitetsmængder ab Værk.					6
30 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. med Rabat efter Aarsforbrugets Størrelse og efter Dobbelttarifmaalere. pr. kWh. 2.000— 5.000 kWh. betaler 15 Øre 5.000—10.000 — — 13 — 10.000—30.000 — — 11 — over 30.000 — — 10 — I Lystiden betales Lyspris. Rabatten gælder ved en Oliepris indtil 80 Kr. pr. ton. For indtil hver 30 Kr. Overpris formindskes Rabatten med 1 Øre pr. kWh.	Oplandet betaler 30—40 Øre pr. kWh.	Oplandet betaler 20 Øre pr. kWh.	Ingen for alm. Maalere. For Bimaalere, Trappegangsmaalere og Lysmaalere for Inst. under 3 Lamper samt Kraftmaalere under 1/4 HK. betales 6 Kr. Dobbelttarifmaaler 24 Kr.	7
De første 2000 kWh. 45 Øre pr. kWh. De næste 2000 — 42 — — Resten 39 — — Gennem Dobbelttarifmaalere leveres Strøm til Butiks- og Reklamebelysning til 45 Øre pr. kWh. fra Kl. 15½—19 i Oktbr.-Febr. incl. Resten af Aaret 25 Øre pr. kWh. Hoteller o. lign. betaler dog 30 Øre pr. kWh. udenfor Spærretiden.	De første 4000 kWh. 25 Øre pr kWh. - næste 4000 — 21 — — - — 4000 — 17 — — Resten 13 — — Større Forbrugere kan faa særlig Kontrakt.	Direkte Forbrugere 55 Øre pr. kWh. Til andre Forbrugere leveres Strøm ab Transformatorstation til 25—10 Øre pr. kWh. efter Aarsforbrugets Størrelse.	Direkte Forbrugere 30 Øre pr. kWh.	Kr. 3,00 —18,00 Dobbelttarifmaaler 21 Kr.	8
50 Øre pr. kWh. „Handelstarif" for Butiks- og Reklamebelysning, Hoteller og Restaurationer: Aarsforbrug som i 19²⁷/₂₆ ÷ 10 % betales med 50 Øre pr. kWh. og Merforbruget med 15 Øre pr. kWh. For nyere Installationer fastsætter Værket „Normalforbruget". „Boligtarif": Normalforbrug svarende til 30 kWh. pr. Aar pr. Værelse betales med 50 Øre pr. kWh, Merforbrug 15 Øre pr. kWh. Til Madlavning og Varme leveres Strøm til 10 Øre pr. kWh. paa særlig Maaler.	25 Øre pr. kWh. med følgende Rabatskala efter Benyttelsestiden: For Aarsforbrug under 10.000 kWh. 200— 600 Timer aarlig 24 % Rabat 600 - 1000 — — 36 — — over 1000 — — 42 — — For Aarsforbrug over 10.000 kWh.: 200—600 Timer aarlig 36 % Rabat over 600 — — 42 — —	50 Øre pr. kWh. Aarsforbrug som i 1929—30 betales med 50 Øre pr. kWh. Forbrug derudover 15 Øre pr. kWh.	25 Øre pr. kWh.	Byen Kr. 3,00 —7,20 Landet Kr. 6,00	9
					10
66 Øre pr. kWh. Fra 1001 – 3000 kWh. 5 Ø. Rabat pr. kWh. - 3001—6000 — 10 - — — - 6001—9000 — 15 - — — - 9000 og derover 20 - — —	34 Øre pr. kWh. med Rabat efter Benyttelsestiden ned til 20 Øre pr. kWh. Større Forbrugere har særlig Overenskomst.			Kr. 3,00 —24,00	11

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
12	**Viborg** . . .	Viborg Kommune	$^{12}/_{1}$ 1907	16.190			$^{1}/_{4}$ 1930 —$^{31}/_{3}$ 1931	Nej	Ja	Nej	Værket leverer Strøm til Folkekuranstalten ved Hald ved Hjælp af et Højspændingsanlæg, som er bekostet af Lejeren. Strømmen sælges ab Værk. Værket har Kontrakt med Aarhus om Strømlevering herfra gennem en 10 kV Linie fra Gudenaacentralen. Viborg kan disponere over 1000 kW fra Aarhus. Paa Værket er installeret et Ensretteranlæg. Anlægskapitalen for dette og den 10 kV Linie etc. udgør ca. 270,000 Kr.
13	**Helsingør**.	Helsingør Kommune	$^{1}/_{6}$ 1911	15.834			do.	Nej	Nej	Nej	Værket køber en Del af sit Forbrug af Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs A/S.
14	**Haderslev**	Haderslev Kommune	$^{1}/_{3}$ 1901	14.661	ca. 1.400	16.061	do.	Til Motorer	Nej	Nej	Værket har Samarbejde med Sønderjyllands Højspændingsværk. De 2 Vandturbiner er opstillet paa Værket i Christiansdal.
15	**Nakskov**. .	Nakskov Kommune	$^{20}/_{9}$ 1909	14.543	6.000	20.543	do.	Ja	Ja indtil 100 Kr.	Nej	Værket begyndte den $^{24}/_{12}$ 1913 at levere Strøm til Oplandet og har Samarbejde med Værkerne i Nykøbing F., Maribo, Rødby, Sakskøbing og Nysted.
16	**Svendborg**	Svendborg Kommune	$^{22}/_{12}$ 1906	14.363	19.266	33.629	do.	Nej	Ja til Nybygninger	Nej	Værket leverer Strøm til Sørup-St. Jørgens Kommune og begyndte den $^{20}/_{2}$ 1914 at levere Strøm til Oplandet.
17	**Slagelse** . .	Slagelse Kommune	$^{25}/_{9}$ 1909	14.336	13 000	27.336	do.	Nej	Nej	Nej	1893 anlagdes et privat Værk, der forsynede Byen med Strøm, indtil det kommunale Værk sattes i Drift. Værket begyndte den $^{19}/_{10}$ 1918 at levere Strøm til Slagelse Oplands Elektricitetsforsyning, der har bekostet og ejer Nettet fra Bygrænsen.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
45 Øre pr. kWh. Til Hoteller, Butiker og Reklamebelysning leveres gennem Dobbelttarifmaalere Strøm til alm. Lyspris i Tiden fra Kl. 15½—20 og til Motorpris Resten af Døgnet.	25 Øre pr. kWh. med følgende Rabat: Første 200 Kr. 0 % Rabat næste 300 — 10 — — — 400 — 20 — — — 500 — 30 — — — 3.000 — 40 — — — 10.000 — 50 — — Resten 60 — — Større Forbrugere har særlig Kontrakt.			Kr. 4,00 —10,00 Dobbelttarif-maalere 20—40 Kr.	12
50 Øre pr. kWh. for de første 4000 kWh., 20 Øre pr. kWh. for Resten. Butiker kan mod en Maalerleje af 20 Kr. aarlig faa opsat en Dobbelttarifmaaler og betaler 20 Øre pr. kWh. fra Kl. 18½—6.	20 Øre pr. kWh. Elektricitet til Husholdningsbrug betales med 20 Øre pr. kWh. Enkelte store Forbrugere har særlig Takst.			Ingen Maalerleje Dobbelttarif-maalere Kr. 20,00	13
50 Øre pr. kWh. for sidste Aars Forbrug (Maanedsafregning). Merforbruget betales med 20 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. Større Forbrugere har særlig Kontrakt. Husholdningstarif: 20 Øre pr. kWh.	Samme Priser som i Byen.		Kr. 3,00 —30,00	14
60 Øre pr. kWh. Der findes særlige **Rabattariffer** for Boliger, Butiker, Værksteder, Hoteller, Restaurationer etc. For **Boliger** betales Grundpris for et Aarsforbrug af 24, 50, 75, 120 og 180 kWh. henholdsvis for 1, 2, 3, 4 og 5 Værelsers Lejligheder samt for 3 kWh. maanedlig pr. Værelse for større Lejligheder. Merforbruget betales med 15 Øre pr. kWh. Forbrug til Varme efter særlig Maaler betales med 10 Øre pr. kWh. fra Kl. 6—22 og 5 Øre fra Kl. 22—6. Nattakst for Dobbelttarifmaalere 7 Øre pr. kWh.	30 Øre pr. kWh. Større Forbrugere har Rabat.	**Ikke-Jordbrugere** betaler samme Priser som i Byen. **Jordbrugere** betaler Grundpris for et Aarsforbrug af 2,5 kWh. pr. Td. Land for Lysmaaler, 10 — — — - Kraftmaaler, dog ikke under 75 kWh. til Lys. Merforbrug betales med 15 Øre pr. kWh. Forbrug til Varme paa særlig Maaler betales som i Byen.		Kr. 3,00 og opefter	15
40 Øre pr. kWh. for de første 20 kWh. pr. Aar, 35 Øre pr. kWh. for Resten.	Indtil 100 kWh. 25 Øre pr. kWh. 100 — 300 — 24 — — 300— 500 — 23 — — 500— 750 — 22 — — 750— 1.000 — 21 — — 1.000— 4.000 — 20 — — 4.000— 6.000 — 19 — — 6.000—10.000 — 18 — — 10.000—20.000 — 17 — — over 20.000 — 16 — — Husholdningselektricitet 12 Øre pr. kWh.	Direkte Forbrugere 40 Øre pr. kWh.	Direkte Forbrugere 25 Øre pr. kWh. Husholdningselektricitet 15 Øre pr. kWh. Til andre Forbrugere sælges Strømmen maalt paa Transformatorstationerne.	Byen Kr. 1,50 —2,50 Landet Kr. 4,00 —6,00	16
Første 1500 kWh. 45 Øre pr. kWh. næste 1500 — 40 — — — 1500 — 35 — — Resten 30 — —	De første 1500 kWh. 27 Øre pr. kWh. - næste 1500 — 23 — — - — 6000 — 18 — — Resten 14 — —	55 Øre pr. kWh. + 4 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld. Værket sælger Strømmen ab Værk til Værkets Brændselsudgift med følgende Tillæg: 10,875 Øre pr. kWh. for de første 300.000 kWh. i Aarets Løb. 7,875 — — — næste 200.000 — i — 6,875 — — — — 200.000 — i — 5,875 — — for Resten af Aarsforbruget.	**Landbrug:** Første 15 kWh. pr. ha 35 Øre pr. kWh. næste 5 kWh. 25 Øre og Resten 15 Øre pr. kWh. **Haandværkere o. lign.:** 0—400 kWh. 35 Øre pr. kWh. næste 400 — 25 — — Resten 15 — —	Kr. 3,60 —9,00 Oplandet Kr. 6,00 —12,00	17

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
18	**Nykøbing F.**	Nykøbing F. Kommune	7/12 1907	14.000			1/4 1930 – 31/8 1931	Nej	Nej	Nej	Værket har Samarbejde med Falsters Højspændingsværk, saaledes at Værkerne i Tilfælde af Havari stiller sig til Disposition for hinanden. Værket har Samarbejde med Værkerne i Nakskov, Maribo, Rødby, Sakskøbing og Nysted. Der aftages Strøm fra Nakskov, i Reglen fra Kl. 24—6, og det modtagne Forbrug leveres tilbage, saaledes at Leveringerne saavidt muligt ophæver hinanden.
19	**Holbæk**	Holbæk Kommune	18/10 1911	12.270	195	12.465	do.	Ja	Ja	Nej	
20	**Silkeborg**	Silkeborg Kommune	5/11 1911	12.078	3.100	15.178	do.	Til Motorer	Ja	Nej	Værket har overtaget 40 Andele i Gudenaacentralen og aftager Strøm herfra, ligesom der leveres Strøm til Elektricitetsselskabet E. G. O. Endvidere leveres Strøm til Byen „Alderslyst" samt til „Silkeborg Oplands Strømforsyning" (S. O. S.).
21	**Næstved**	Næstved Kommune	1/10 1909	11.217	2.141	13.358	do.	Nej	Ja	Nej	
22	**Hjørring**	Hjørring Kommune	1896	10.964			do.	Nej	For Nybygninger	Nej	Værket har Samarbejde med Nørre Sundby og Liver Mølle. Værket begyndte i 1917 at levere Strøm til Oplandet.
23	**Herning**	Herning Kommune	13/12 1908	10.900			do.	Nej	Nej	Nej	Værket begyndte den 20/12 1923 at levere Strøm til Oplandet og ejer 11 Transformatorstationer med Højspændingsledninger, medens Resten ejes af Selskaberne. Strømmen sælges ab Værk.
24	**Sønderborg**	Sønderborg Kommune	1/4 1908	10.765			do.	Nej	Nej	Nej	

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
45 Øre pr. kWh. Der er indført en Boligtarif med en fast Afgift efter Lejlighedens Størrelse (12 Kr. aarlig pr. Opholdsværelse) og en Pris af 15 Øre pr. kWh. Endvidere er indført en Maksimaltarif med 16 Kr. pr. install. 100 Watt. og 20 Øre pr. kWh. samt en Tarif for Natforbrug paa 8 Øre pr. kWh. mellem Kl. 12—13½ og 22—7.	25 Øre pr. kWh. Større Forbrugere betaler efter særlige Takster.			Kr. 3,00 —8,00 Dobbelt-tarif-maalere Kr. 10,00	18
35 Øre pr. kWh.	23 Øre pr. kWh. De første 1000 kWh. 23 Øre pr. kWh. - næste 2000 — 21 — — - — 2000 — 19 — — - — 5000 — 17 — — - — 5000 — 15 — — - — 5000 — 13 — — - — 20.000 — 12 — — - — 20.000 — 11 — — Resten 10 — —			Ingen.	19
35 Øre pr. kWh.	Første 2000 kWh. 22 Øre pr. kWh. næste 2000 — 19,25 — — — 2000 — 16,5 — — — 2000 — 13,75 — — Resten af Aarsforbr. 11 — — Med større Forbrugere haves særlig Kontrakt.	„Alderslyst" betaler samme Priser som i Byen.	S. O. S. betaler for de første 50,000 kWh. 16,87 Øre pr. kWh. næste 50,000 — 15,5 — — Resten 14,2 — — rettende sig efter Produktionsprisen + en aarlig Afgift af 35 Øre pr. Lampested og Kr. 2,50 pr. Motorhestekraft. Maalingen finder Sted paa Lavspændingssiden i Transformatorstationerne.	Kr. 1,50 —3,00	20
40 Øre pr. kWh. Statsbanerne har 15 % Rabat.	18 Øre pr. kWh. Enkelte Storforbrugere har 15—20 % Rabat. Til Kogebrug 10 Øre pr. kWh.	Samme Priser som Byen.		Kr. 3,00 —6,00	21
Indtil 2500 kWh. 60 Øre pr. kWh. 2501—5000 — 52,5 - — over 5000 — 45 - — For Butiks- og Reklamebelysning gives 50 % Rabat for Merforbruget udover Forbruget i 1927/28.	Indtil 2500 kWh. 30 Øre pr. kWh. 2501—5000 — 25,5 — — over 5000 — 22,5 — — Storforbrugere faar særlig Rabat.	I Transformatorforeningerne betales gennemsnitlig: **Til Belysning:** Kr. 1,00 pr. kWh. - 2,00 - Lampested. - 6,00 - Maaler. **Til Kraft:** - 0,50 - kWh. - 4.00 - 1000 Kr. Jordskyld for Landbrug. - 10.00 - HK. for Industri. - 12.00 - Maaler.		Ingen.	22
40 Øre pr. kWh. Gadebelysning 20 Øre pr. kWh.	Første 2000 kWh. 20 Øre pr. kWh. næste 2000 — 16 — — Resten 12 — — Vandværket betaler 10 Øre pr. kWh. Biografteatre — 30 — —	Hver Transformatorforening har sine egne Priser med forskellige faste Afgifter.		Kr. 4,00 —24,00	23
45 Øre pr. kWh. Boligtarif: 12 Øre pr. kWh. udover et efter Lejlighedens Størrelse fastsat Antal kWh., der betales med 45 Øre pr. kWh. Tarif for Butiker: Dobbelttarif til 45/25 Øre pr. kWh. Natforbrugstarif: 8 Øre pr. kWh. mellem 12—13½ og 22—6. Trappelys 30 Øre pr. kWh.	22 Øre pr. kWh. med Rabat. De første 3000 kWh. 22 Øre pr. kWh. 3100— 4000 — 20 — — 4100— 5000 — 19 — — 5001—10000 — 17 — — 10001—15000 — 16 — — 15001—25000 — 15 — — over 25000 — 14 — —			Kr. 6,00 —12,00 Dobbelt-tarif-maalere Kr. 18,00	24

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
25	**Rønne**....	Rønne Kommune	$^{21}/_{9}$ 1910	10.576			$^{1}/_{4}$ 1930 – $^{31}/_{3}$ 1931	Nej	Ja	Nej	Værket begyndte den $^{17}/_{4}$ 1923 at levere Strøm til Oplandet. I Oplandet er tilsluttet 3 Transformatorforeninger, Saxebro, Egeby 1 og Egeby 2. Forbrugerne har en Gang for alle betalt et Tilskud paa 32 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld til Ledningsnettets Bygning.
26	**Holstebro**.	Holstebro Kommune	$^{18}/_{10}$ 1907	10.005			do.	Nej	Nej	Nej	Værket begyndte den $^{18}/_{8}$ 1926 at levere Strøm til Ringkøbing Amts Højspændingsanlæg. Strømmen leveres i et Koblingstaarn udenfor Byen. Endvidere leveres Strøm til Holstebro Oplands Elektricitetsforsyning.
27	**Korsør** ...	Aktieselskabet Korsør Elektricitetsværk	Novbr. 1904	10.000			$^{1}/_{1}$ 1930 – $^{31}/_{12}$ 1930	Nej	Nej	Nej	
28	**Nyborg**...	Nyborg Kommune	$^{1}/_{11}$ 1907	9.400	200	9.600	$^{1}/_{4}$ 1930 $^{31}/_{3}$ — 1931	Nej	Ja	Nej	Værket har gennem en Højspændingsledning Forbindelse med Odense Elektricitetsværk.
29	**Skive**	Skive Kommune	$^{23}/_{9}$ 1906	9.301			do.	Nej	Delvis	Nej	Værket har Samarbejde med Gudenaacentralen.
30	**Aabenraa komm. Elektricitetsforsyning**	Aabenraa Kommune		9.000			do.	Nej	Til Husholdning og Varme	Nej	Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa.
31	**Morsø Elektricitetsværk**	Nykøbing M. Kommune og Andelsselskabet Morsø Elektricitetsforsyning	$^{1}/_{4}$ 1921	8.000	18.000	26.000	do.				Interessentskabet har fra 1. April 1921 overtaget Nykøbing M. Elektricitetsværk og leverer Strøm til Nykøbing M. Kommune og Andelsselskabet Morsø Elektricitetsforsyning. Værket har Samarbejde med Thisted Elektricitetsværk og leverer endvidere Strøm til 4 Kontraktkunder.
32	**Nykøbing M.**	Nykøbing M. Kommune	$^{24}/_{1}$ 1910	8.000			do.	Undtagelsesvis	Ja	Nej	Nykøbing M. kommunale Elektricitetsværk er fra $^{1}/_{4}$ 1921 overdraget til Morsø Elektricitetsværk, hvorfra Kommunen forsynes med Elektricitet.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
50 Øre pr. kWh. Forretninger med Forbrug over 500 kWh. kan faa Dobbelttarifmaalere og betaler da 25 Øre pr. kWh. for Forbruget mellem Kl. 19 og 14. Boligtarif: 13 Kr. aarlig pr. Værelse og 15 Øre pr. kWh.	22 Øre pr. kWh. 1001—2000 kWh. 21 Øre pr. kWh. 2001—3000 — 20 — — 3001—4000 — 19 — — Skalaen fortsættes ned til en Minimumspris af 15 Øre pr. kWh. Større Forbrugere betaler: 15.000—25.000 kWh. 15 Øre pr. kWh. over 25.000 — 14 — — — 50.000 — 13 — — — 75.000 — 12 — — — 100.000 — 11 — — — 200.000 — 10 — —	Egne Transformatorforeninger betaler 70 Øre pr. kWh. Endvidere er engang for alle betalt 32 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.	Egne Transformatorforeninger betaler 35 Øre pr. kWh. Oplandets Transformatorforeninger har betalt: 27 Øre pr. kWh. maalt fra Transformatorernes Lavspændingsside. Poulsker og Nyker har 20 % Rabat.	Ingen. Der skal mindst bruges for 10 Kr. aarligt. Dobbelttarifmaalere Kr. 15,00	25
55 Øre pr. kWh. Statsbanerne følgende: Første 11000 kWh. 30 Øre pr. kWh. næste 11000 — 25 — — Resten 20 — — Desuden Tillæg eller Fradrag af 1/8 Øre for hver 10 Kr. Olieprisen varierer fra 70 Kr. pr. ton. Reklamebelysning efter særlig Beregning.	Første 1000 kWh. 25 Øre pr. kWh. næste 1000 — 20 — — Resten 15 — — Der fradrages eller tillægges 5 % for hver 10 Kr. Olien falder eller stiger fra 160—170 Kr. pr. ton. Husholdningstarif: 15 Øre pr. kWh.	Holstebro Oplands Elektricitetsforsyning betaler følgende Priser: Første 100,000 kWh. 40 Øre pr. kWh. Næste 50,000 — 37,5 - — Resten 35 - — Strømpriserne varierer med Oliepriserne. Kraftforbrug udover 80,000 kWh. giver Rabat = 13 Øre pr. kWh. Ringkøbing Amts Højspændingsanlæg betaler følgende Priser: De første 25.000 kWh. aarlig 13 Øre pr. kWh. - næste 25.000 — — 12 — — - — 50.000 — — 11 — — - — 50.000 — — 10 — — Resten 9 — — Tilbagelevering af Strøm betales fra 1/4 1927 med 3,5 Øre pr. kWh. Strømprisen reguleres efter Oliepriserne.		Kr. 4,20 —24,00	26
50 Øre pr. kWh.	30 Øre pr. kWh. med følgende Rabatskala: 0— 2000 kWh. 0 % Rabat 2001— 5000 — 10 — — 5001—10000 — 15 — — 10001—30000 — 20 — — over 30000 — 25 — — Husholdningstarif: 10 Øre pr. kWh.			Kr. 6,00 —12,00	27
45 Øre pr. kWh. Varmetarif: 15 Øre pr. kWh. om Dagen og 10 Øre om Natten. Butiker betaler 20 Øre pr. kWh. udover Gennemsnitsforbruget i 1926/27 og 1927/28.	25 Øre pr. kWh. 250 Benyttelsestimer 10 % Rabat 700 — 20 — — 1000 — 30 — —			Kr. 1,60 —7,20 —18,00	28
45 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. Vandværket betaler 10 Øre pr. kWh.			Ingen.	29
Forbruget som 1927/28 betales med 45 Øre, derudover 7 Øre pr. kWh. Husholdningstarif: 7 Øre pr. kWh.	10 Øre pr. kWh. Faste Afgifter: 15 Kr. pr. HK. for den største Motor. 10 - — - de andre Motorer. Der betales for højst tilsammen 75 HK.			Kr. 6,00 —24,00	30
Værket sælger Elektricitet til sine Interessenter til Produktionspris. Samarbejde med Thisted Elektricitetsværk foregaar saaledes, at de to Værkers Udgifter til Brændsel, Smøreolie, Kølevand o. lign. lægges sammen og ved Aarets Slutning fordeles mellem Værkerne i Forhold til Produktionen.					31
50 Øre pr. kWh. uden Rabat. Gadebelysning 28 Øre pr. kWh.	28 Øre pr. kWh. uden Rabat. Kloakvæsenet betaler 21 Øre pr. kWh.			Kr. 3,00 —6,00	32

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Drifts-aaret omfatter Tids-rummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maaler-ledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
33	**Thisted Elektricitetsværk**	Thisted Kommune og Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning	$^{20}/_{8}$ 1920	8.000	13.000	21.000	$^{1}/_{4}$ 1931 — $^{31}/_{3}$ 1931				Interessentskabet Thisted Elektricitetsværk har overtaget Thisted kommunale Elektricitetsværk og leverer Strøm til Thisted By og Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning samt til Hanstholm Havn, Thisted Dampmølle og Undens Klædefabrik. Værket samarbejder med Morsø Elektricitetsværk og Thy Højspændingsværk.
34	**Thisted** ..	Thisted Kommune	$^{15}/_{12}$ 1907	7.949			do.	Undertiden	Nej	Nej	Det kommunale Værk er overtaget af Interessentskabet Thisted Elektricitetsværk.
35	**Middelfart**	Middelfart Kommune	$^{18}/_{11}$ 1910	7.500			do.	Nej	Nej	Nej	Værket begyndte i Maj 1912 at levere Strøm til Oplandet. Der er oprettet Overenskomst med A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker om Strømlevering herfra.
36	**Kalundborg**	Kalundborg Kommune	$^{12}/_{11}$ 1908	7.411			do.	Nej	Delvis	Nej	Værket har Forbindelse med Nordvestsjællands E/V og køber Strøm derfra.
37	**Nørresundby** ..	Nørresundby Kommune	$^{10}/_{11}$ 1911	7.000	46.000	53.000	do.	Nej	Ja	Nej	Værket begyndte den $^{24}/_{8}$ 1920 at levere Strøm til Oplandet. Værket har samarbejdet med Brønderslev Elektricitetsværk, Hjørring Elektricitetsværk og Nørresundby Cementfabrik. Fra den $^{10}/_{10}$ 1926 har Værket aftaget næsten hele sit Forbrug fra Cementfabriken.
38	**Hillerød** ..	Hillerød Kommune	$^{16}/_{9}$ 1909	6.600	2.000	8.600	do.	Til Motorer	Ja	Nej	$^{18}/_{11}$ 1922 blev der installeret et Ensretteranlæg, der forsynes af N.E.S.A. Anlæget er senere udvidet, og der købes ca. 40 % af Forbruget.
39	**Varde**	Varde Kommune	$^{1}/_{10}$ 1908	6.514			do.	Til Haandværkere	I Sommerhalvaaret	Nej	Værket ejedes oprindelig af A/S Frichs, Aarhus, indtil det blev overtaget af Kommunen den $^{1}/_{6}$ 1913. Fra $^{1}/_{4}$ 1920 leveres Strøm til Varde Staalværk o. a. efter særlig Overenskomst.
40	**Hobro**	Hobro Kommune	$^{15}/_{12}$ 1905	6.193	600	6.793	do.	Til Husholdning	Ja	Nej	
41	**Ringsted** .	Ringsted Kommune	$^{1}/_{5}$ 1902	6.130			do.	Nej	Ja	Maalerbrædt	

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
Samarbejdet med Morsø Elektricitetsværk gaar ud paa at udnytte de billigste Brændselspriser paa Kul eller Olie samt at fremskaffe de gunstigste Belastningsforhold for Maskinerne. Samarbejdet med Thy Højspændingsværk gaar ud paa at være Reserve for hinanden i Tilfælde af Maskinhaveri.					33
45 Øre pr. kWh.	26 Øre pr. kWh. Husholdningstarif: Dagtid 12 Øre pr. kWh. Nattid 6 — —			Kr. 2,40 —6,00 Dobbelt-tarif-maalere Kr. 10,00 —12,00	34
55 Øre pr. kWh. Sindssygehospitalet betaler for Lys og Kraft Produktionspris ab Forbrugernes Maaler plus 18%, dog ikke over 10 Øre pr. kWh. i Tillæg. Butiksbelysning: 20 % Rabat mellem Kl. 19 og 16.	Ved en Benyttelsestid af: Under 100 Timer 40 Øre pr. kWh. 101—200 — 30 — — 201—300 — 25 — — over 300 — 22,5 — — Vandværket betaler 15 Øre pr. kWh.	55 Øre pr. kWh. Et Par Landsbyer har gammel Kontrakt til 40 og 45 Øre pr. kWh.	Samme Priser som i Byen. Et Par Landsbyer har gammel Kontrakt til 20 og 25 Øre pr. kWh.	Byen Kr. 3,00 —12,00 Dobbelt-tarif-maalere Kr. 12,00	35
40 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh.			Ingen.	36
40 Øre pr. kWh. Strøm til Husholdningsbrug og Varmeformaal leveres gennem Dobbelttarifmaalere til 15 Øre pr. kWh. med Spærretid efter Aarstiden. Forbrug til Butiks- og Reklamebelysning leveres med 50 % Rabat mellem Kl. 19 og Kl. 6.	30 Øre pr. kWh. Rabat ned til 10 Øre pr. kWh. efter Aarstiden og Klokkeslet. Mindsteforbrug 5000 kWh.	Udenfor Kommunen 45 Øre pr. kWh. Transformatorforeningerne betaler Strømmen til forskellige Priser maalt paa Højspændingssiden.	Udenfor Kommunen 35 Øre pr. kWh.	Kr. 3,00 —9,00 Dobbelt-tarif-maalere Kr. 9,00 —18,00	37
Første 500 kWh. 35 Øre pr. kWh. næste 500 — 30 — — Resten 25 — —	15 Øre pr. kWh. Kontraktkunder med Spærretid betaler (mindste Forbrug 10.000 kWh.): første 5000 kWh. 15 Øre pr. kWh. næste 10000 — 13 — — — 10000 — 11 — — — 10000 — 9 — — Resten 7 — —	38,5—42 Øre pr. kWh.	16,5—18 Øre pr. kWh.	Kr. 3,00 —8,00	38
Første 2000 kWh. 40 Øre pr. kWh. næste 2000 — 35 — — Resten 30 — —	Første 4000 kWh. 20 Øre pr. kWh. næste 4000 — 17,5 — — Resten 15 — —			Kr. 2,00 —3,60 Dobbelt-tarif-maalere Kr. 12,00	39
Varmeformaal og komplet Husholdningsbrug 10 Øre pr. kWh. Særtarif: 12 Kr. pr. Værelse og 12 Øre pr. kWh. do. 18 - - 100 Watt. og 15 Øre pr. kWh. Tarifmaalere 7 Øre pr. kWh. fra Kl. 12—13 og 21—7. Resten med Lyspris.					
60 Øre pr. kWh. Strøm til Husholdningsbrug leveres efter særlig Maaler til 20 Øre pr. kWh.	Første 2000 kWh. 33 Øre pr. kWh. 2000—8000 — — — ÷ 15 % over 8000 — — — ÷ 25 — Teglværker 17 2/8 Øre pr. kWh.	Samme Priser som i Byen. Ca. 200 Forbrugere udenfor Byen betaler 2 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld til Amortisation af Ledningsnettet.		Kr. 3,00	40
45 Øre pr. kWh. Statsbanerne betaler 32,5 Øre pr. kWh.	1— 100 kWh. pr. Md. 25 Øre pr. kWh. 101— 300 — — 22,5 - — 301— 500 — — 20 - — 501—2000 — — 17,5 - — 2001—4000 — — 15 - — over 4000 — — 12,5 - — Statsbanerne betaler 20 Øre pr. kWh.			Ingen.	41

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
42	**Køge**	Ingeniør W. Hansen m. fl.	$^{18}/_{10}$ 1891	6.095	1.025	7.120	$^{1}/_{1}$ 1930 —$^{31}/_{12}$ 1930	Nej	Nej	Nej	
43	**Ribe**	Ribe Kommune	$^{1}/_{10}$ 1906	5.800			$^{1}/_{4}$ 1930 —$^{31}/_{3}$ 1931	Nej	Nej	Nej	Værket er fra $^{1}/_{10}$ 1924 overtaget af Kommunen efter den tidligere Ejer H. Winfeld-Hansen.
44	**Brønderslev**	Brønderslev Kommune	$^{1}/_{10}$ 1911	5.700	26.600	32.300	do.	Nej	Nej	Nej	Den $^{22}/_{11}$ 1921 paabegyndtes Strømlevering til Oplandet. Værket bygger Højspændingsledninger og Transformatorstationer og sælger Elektriciteten paa Højspændingssiden for ca. 32 Øre + Brændsel pr. kWh. Værket har haft Samarbejde med Nørresundby Elektricitetsværk, men dette er ophørt $^{1}/_{4}$ 1928. 15 Transformatorfor. har faaet nye Kontrakter.
45	**Vordingborg** .	Vordingborg Kommune	$^{20}/_{8}$ 1911	5.607	3.442	9.049	do.	Nej	Nej	Nej	Værket leverer ogsaa Strøm til Beboere udenfor Kommunen.
46	**Struer**	Struer Kommune	$^{24}/_{10}$ 1912	5.599	676	6.175	do.	Nej	Nej	Nej	Værket begyndte den $^{7}/_{10}$ 1916 at levere Strøm til Forbrugere udenfor Byen.
47	**Tønder** . .	Tønder Kommune	$^{1}/_{11}$ 1911	5.500			do.	Nej	Nej	Nej	
48	**Assens** . . .	A/S Assens Elektricitetsværk	$^{20}/_{1}$ 1911	4.800			$^{1}/_{1}$ 1930 —$^{31}/_{12}$ 1930	Nej	Nej	Nej	Værket forsyner Oplandet med Strøm. Fra November 1918 er Værket i Forbindelse med Odense, hvorfra en Del af Forbruget er leveret. Endvidere leverer Værket Strøm til Brende Mølle Elektricitetsværk, der har Ret til Tilbagelevering af en vis Strømmængde.
49	**Faaborg** . .	Faaborg Kommune	$^{6}/_{11}$ 1907	4.600	20.000	24.600	$^{1}/_{4}$ 1930 —$^{31}/_{3}$ 1931	Ja	Nej	Nej	Værket begyndte den $^{28}/_{10}$ 1910 at levere Strøm til Oplandet.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-Leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning	Kraft	Belysning	Kraft		
50 Øre pr. kWh. Der gives Rabat til Butiks- og Reklamebelysning.	27 Øre pr. kWh. Der gives Rabat ved større Forbrug. Husholdningstarif: 10 Øre pr. kWh.			Kr. 3,60 —12,00 Dobbelttarif-maalere Kr. 24,00	42
45 Øre pr. kWh. Boligtarif: 15 Kr. pr. Værelse og 15 Øre pr. kWh. Butiksbelysning efter særlig Gulvfladeberegning.	25 Øre pr. kWh. med følgende Rabat efter Benyttelsestiden i et Kvartal eller Aarsforbrug: 100 Tim. eller 2000 kWh. 10 % Rabat 200 — — 4000 — 20 — — 500 — — 10000 — 30 — —			Kr. 6,00 Dobbelttarif-maalere Kr. 12,00	43
55 Øre pr. kWh.	30 Øre pr. kWh. med Rabat. Større Forbrugere har særlig Overenskomst. Strøm til Varmeformaal betales med 15 Øre pr. kWh. Natstrøm 11 Øre pr. kWh.	15 Øre pr. kWh. + forskellige faste Afgifter, der er forskellige for de enkelte Transformatorforeninger.		Kr. 4,20 —6,00 Oplandet Kr. 6,00 —18,00,	44
40 Øre pr. kWh.	De første 500 kWh. 20 Øre pr. kWh. - næste 500 — 18 — — - — 4000 — 17 — — - — 5000 — 16 — — - — 10000 — 15 — — Resten 13 — —	45 Øre pr. kWh.	Byens Pris med Tillæg af 12½ %.	Ingen.	45
50 Øre pr. kWh. Statsbanerne har særlig Kontrakt. Butiksbelysning: Fra Kl. 16—19½ i Maanederne Oktober—Februar incl. 30 Øre pr. kWh. Resten af Tiden alm. Lyspris.	30 Øre pr. kWh. Teglværker betaler 15 Øre pr. kWh. med Olieklausul.	Ølby betaler samme Priser som i Byen med et Tillæg af 25 %. Gimsing betaler 13 Øre pr. kWh. ab Værk med Olieklausul.		Ingen.	46
60 Øre pr. kWh. med følgende Rabat: 0— 5000 kWh. 0 % Rabat 5000— 7500 — 5 — — 7500—10000 — 10 — — 10000—15000 — 15 — — Boligtarif efter særlig Skala for Antal Værelser og kWh. Grundpris 60 Øre pr. kWh. Merforbrug 25 — —	30 Øre pr. kWh. med følgende Rabat: 0— 5000 kWh. 0 % Rabat 5000—10000 — 10 — — 10000—15000 — 20 — —			Ingen.	47
49 Øre pr. kWh. Ved Forbrug paa 500 Kr. aarlig gives 5 % og paa 1000 Kr. 10 % Rabat. Butiker betaler Kraftpris fra Kl. 19—7. Varmeforbrug i By og paa Land betales med 12 Øre pr. kWh. fra Kl. 7—23 og med 8 Øre for hele Resten af Døgnet.	29 Øre pr. kWh. Paa 150 Kr. 5 % Rabat — 300 — 10 — — — 600 — 15 — — — 900 — 20 — — — 1500 — 25 — — 2500 — 30 — — Installationer over 10 HK. betaler 15 Kr. pr. HK. + 15 Øre pr. kWh. Til Køleskabe: 15 Øre pr. kWh.	49 Øre pr. kWh.	29 Øre pr. kWh. Landbrugselektricitet betales med 15 Øre pr. kWh. udover et Forbrug af 9 kWh. pr. Td Land Ager.	Kr. 6,00 Dobbelttarif-maalere Kr. 16,00	48
50 Øre pr. kWh. Til Vindues- og Reklamebelysning betales 30 Øre pr. kWh. Til Varme 15 Øre pr. kWh. paa særlig Maaler.	Første 2000 kWh. 30 Øre pr. kWh. næste 2000 — 25 — — — 2000 — 20 — — — 2000 — 15 — — — 5000 — 13½ — — Resten 12 — —	Samme Priser som i Byen.		Kr. 3,00 —12,00	49

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Drifts-aaret omfatter Tids-rummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maaler-ledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
50	**Maribo** . . .	Maribo Kommune	$^{20}/_{11}$ 1911	4.600	8.300	12.900	$^{1}/_{4}$ 1930 $-^{31}/_{3}$ 1931	Nej	Ja	Nej	Den $^{4}/_{9}$ 1925 begyndte Værket at levere Strøm til Oplandet og har etableret Samarbejde med Rødby og Nakskov Elektricitetsværk.
51	**Lemvig** . . .	Lemvig Kommune	$^{27}/_{9}$ 1911	4.600	600	5.200	do.	Nej	Nej	Nej	I Forbindelse med Værket er anlagt en kommunal Badeanstalt, hvortil Kølevandet udnyttes.
52	**Sorø**	Sorø Kommune	August 1903			4.500	do.	Nej	Nej	Nej	Kommunen har i 1919 overtaget Værket efter Værkejer V. Andersen.
53	**Langelands Elektricitetsværk** .	Rudkøbing Kommune og Langelands Elektricitetsværk	$^{1}/_{4}$ 1921				do.				Interessentskabet Langelands Elektricitetsværk overtog $^{1}/_{4}$ 1921 Rudkøbing Elektricitetsværk og forsyner Rudkøbing By og Langelands Elektricitetsselskab (Andelsselskab) med Elektricitet. Hver af Interessenterne ejer sit eget Net.
54	**Rudkøbing**	Rudkøbing Kommune	$^{1}/_{11}$ 1910	4.102			do.	Ja	Ja	Nej	Kommunen køber fra $^{1}/_{4}$ 1921 sit Forbrug hos Langelands Elektricitetsværk.
55	**Skagen** . . .	Skagen Kommune	$^{21}/_{12}$ 1918	3.905	195	4.100	do.	Nej	Nej	Nej	
56	**Ringkøbing** . .	Ringkøbing Kommune	$^{1}/_{12}$ 1910	3.900			do.	Nej	Ja	Nej	Den anførte Skala for Dobbelttariftakster gælder indenfor følgende Tidspunkt: December og Januar fra Kl. 8—16 November og Februar - - 7—17 1. Marts til 1. November - - 7—18 Udenfor disse Tider er Betalingen 50 Øre pr. kWh.
57	**Kerteminde** . .	Kerteminde Kommune	$^{19}/_{10}$ 1911	3.200	9.000	12.200	do.	Nej	Delvis	Nej	Værket begyndte den $^{14}/_{12}$ 1916 at levere Strøm til Oplandet. Fra Juli 1918 er Værket i Forbindelse med Odense, som siden har forsynet Oplandet, idet Strømmen dog leveres gennem Kerteminde Elektricitetsværk.
58	**Frederiks-sund**	Frederiks-sund Kommune	$^{3}/_{10}$ 1914	3.200	850	4.050	do.	Nej	Nej	Nej	Værket køber en Del af Forbruget af N. E. S. A.
59	**Rødby** . .	Rødby Kommune	$^{4}/_{9}$ 1913	3.000	4.000	7.000	do.	Nej	Ja	Ja	Værket har Samarbejde med Maribo og Nakskov Elektricitetsværker. Fra $^{1}/_{9}$ 1928 aftager Rødby sit Natforbrug samt Forbrug paa Søn- og Helligdage og delvis om Sommeren fra Nakskov.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-Leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning	Kraft	Belysning	Kraft		
45 Øre pr. kWh. Vindues- og Reklamebelysning leveres til 36 Øre pr. kWh. Boligtarif: 12 Kr. aarligt pr. Værelse og 15 Øre pr. kWh. Maksimaltarif: 16 Kr. aarligt pr. paabegyndt 100 Watt Inst. og 20 Øre pr. kWh. Tarif for Natforbrug til Varmeformaal 8 Øre pr. kWh fra Kl. 22—7 og fra Kl. 12—13½.	Første 1500 kWh. 25 Øre pr. kWh. næste 1500 — 20 — — Resten 15 — —			Kr. 3,00 —9,00	50
45 Øre pr. kWh. Til Biografteateres Omformere leveres Strøm til 35 Øre pr. kWh.	23 Øre pr. kWh. 10.000 kWh. og herover betales med 18 Øre pr. kWh. Hvor Værket kun er Reserve er Prisen 40 Øre pr. kWh.			Ingen.	51
45 Øre pr. kWh. Forbrug over 50 kWh. pr. Maaned betales med 35 Øre pr. kWh.	Første 50 kWh. pr. Md. 28 Øre pr. kWh. næste 100 — — 15 % Rabat — 600 — — 25 — — — 1250 — — 50 — — Resten 75 — — Husholdningstarif: 18 Øre pr. kWh.			Kr. 3,00 —7,50	52
					53
40 Øre pr. kWh.	30 Øre pr. kWh. Forbrug udover 100 kWh. pr. Maaned betales med 25 Øre pr. kWh.			Kr. 6,00 —12,00	54
70 Øre pr. kWh. Forbrug udover 300 kWh. betales med 50 Øre pr. kWh.	0— 400 kWh. 36 Øre pr. kWh. 401— 800 — 32 — — 801—1200 — 28 — — 1201—4000 — 25 — — 4001—8000 — 20 — — Resten 16 — —	80 Øre pr. kWh. Forbrug udover 300 kWh. betales med 60 Øre pr. kWh.	50 Øre pr. kWh. Desuden er garanteret et Mindsteforbrug i 20 Aar. Ovenstaaende Takster gælder for Højen.	Kr. 4,20 —10,00	55
50 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. 0— 2.000 kWh. 28 Øre pr. kWh. 2.000— 4.000 — 23 — — 4.000— 6.000 — 18 — — 6.000— 8.000 — 17 — — 8.000—10.000 — 15 — — 10.000—15.000 — 14 — —			Ingen.	56
40 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. Første 5000 kWh. 20 Øre pr. kWh. 5000—20000 — 18 — — 20000—25000 — 17 — — Resten 16 — — En Forbruger betaler 15 Øre pr. kWh. med Olieklausul med garanteret Aarsforbrug 50.000 kWh.			Kr. 2,00 og opefter	57
40 Øre pr. kWh.	Første 3000 kWh. 20 Øre pr. kWh. Resten 15 — —	Byens Pris med Tillæg af 15 %. Nye Forbrugere i Oplandet betaler i 5 Aar en Ledningsafgift af 2 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.	Byens Pris med Tillæg af 15 %	Kr. 3,00 —6,00	58
75 Øre pr. kWh. Forbrug udover de sidste 3 Aars Gennemsnitsforbrug betales med 15 Øre pr. kWh.	Første 100 kWh. 35 Øre pr. kWh. næste 900 — 25 — — Resten 15 — —	40—60 Øre pr. kWh.	20—30 Øre pr. kWh.	Kr. 4,50 —12,00	59

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
60	**Bogense**	Bogense Kommune	1/11 1912	2.900			1/4 1930 — 31/3 1931	Lys-install.	Ja	Nej	Værket faar en Del af sit Forbrug fra Odense Elektricitetsværk.
61	**Løgstør**	Løgstør Kommune	31/10 1914	2.650			do.	Nej	Nej	Nej	
62	**Stege**	Stege Kommune	1/10 1912	2.523	1.025	3.548	do.	Nej	Nej	Nej	Værket ejedes oprindelig af en Privatmand, indtil det den 1/4 1914 blev overtaget af Kommunen.
63	**Marstal**	Marstal og Marstal Landsogns Kommuner	Decbr. 1912	2.353	2.200	4.553	do.	Nej	Nej	Nej	Værket ejedes oprindelig af A/S Marstal og Omegns Elektricitetsværk, men blev den 1/12 1917 overtaget af Kommunerne.
64	**Sakskøbing**	Sakskøbing Kommune	11/12 1911	2.000	2 000	4.000	do.	Nej	Nej	Nej	
65	**Sønderjyllands Højspændingsværk**	Andelsselskab	24/10 1924			13.748	do.				Værket leverer Strøm til Aabenraa kommunale Elektricitetsforsyning, Haderlev Næs Elektricitetsforsyningsselskab og Andelsselskabet Sønderjyllands Vestkyst. — Endvidere er der etableret Samarbejde med Hadersiev og Sønderborg kommunale Elektricitetsværker, Kamgarnsspinderiet i Sønderborg samt Tyskland.
66	**Nordvestsjællands Elektricitetsværk**	Andelsselskab	21/12 1913			96.000	do.	Ja	Nej	Nej	Værket anlagdes og ejedes af Ingeniør Otto Meyer, København, men er 1/7 1918 overtaget som Andelsværk af Forbrugerne. Værket leverer Strøm til Nykøbing Sj. og det derværende Sindssygehospital samt til Høng, Jyderup og Kallundborg til Supplering af forhaandenværende Anlæg. Den 30/7 1922 blev etableret Samarbejde med Nordsjællands E/V og derigennem med Sydsvenska Kraft A/B samt med Københavns E/V, Frederiksberg E/V og Sydøstsjællands Elektricitets A/S. Senere er Samarbejdet udvidet til ogsaa at omfatte Falsters Højspændingsværk. Dampcentralen i Kalundborg blev sat i Drift i August 1920, men har ligesom Værket i Svinninge væsentlig ligget som Reserve, idet næsten al Strøm er modtaget gennem Nordsjællands E/V. Sidste Aar er afsluttet Kontrakt om Strømlevering til Svovlsyrefabriken i Kalundborg, hvilken Forsyning paabegyndtes i April 1930.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
45 Øre pr. kWh.	25 Øre pr. kWh. med følgende Rabat: Fra 1001—2000 kWh. 5 % — 2001—4000 — 10 — — 4001—6000 — 15 — over 6000 — 20 —			Kr. 2,40 —6,00	60
40 Øre pr. kWh.	Første 2500 kWh. 20 Øre pr. kWh. næste 2000 — 16 — — Resten 10 — —			Kr. 2,00 —10,00	61
45 Øre pr. kWh. Butiks- og Reklamebelysning betales med 30 Øre pr. kWh.	25 Øre pr. kWh. Vandværket betaler 15 Øre pr. kWh. Gasværket — 15 — —	45 Øre pr. kWh. Butiks- og Reklamebelysning betales med 30 Øre pr. kWh.	25 Øre pr. kWh.	Kr. 3,00 —6,00 Dobbelt-tarif-maalere Kr. 12,00	62
44 Øre pr. kWh.	Første 2000 kWh. 22 Øre pr. kWh. næste 2000 — 20 — — — 2000 — 18 — — Resten 16 — — Der gives ogsaa Rabat efter Benyttelsestiden.	Samme Priser som i Byen.	Samme Priser som i Byen.	Kr. 3,60 —7,20	63
55 Øre pr. kWh. Merforbruget udover et vist Grundforbrug betales med 25 Øre pr. kWh.	0— 1000 kWh. 30 Øre pr. kWh. 1000— 3000 — 28 — — 3000— 5000 — 26 — — 5000— 7000 — 24 — — 7000—11000 — 22 — — over 11000 — 20 — —			Kr. 3,00	64
2,5 Øre pr. kWh. 30 Kr. pr. kW. maks. Gennemsnit i 1 Time.					65

Til Belysning. En fast aarlig Afgift paa 2 Kr. pr. Lampested, samt en Grundpris af 52,5 Øre pr. kWh. Kr. 4,20 —12,00 66

Grundpris betales kun for et aarligt Antal kWh., der afhænger af Installationens Størrelse efter følgende Tabel:

1 Lampested	6 kWh.	7 Lampesteder	41 kWh.	14 Lampesteder	78 kWh.	21 Lampesteder	112 kWh.	28 Lampesteder	143 kWh.
2 —	12 —	8 —	46 —	15 —	83 —	22 —	117 —	29 —	147 —
3 —	18 —	9 —	52 —	16 —	88 —	23 —	121 —	30 —	151 —
4 —	24 —	10 —	57 —	17 —	93 —	24 —	126 —	og fremdeles 4 kWh. mere	
5 —	29 —	11 —	62 —	18 —	98 —	25 —	130 —	for hvert Lampested.	
6 —	35 —	12 —	68 —	19 —	103 —	26 —	134 —		
		13 —	73 —	20 —	107 —	27 —	139 —		

For Landbrugsejendomme kan Tarifgrænsen uanset Antal af Lampesteder dog ikke overstige 50 kWh. + 3 kWh. for hver 1000 Kr. Grundværdi. Forbrug udover ovennævnte betales med 15 Øre pr. kWh. for dobbelt saa mange kWh., som skal betales med 52,5 Øre, medens Resten af Forbruget indenfor Driftsaaret betales med 10 Øre pr. kWh.

Til Kraft.

A) Landbrug. En fast aarlig Afgift: 2 Kr. pr. 1000 Kr. Grundværdi, samt

For en Motor indtil 5 HK..... 4 Kr. pr. HK.
— — — fra 5,5—9,5 — ..... 6 — —
— — — — 10 og opefter ..... 8 — —

Grundpris pr. kWh.: 25 Øre.

Grundpris betales kun for et aarligt Forbrug af 75 kWh. pr. HK. eller 15 kWh. pr. 1000 Kr. Grundværdi. Derefter betales 15 Øre pr. kWh. for dobbelt saa mange kWh. som skal betales til 25 Øre, medens Resten af Forbruget indenfor Driftsaaret betales med 10 Øre pr. kWh.

B) Haandværk og Industri. En fast aarlig Afgift:

For en Motor indtil 5 HK..... 8 Kr. pr. HK.
— — — fra 5,5—9,5 — ..... 12 — —
— — — — 10 og opefter ..... 16 — —

Grundpris pr. kWh.: 25 Øre.

Grundpris betales kun for et aarligt Forbrug af 75 kWh. pr. HK. Derefter betales 15 Øre pr. kWh. for dobbelt saa mange kWh., som skal betales til 25 Øre, medens Resten af Forbruget indenfor Driftsaaret betales med 10 Øre pr. kWh.

Ikke Garanter betaler 5 Øre mere pr. kWh.

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
67	**Gudenaa-centralen**	Andels-selskab	8/1 1921			ca. 350.000	1/4 1930 —31/3 1931				Selskabets Andelshavere er: Aarhus, A.R.K.E., Ebeltoft, E.G.O., Framlev, Salling, Skanderborg, Skive og Silkeborg, hvortil der leveres Elektricitet. Der finder Samarbejde Sted med følgende Værker: Aarhus, Randers, Viborg, Framlev, Allinggaard, Grenaa, Silkeborg, Skive og Karup.
68	**Fælles-kraftstationen i Odder** . .	E/S Østjylland, E/S Boulstrup og Odder E/V.	Decbr. 1914			4.167	do.				Værket leverer Strøm til de 3 Ejere af Værket, og Selskaberne sørger hver for sig for Fordelingen til Andelshaverne.
69	**Horsens forenede Vandkraft-anlæg Vestbirk & Bygholm** .	Andels-selskab	2/12 1924			2.618	do.				Værket ejes af Hovedgaard og Omegns Højspændingsværk, Bjerre-Hattings Højspændingsanlæg og Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg.
70	**Thy Højspænd-ings-værk**	Andels-selskab	26/2 1915				1/10 1930 —30/9 1931	Ja	Nej	Nej	Værket arbejder sammen med Thisted og Nykøbing M. Elektricitetsværk.
71	**Brende Mølle Elektrici-tetsværk**	Andels-selskab	25/9 1912				1/4 1930 —31/3 1931	Nej	Nej	Nej	Fra 1/9 1925 er etableret Samarbejde med Assens Elektricitetsværk.
72	**Elektrici-tetsselska-bet E. G. O. Bjerring-bro**	Andels-selskab	10/1 1920				do.	Nej	Rabat	Nej	
73	**Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspænd-ings-anlæg** . . .	Andels-selskab	1920				do.	Ja	Ja	Nej	Selskabet faar sit Strømforbrug gennem Interessentskabet Ego-Salling-Skive Elektricitetsforsyning, der hovedsagelig forsynes fra Gudenaacentralen.
74	**Kolding Oplands Højspænd-ingsfor-syning** . .	Andels-selskab	13/11 1917				do.	Til transportable Motorer	Nej	Nej	Strømmen leveres fra Sydøstjydske Elektricitetsværker, hvoraf Selskabet er Medejer.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
Værket leverer kun Elektricitet en gros til Andelshaverne, og i Aaret 1930/31 var Salgsprisen 12 Øre pr. kWh. For Samarbejdet gælder følgende Hovedregler: Andelshaverne aftager Elektriciteten i Forhold til de Andele, de disponerer over. Resten af deres Forbrug fremskaffes enten ved Produktion paa egne Værker eller ved Indkøb fra andre Værker, hovedsagelig fra Aarhus. Prisen er i Almindelighed Netto-Produktionspris. Eksempel: Aarhus leverer Elektricitet til Salling og E. G. O for en Pris af 1 kg Kul + 4,5 à 5 Øre pr. kWh. incl. Kilowattafgift.					67
Elektriciteten leveres ab Værk, og Betalingen har været 10 Øre pr. kWh. i Gennemsnit for de 3 Selskaber. I denne Pris er indbefattet Forrentning og Afskrivning, Nyanskaffelser m. v. Værkets Renter og Afdrag samt faste Lønninger betales efter de 3 Selskabers kW. maks., Resten af Udgifterne fordeles pr. kWh.					68
De enkelte Selskaber fastsætter selv Priserne.					69
Til Belysning. 50 Øre pr. kWh. eller 3 Aars Gennemsnitsforbrug ÷ 5 %, Forbrug derudover 15 Øre pr. kWh. Desuden betales 2 Kr. pr. Lampested. Strøm til Varme betales med 12 Øre pr. kWh.		**Til Kraft.** Ved Landbrug betales de første 25 kWh. pr. 1000 Kr. Jordværdi med 25 Øre pr. kWh., og Forbruget herudover med 15 Øre pr. kWh. Ved Haandværk betales de første 75 kWh. pr. HK. med 25 Øre pr. kWh. og Merforbruget med 15 Øre pr. kWh.		Lysmaaler Kr. 4,00 Kraftmaaler Kr. 8,00	70
Til Belysning. 40 Øre pr. kWh. **Til Kraft.** 20 — — I faste Afgifter er betalt 50 Øre pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld fælles for Lys og Kraft.				Kr. 4,20	71
Belysning. 30 Øre pr. kWh. Faste Afgifter 2,40 Kr. pr. Lampested og 1,20 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.		**Kraft.** 15 Øre pr. kWh. Faste Afgifter: 72 Øre pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld, 48 Øre pr. Td. Land Ager, 6 Kr. pr. Td. Hartkorn, 4,80 Kr. pr. HK. (Industrimotorer dog 12 Kr. pr. HK.).		Kr. 9,00 —27,00	72
Varme- og Kogetarif. 15 Øre pr. kWh. uden særlig Maaler. Natpris paa særlig Maaler 10 Øre pr. kWh.					
Belysning. 65 Øre pr. kWh. samt i fast Afgift for Lysforbrugere: Kr. 1,60 pr. Lampested, Kr. 1,20 pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld. **Kraft.** 23 Øre pr. kWh. samt i fast Afgift:				Kr. 4,80 —12,80	73
Kraftforbrugere til Landbrug: 3 Kr. pr. 1000 Kr. Grundskyld. 3 - - HK. for 10 HK. Motorer og derover. 2,25 - — - Motorer mellem 6 HK. og 9,9 HK. 1,50 - — - — — 1,1 — - 5,8 — Ingen Afgift for Motorer paa 1 HK. og derunder.		Kraftforbrugere til Haandværk o. lign.: 10 Kr. pr. HK. for Motorer over 1 HK. Ingen Afgift for Motorer paa 1 HK. og derunder. **Natstrøm og Kirkeopvarmning** 10 Øre pr. kWh. Der gives særlig Kontraktpris til Sæsonforbrugere som Teglværker, Tørveværker etc.			
Til Belysning. 80 Øre pr. kWh. samt faste Afgifter som nedenfor anført. Belysning i Hønsehuse betales med 25 Øre pr. kWh., Gadebelysning 40—25 Øre pr. kWh. efter Forbrugets Størrelse pr. Lampe. **Til Kraft.** 25 Øre pr. kWh. samt faste Afgifter som nedenfor anført. Særlige Kraftforbrugere betaler ned til 11 Øre pr. kWh. for Dagstrøm og 10 Øre pr. kWh. for Natstrøm. **For Lysforbrug.** 2 Kr. pr. Lampested. **For Kraftforbrug.** **A) Landbrug.** Kr. 1,60 pr. Td. Land Agerjord, herunder vedvarende Græsgang. — 1,60 — 1000 Kr. Ejendomsskyld. — 2,00 — HK. ved Motorer paa højst 3 HK. — 3,00 — — — — — over 3 — til og med 5 HK. — 4,00 — — — — — — 5 — — — 7½ HK. — 6,00 — — — — — — 7½ HK. Der regnes kun med største Motor i Installationen. **B) Haandværk o. lign.** 10 Kr. pr. installeret HK. Der gives følgende **Rabat:** a) Landbrug: Indtil 10 Øre pr. kWh. af Ejendommens Forbrug udover 7 Gange det Tal, der fremkommer ved at sammenlægge det afgiftspligtige Areal og Ejendomsskyld og dividere denne Sum med 2. b) Haandværk o. l.: Indtil 10 Øre pr. kWh. ved Forbrug udover 100 kWh. pr. installeret HK. i Motorer. Rabatten udbetales ved Driftsaarets Slutning og kun, forsaavidt Driftsregnskabet giver det dertil fornødne Overskud.				Kr. 6,00 —40,00	74

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Indenfor Forsyningsområdet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Ialt indenfor Forsyningsområdet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
75	**Elektricitetsforsyningsandelsselskabet Sønderjyllands Vestkyst**	Andelsselskab	1922				1/4 1930 —31/3 1931	Ja	Ja	Nej	Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.
76	**Sydvestjyllands Andels-Elektricitetsforsyning ..**	Andelsselskab	15/12 1920			32.000	do.	Nej	Nej	Nej	Strømmen leveresfra Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker, hvoraf Selskabet er Medejer. Selskabet bestaar f. T. af 48 Transformatorforeninger, som køber Strømmen fra Transformatorstationerne maalt paa Lavspændingssiden. Hver Forening besørger selv Fordelingen indenfor sit Omraade og har forskellige Betalingsvilkaar. Hovedselskabet køber Strømmen ab Værk og omfatter kun Højspændingsledninger og Transformatorstationer. Der er desuden tilsluttet enkelte Foreninger som direkte Købere.
77	**Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning ..**	Andelsselskab	4/10 1924			20.000	do.	Ja	Ja	Nej	Selskabet, der har Hjemsted i Agerskov, er Andelshaver i den for samtlige 5 sønderjydske Fordelingsselskaber fælles Kraftcentral „Sønderjyllands Højspændingsværk" i Aabenraa. Til Selskabets Generalforsamling møder en Repræsentant for hver paabegyndt 25 Andelshavere for hver Transformatorstation.
78	**Tyrstrup Herreds og Omegns Elektricitetsforsyning ..**	Andelsselskab	22/12 1922				1/1 1930 —31/12 1930	Ja	Ja	Ja	Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.
79	**Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg ...**	Andelsselskab	1923				do.	Ja	Ja	Nej	
80	**Bjerge—Hatting Herreders Højspændingsanlæg ...**	Andelsselskab	19/7 1919			24.500	1/4 1930 — 31/3 1931	Ja	Delvis	Nej	Selskabet køber Strøm af Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg (Vestbirk og Bygholm) samt fra Horsens komm. E/V. Vandkraftanlægget ejes af Selskabet i Forbindelse med Hovedgaard og Omegns Højspændingsværk samt Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg. Vandkraftanlægget og Horsens E/V leverer Strøm i Fællesskab til ovennævnte 3 Anlæg og til Horsens By.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
Belysning. 10 Øre pr. kWh. **Kraft.** 10 Øre pr. kWh. **Husholdningsbrug.** 8,5 Øre pr. kWh. **Faste Afgifter.** 1,50 Kr. pr. Lampested. For Motorer, der er tilsluttet Lysnet fra 0,25—0,5 HK. betales 10 Kr. aarlig. Under 0,25 HK regnes lig et Lampested. **Landbrug.** 3 Kr. pr. HK., 50 Øre pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld. **Haandværk.** 5 Kr. pr. HK. I Strømafgift betales for Lys 40 % og for Kraft 30 % af de faste Afgifter.				Kr. 10,00 —15,00	75
Belysning. Prisen varierer mellem 40 og 80 Øre pr. kWh. **Kraft.** — — — 25 - 40 — — De faste Afgifter varierer saaledes: Pr. Lampested ..... Kr. 0,50— 5,50 - Hestekraft ..... - 0,80—20,00 - 1000 Kr. Ejendomsskyld ..... - 1,00— 5,00 - — Jordværdi ..... - 1,80— 7,00 - Td. Land ..... - 0,50 – 5,00 Rabat efter følgende Skala: **Haandværk og Handel.** Aarsforbrug fra 50— 75 kWh. pr. HK. 6 Øre Rabat. — - 75—300 — — 10 — — — over 300 — — 14 — — **Landbrug.** Aarsforbrug fra 20—30 kWh. pr. 1000 Kr. Jordskyld 6 Øre Rabat. — over 30 — - — - — 10 — — **Teglværker** med mindst 100 kWh. pr, HK. For de første 100 kWh. pr. HK. 6 Øre Rabat. - - næste 100 — — 11 — — - Resten 15 — —				Kr. 3,00 —12,00	76
Strømpris. For Lys og Kraft 10 Øre pr. kWh. **Strømafgift.** 25 % af de faste Afgifter. **Faste Afgifter.** Pr. install. Lampested ..... Kr. 2,00 — HK. til Landbrug ..... - 3,00 — — Haandværk ..... - 8,00 — 1000 Kr. Ejendomsskyld for Kraft til Landbrug .. - 1,00				Kr. 14,00 —35,00	77
Belysning: Grundpris 40 Øre pr. kWh. Forbrug udover et bestemt fastlagt Antal kWh. pr. Lampested (varierende fra 4—12 kWh.) 8 Øre pr. kWh. Fast Afgift: 2 Kr. pr. Lampested.		**Kraft:** 10 Øre pr. kWh. **Faste Afgifter:** Landbrug: 2 Kr. pr. HK. 1,50 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld. Haandværk: 6 Kr. pr. HK.		Kr. 10,00 —15,00	78
Belysning. 70 Øre pr. kWh. { Kr. 1,25 pr. Lampested. - 0,60 - 1000 Kr. Ejendomsskyld. **Kraft.** 30 Øre pr. kWh. for de første 10 kWh pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld. { Kr. 3,00 pr. HK. til Landbrug, Kr. 6,00 til Haandværk. - 0,40 - Td. Land Ager. Resten 15 Øre pr. kWh. { - 1,50 - 1000 Kr. Ejendomsskyld. Husholdningstarif: 15 Øre pr. kWh.				Kr. 6,00 —12,00	79
Til Belysning. 60 Øre pr. kWh. Kr. 0,80 pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld. - 1,60 - Lampested. **Til Kraft.** 30 Øre pr. kWh. Kr. 0,48 pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld. - 0,32 - Td. Land. - 4,00 - - Hartkorn. - 3,20 - Motorhestekraft. **Rabat:** Til Landbrug betales Forbruget udover 10 kWh. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld med 15 Øre pr. kWh. - Industri — — — 100 — - HK. med 15 Øre pr. kWh. Husholdningstarif: 15 Øre pr. kWh.				Kr. 5,00 —10,00	80

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
81	**Langelands Elektricitetsselskab**	Andelsselskab	$^{20}/_{12}$ 1920				$^{1}/_{4}$ 1930 - $^{31}/_{3}$ 1931	Ja	Nej	Nej	Strømmen leveres fra Langelands Elektricitetsværk i Rudkøbing, hvoraf Selskabet er Medejer. Omgangsmotorer, der kun bruges til Tærskning, beregnes kun for halv Afgift.
82	**Haderslev Næs Elektricitetsforsyning**	Andelsselskab				15 — 18.000	do.	Ja	Ja	Nej	Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.
83	**Morsø Elektricitetsforsyning** ..	Andelsselskab	$^{18}/_{2}$ 1921			16.000	do.	I visse Tilfælde Kaution	Nej	Nej	Strømmen leveres fra Morsø Elektricitetsværk i Nykøbing, hvoraf Selskabet er Medejer. Selskabet har selvstændig Bestyrelse, men Administration fælles med Morsø Elektricitetsværk og Nykøbing Mors Kommune.
84	**Nordthy Strømforsyning** ..	Andelsselskab	$^{20}/_{8}$ 1920			12.000	do.	Nej	Ja	Nej	Strømmen leveres fra Thisted Elektricitetsværk, hvoraf Selskabet er Medejer. Der sælges Strøm til nogle Transformatorforeninger til Priser fra 12—36 Øre pr. kWh.
85	**Aabyhøj** ..	Aabyhøj Kommune	$^{13}/_{9}$ 1913	4.500	1.000	5.500	do.	Nej	Nej	Nej	

Takster for Elektricitetsforbrug

Byen		Landet		Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		

Belysning. 120 Øre pr. kWh. Der betales følgende faste Afgifter for alle Forbrugere: 3 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld og 50 Øre pr. Lampested. (1 HK. = 4 Lampesteder).

Kraft.

Landbrug: Fast aarlig Afgift til Kraftinstallationer: Kr. 3,60 pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld for de første 10,000 Kr. Ejendomsskyld og Kr. 4,80 for Resten, dog højst 960 Kr. for en Ejendom. Forbruget leveres gratis indtil 6 kWh. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld for de første 10.000 Kr. Ejendomsskyld og 8 kWh. for Resten, dog højst 1600 kWh. for en Ejendom. Forbrug herover betales med 30 Øre pr. kWh.

Haandværk og Industri: Fast aarlig Afgift 12 Kr. pr. HK. Der leveres gratis indtil 20 kWh. pr. HK. Forbrug mellem 20 og 40 kWh. pr. HK. betales med 60 Øre pr. kWh. Restforbruget betales med 30 Øre pr. kWh.

Foranstaaende Betalingsvilkaar gælder for Andelshavere, Købere har særlige Priser.

Kr. 6,00 —12,00 | 81

Belysning: 10 Øre pr. kWh.
Fast Afgift. 1,50 Kr. pr. Lampested.
Strømafgift for Lys:
Landbrug: 50 Øre pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.
20 Kr. pr. Installation.
Ikke Landbrug: 2 Kr. pr. Lampested.
10 Kr. pr. Installation.

Kraft: 10 Øre pr. kWh.
Fast Afgift.
Landbrug: 50 Øre pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.
50 Øre pr. ha Agerjord. 2 Kr. pr. HK.
Haandværk: 6 Kr. pr. HK.
Strømafgift for Kraft:
Landbrug: 1 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.
Haandværk: 10 Kr. pr. HK.

Husholdningstarif: 10 Øre pr. kWh.

Kr. 10,00 —15,00 | 82

Belysning.
Andelshavere: 100 Øre pr. kWh.
Kr. 2,50 pr. Lampested.
- 3,00 pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.
Afgiften beregnes kun af den oprindelige Tilslutning.
Kontraktkunder: 100 Øre pr. kWh.

Kraft.
Andelshavere:
Landbrug: 60 Øre for de første 7 kWh. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.
35 Øre for Restforbruget.
2 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld.
2 - - installeret HK.
Haandværk: 60 Øre pr. kWh. for de første 40 kWh. pr. HK.
35 - — for Resten.
10 Kr. pr. installeret HK.
Kontraktkunder:
Landbrug: 60 Øre pr. kWh. for de første 4 kWh. pr. Td. Ld.
35 - — - Resten.
Haandværk: 60 - — - de første 40 kWh. pr. HK.
35 - — - Resten.

Kr. 6,00 —20,00 | 83

Belysning.

	Andelshavere optaget før 1/4 1923	eft. 1/4 1923
Tilslutningsafgifter	40 Kr.	30 Kr.
Pr. m² Gulvflade	50 Øre	30 Øre
- 1000 Kr. Jordværdi	130 —	75 —
- kWh.	80 —	80 —

Hvis Aarsforbruget overstiger Gennemsnittet af Aarsforbruget i Tiden fra 1/3 1926—1/3 1929 og mindst udgør følgende Antal kWh. for Forbruger:
En Grundtakst paa ..... 20 kWh.
+ pr. m² Gulvflade ..... 0,5 —
+ pr. 1000 Kr. Jordværdi (dog intet af de første 10.000 Kr.) ..... 1,2 —
betales Restforbruget med 15 Øre pr. kWh. For Butiker, Mejerier og off. Lokaler særlige Forbrugsregler efter Bestyrelsens Skøn, ligesom der findes særlige Regler for Kontraktkunder.

Natforbrug 6 Øre pr. kWh.

Kraft.

	Andelshavere optaget før 1/4 1923	eft. 1/4 1923
Tilslutningsafgift	40 Kr.	30 Kr.
Pr. 1000 Kr. Jordværdi (Landbrug)	5,50 —	3 —
- HK. (Industri)	10 —	10 —
Landbrug: De første 15 kWh. pr. 1000 Kr. Jordværdi	40 Øre	40 Øre
Resten af Aarsforbruget	15 —	15 —

Industri: Grundpris 40 Øre pr. kWh. for de første 50 kWh. pr. HK. Resten af Aarsforbruget betales med 15 Øre pr. kWh. Der regnes kun med den enkeltes største Motor og mindst 1 HK. Kontraktkunder særlige Regler.
Forbrug gennem teknisk Maaler 15 Øre pr. kWh.

Kr. 6,00 —8,00 | 84

---

30 Øre pr. kWh.

20 Øre pr. kWh. med følgende Rabat:

2001— 4000 kWh.	5 %	Rabat
4001— 6000 —	10 —	—
6001—10000 —	15 —	—
10001—15000 —	20 —	—
15001—20000 —	25 —	—
over 20000 —	30 —	—

35 Øre pr kWh.

Kr. 6,00 —10,00 | 85

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Drifts-aaret omfatter Tids-rummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maaler-ledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
86	**Vejen**	Vejen Kommune	1903	3.056	890	3.946	1/4 1930 —31/3 1931	Nej	Ja	Nej	
87	**Viby** ..... (Jylland)	Andels-selskab	1/10 1912	6.195			1/1 1930 - 31/12 1930	Nej	Nej	Nej	I Efteraaret 1923 blev der etableret Forbindelse med Aarhus Elektricitetsværk. Bruges kun som Reserve.
88	**Ringe**	Andels-selskab	19/11 1909			4.000	1/4 1930 31/3 1931	Ja	Nej	Nej	Boltinge Mølles Vandkraftanlæg, der er bekostet af Ringe, leverer sit Kraftoverskud direkte til Ringes Ledningsanlæg. Der betales Brændselsolieprís pr. kWh prod. i Ringe + 10 % for Strømmen ab Boltinge. Under Vandmangel leverer Ringe Møllen Kraft til 12 Øre pr. kWh.
89	**Skern**	Interessent-skab	1/1 1902			3.500	1/7 1930 —30/6 1931	Nej	Nej	Nej	Fra 1/6 1931 vil Værket overgaa til Skern Kommune.
90	**Vinderup** (Sahl Sogns Elektricitetsværk) .	Sahl Kommune	4/12 1913	1.500	2.000	3.500	1/4 1930 —31/3 1931	Nej	Nej	Nej	
91	**Hadsund** .	Interessent-skab	1/9 1906	2.600	100	2.700	1/9 1930 —31/8 1931	Nej	Nej	Nej	Værket køber Strøm fra Randers E/V. Værkets Maskiner bruges væsentlig under den store Belastning.
92	**„Thor" Veirum** .	Andels-selskab	1/1 1914			2.000	1/11 1930 —31/10 1931	Nej	Nej	Nej	
93	**Nr. Nissum**	Andels-selskab	22/12 1915				1/8 1930 - 31/7 1931	Nej	Delvis	Nej	
94	**Hammel** . .	Interessent-skab	20/12 1903	1.930	1.500	3.430	1/5 1930 —30/4 1931	Nej	Nej	Nej	Der købes Suppleringsstrøm fra E. G. O. Selskabet ejer Vandværket.

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
45 Øre pr. kWh. Butiker med Udstillingsvinduer betaler Merforbruget udover 1928/29 med 22,5 Øre pr. kWh.	22 Øre pr. kWh. med følgende Rabat: 1000— 2000 kWh. 10 % 2000— 4000 — 15 — 4000— 6000 — 20 — 6000—10000 — 33½ — 10000—15000 — 45 — 15000—20000 — 55 — 20000—30000 — 60 — over 30000 — 66⅔ — Husholdningstarif: 15 Øre pr. kWh.	Samme Priser som i Byen.		Kr. 3,00 —4,00	86
34 Øre pr. kWh.	17 Øre pr kWh. Rabat efter Forbrugets Størrelse: 1000— 2000 kWh. 5 % Rabat 2001— 3500 — 10 — — 3501— 5000 — 15 — — 5001—20000 — 20 — — 20001—30000 — 25 — — 30001—50000 — 30 — — over 50000 — 35 — —			Kr. 3,00	87
40 Øre pr. kWh. Til Husholdningsbrug gælder følgende Takster: Ved 2-Leder Anlæg 12 Øre pr. kWh. — 3- — — 10 — —	20 Øre pr. kWh. Rabat efter følgende Forbrug pr. installeret HK.: 100—150 kWh. 10 % Rabat 150—200 — 15 — — 200—250 — 20 — — 250—300 — 25 — — over 300 — 30 — — Større Kontraktkunder har Spærretid med en Pris af 12 Øre pr. kWh.	Samme Priser som i Byen. Der findes ingen faste Afgifter.		Kr. 4,20	88
55 Øre pr. kWh. Tidligere Interessenter betaler 40 Øre pr. kWh. og ingen Maalerleje.	30 Øre pr. kWh. Tidligere Interessenter betaler 20 Øre pr. kWh. og ingen Maalerleje.			Kr. 6,00	89
50 Øre pr. kWh. Fra 1/10 1930 40 Øre pr. kWh. Kontraktkunder 40 Øre pr. kWh.	25 Øre pr. kWh. Fra 1/10 1930 nedsat til 20 Øre pr. kWh. med samme Rabat. Kontraktkunder 20 Øre pr. kWh. Forbrug udover 400 kWh. pr. Maaned leveres med 25 % Rabat. Et Teglværk faar 40 % Rabat.	Samme Priser som i Byen.		Kr. 3,00 —6,00	90
30 Øre pr. kWh. Ingen Maalerleje. Gadebelysning 20 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh. Maalerleje Kr. 2,40 aarlig.				91
40 Øre pr. kWh.	20 Øre pr. kWh.			Kr. 2,40	92
40 Øre pr. kWh. 2,00 Kr. pr. Lampested. 1,00 - - 1000 Kr. Ejendomssk. indtil 8000 Kr. 1,25 - fra 8000—25000 Kr. 1,50 - over 25000 Kr.	22 Øre pr. kWh. Der betales samme faste Afgifter som anført for Belysning samt Kr. 0,50 pr. Motor pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld. Af samtlige faste Afgifter opkræves dog kun 50 % aarlig. Der kan ikke faas Strøm til Kraft alene.			Kr, 3,00 —6,00	93
40 Øre pr. kWh. Naar Aarsforbruget overstiger Forbruget i 1929 + 5 % betales Merforbruget med 12 Øre pr. kWh. Alle Lysforbrugere er tilmeldt som Brugere af teknisk Strøm gennem Lysmaaler.	20 Øre pr. kWh. Teknisk Strøm 12 Øre pr. kWh. Andelsslagteriet betaler 15 Øre pr. kWh. Vandværket 10 Øre pr. kWh.	Samme Priser som i Byen.		Kr. 6,00	94

Løbe-Nr.	Værkets (Byens) Navn	Værkets (Byens) Ejer	Værket blev sat i Drift	Antal Indbyggere ved Aarets Slutning: i selve Byen ca.	Indenfor Forsyningsomraadet udenfor Byen ca.	Ialt indenfor Forsyningsomraadet ca.	Driftsaaret omfatter Tidsrummet	Ydes der Laan til Installationer og Motorer?	Gives der gratis Stikledning?	Gives der gratis Maalerledning, Maalerbrædt eller lign.?	Bemærkninger
95	**Bramminge** . . .	Andelsselskab	1909	2.350			$^{1}/_{1}$ 1930 – $^{31}/_{12}$ 1930	Nej	Nej	Nej	Værket blev Andelsforetagende $^{1}/_{10}$ 1918.
96	**Ikast**	Andelsselskab	$^{1}/_{12}$ 1912	1.630			$^{1}/_{10}$ 1929 – $^{31}/_{9}$ 1930	Nej	Nej	Nej	.
97	**Gedser—Gedesby** .	Andelsselskab	$^{23}/_{9}$ 1912	1 400	1.500	2.900	$^{1}/_{9}$ 1930 – $^{31}/_{8}$ 1931	Nej	Nej	Nej	

Takster for Elektricitetsforbrug				Aarlig Maaler-leje	Løbe-Nr.
Byen		Landet			
Belysning, Boligtarif m. v.	Kraft m. v.	Belysning	Kraft		
40 Øre pr. kWh. Statsbanen faar 15 % Rabat.	20 Øre pr. kWh. Statsbanen og Teglværket faar 15 % Rabat.			Ingen.	95
30 Øre pr. kWh.	15 Øre pr. kWh. Husholdningstarif: 12 Øre pr. kWh.			Kr. 6,00	96
50 Øre pr. kWh. Statsbanen 40 Øre pr. kWh.	30 Øre pr. kWh. Statsbanen 25,5 Øre pr. kWh. Kloak- og Vandværk 12 Øre pr. kWh. Husholdningstarif: 15 Øre pr. kWh.			Kr. 4,20 —6,00	97

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Kraftmaskiner: Damp-turbiner Antal	Damp-turbiner Størr. HK	Damp-maskiner Antal	Damp-maskiner Størr. HK	Diesel-motorer Antal	Diesel-motorer Størr. HK	Gas-maskiner Antal	Gas-maskiner Størr. HK	Vand-turbiner Antal	Vand-turbiner Størr. HK	Tilsammen Antal	Tilsammen Størr. HK	Kedler Antal	Kedler Hedeflade ialt m²	Generatorer: Jævnstrøm Antal	Jævnstrøm Størrelse ialt kW	Vekselstrøm Antal	Vekselstrøm Størrelse ialt kVA	Vekselstrøm Spænding Volt	Vekselstrøm Periodeta
1	**Aarhus**	1 1	7500 7500			1 1 1	800 700 1100					5	17600	4	1908	5	2000	2	8000	6000	50
2	**Odense**	1 1 1	4000 6300 7500			1	900					4	18700	6	1840	3	2100	3	17100	5000	50
3	**Aalborg**	1 1 1	2100 7300 7300			1	900					4	17600	4	1560	3	3600	4	15000	6000	50
4	**Randers**	1 1	2100 3750			1 1	450 1200					4	7500	2	780	3	1650	3	4605	10.000 6600 3100	50
5	**Horsens**	1	4650			2 2	375 600					5	6600	2	680	5	2300	3	4700	10.000 6600	50
6	**Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker** — Centralen i Esbjerg					1 1 1	600 1300 1733					3	3633			3	2000	3	2935	10.000	50
	Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker — Vandkraftcentralen ved Karlsgaarde									2	450	2	900					2	1000	500	50
7	**Esbjerg**																				
8	**Vejle**					1 1 1 1 1	270 360 450 700 1300					5	3080			5	1745	2	1435	6000	50
9	**Fredericia**					1 2 2 1 1	240 400 500 1000 2400					7	5440			7	2300	4	3176	6000	50
10	**Sydøstjyske Elektricitetsværker** — Dampkraftcentralen Kolding	1 1	925 2375	1	400	1	200					4	3900	3	627	3	650	3	4025	6000	50
	Sydøstjyske Elektricitetsværker — Vandkraftcentralen Harte									1 2	300 525	3	1350					3	1300	380	50

Batterier			Omformere						Transformatorer			Bemærkninger	Løbe-Nr.
Fabrikat	Antal Celler	Størrelse ved 3 Timers Afladning	Art	Antal	Størrelse	Den frembragte Strøms Art	Spænding	Periodetal	Antal	Størrelse ialt	Spænding		
		kW			kW		Volt			kVA	Volt		
Hagen Westfalen	272	450	Kaskade omformer Kaskade omformer Kaskade omformer Kaskade omformer Motorgenerator Ensretter	1 1 1 1 1 1	2000 2000 1000 1000 250 600	Jævnstrøm do. do. do. do. do	440 — — — 550 —		2	1200	6000/380	Endvidere findes et Pufferbatteri, 270 Celler, 100 kW i 1 Time.	1
Accumulator-fabriken, København	272	700	Etanker-omformer Ensretter Ensretter Motor-generator	1 1 1 1	800 2000 200 250 1000	Jævnstrøm do. do. do. do.	450/500 — 500/600 — 450/500		3	5300	5000/10.000	Ved Installeringen af Ensretteren til Sporvejsforsyningen er Pufferbatteriet bortfjernet. Endvidere findes 3 Understationer, hvoraf de 2 er forsynet med Ensrettere og 1 med Motorgenerator.	2
Hagen Westfalen	272	400	Motor-generator	1	1500	Jævnstrøm	500						3
Gottfried Hagen, Køln	268	194	Etanker-omformer Motor-generator *) do.	1 1 1	600 1350 28	Jævnstrøm do. do.	440/500 — 2×55		1 1 1 1	500 1250 1400 2630	10000/25000 10000/25000 3100/10.000 6600/10.000	*) Spændingsforhøjer.	4
Accumulator-fabriken, København	272	174	Motor-generator	1 1	70 450	Vekselstrøm do.	500	50	1	3500	6600 10.000		5
Hagen Westfalen	252	314	Motor-generator Kaskade-omformer	1 1	75 400	Vekselstrøm Jævnstrøm	3000 440	50	2	285	3000/10.000		6
do.	63	6,3							2	1000	500/10.000		
												Strømmen til Esbjerg By leveres fra ovennævnte Elektricitetsværker under Løbe Nr. 6.	7
Accumulator-fabriken, København	270	296	Motor-generator	1	240	Vekselstrøm	6000	50					8
Hagen Westfalen	138	110	Motor-generator	1	385	Vekselstrøm	6000	50					9
do.	130	134	Etanker-omformer Motor-generator Motor-generator	1 1 1	100 350 350	Vekselstrøm og Jævnstrøm do.	170 220 6000 220	50	3	1300	380/6000		10

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Kraftmaskiner												Kedler		Generatorer					
		Damp-turbiner		Damp-maskiner		Diesel-motorer		Gas-maskiner		Vand-turbiner		Tilsammen				Jævnstrøm		Vekselstrøm			
		Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Hedeflade ialt	Antal	Størrelse ialt	Antal	Størrelse ialt	Spænding	Periodetal
			HK		HK		HK		HK		HK		HK		m²		kW		kVA	Volt	
11	**Kolding**																				
12	**Viborg**					1 1 1 1	68 135 300 500					4	1003			4	665				
13	**Helsingør**					2	240					2	480 *)			2	320	*)	*)		
14	**Haderslev**					1 1	450 900			1 1	160 225	4	1735			2	775	3	870	5000	50
15	**Nakskov**	1	3000			1 2	400 600					4	4600	2	530	4	1850	4	4225	4000	50
16	**Svendborg**					1 1 1 1 1 1	120 240 300 500 600 1300					6	3060			6	1845	3	1585	5000	50
17	**Slagelse**			1 1	180 250	1 1 1	440 600 1500					5	2970	2	90	5	1570	3	1800	6000	50
18	**Nykøbing F.**					1 1 1 1 2	90 240 375 400 1000					6	3105			6	1530	3	1600	10.000	50
19	**Holbæk**					1 2 1 1	180 200 600 1000					5	2180			5	1590				
20	**Silkeborg**					1 1 1 1	150 300 650 1100					4	2200			4	1458	1	650	10.000	50
21	**Næstved**					2 1 1 1	150 300 600 1000					5	2200			5	1500				

Batterier			Omformere						Transformatorer			Bemærkninger	Løbe-Nr.
Fabrikat	Antal Celler	Størrelse ved 3 Timers Afladning	Art	Antal	Størrelse	Den frembragte Strøms Art	Spænding	Periodetal	Antal	Størrelse ialt	Spænding		
		kW			kW		Volt			kVA	Volt		
												Strømmen til Kolding By leveres fra ovennævnte Elektricitetsværker under Løbe Nr. 10.	11
Hagen Westfalen	260	80	Ensretter Motor-generator	1 1	450 85	Jævnstrøm Vekselstrøm	$^{440}/_{500}$ 380	 50	1 *)1	100 85	$^{10000}/_{4000}$ $^{4000}/_{380}$	Ensretteren er installeret i Tilslutning til Strømlevering fra Aarhus. *) Reserveanlæg for Kuranstalten „Hald".	12
do.	260	192	Etanker-omformer Motor-generator Ensretter do. do.	1 1 1 1 1	150 300 100 100 1000	Jævnstrøm *)	$^{440}/_{500}$ $^{440}/_{600}$ $^{440}/_{500}$ — —					*) Omformerne anvendes til Omformning af Vekselstrøm (fra Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs A/S) til Jævnstrøm.	13
do.	132	96	Etanker-omformer	1 1	80 150	Jævnstrøm	220 —		3	1430	$^{5000}/_{10.000}$	De to Vandturbiner er opstillet paa Værket „Christiansdal".	14
Hagen Westfalen	270	105							1 1 1 1	600 1000 200 500	$^{4000}/_{25.000}$ — $^{4000}/_{10.000}$ —		15
Accumulator-fabriken, København	270	279	*) Motor-generator do.	1 1	11 40	Jævnstrøm Vekselstrøm	2×25 5000	 50				*) Spændingsforhøjer.	16
do.	134	96	Motor-generator	1 1	60 300	Vekselstrøm do.	6000	50					17
Hagen Westfalen	144	95	Ensretter	1	300	Jævnstrøm	220		1	600	$^{10000}/_{24000}$		18
Accumulator-fabriken, København	270	104	*) Motor-generator	1	28	Jævnstrøm	2×55					*) Spændingsforhøjer.	19
do.	270	105	*) Ensrettere **) Motor-generator	3 1	264 10	Jævnstrøm do.	440 100					*) Forsynes med Strøm fra Gudenaa-centralen. **) Spændingsforhøjer.	20
Hagen Westfalen	136	110											21

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Kraftmaskiner: Damp-turbiner Antal	Damp-turbiner Størr.	Damp-maskiner Antal	Damp-maskiner Størr.	Dieselmotorer Antal	Dieselmotorer Størr.	Gasmaskiner Antal	Gasmaskiner Størr.	Vandturbiner Antal	Vandturbiner Størr.	Tilsammen Antal	Tilsammen Størr.	Kedler Antal	Kedler Hedeflade ialt	Generatorer: Jævnstrøm Antal	Jævnstrøm Størrelse ialt	Vekselstrøm Antal	Vekselstrøm Størrelse ialt	Vekselstrøm Spænding	Vekselstrøm Periodetal
			HK		HK		HK		HK		HK		HK		m²		kW		kVA	Volt	
22	**Hjørring**					1 300 1 400 1 1000						3	1700					3	1620	3000	50
23	**Herning**			1	150	1 135 1 180 1 600 1 750						5	1815	1	89	5	1200	1	430	10.000	50
24	**Sønderborg**					1 150 1 300 1 500 1 900						4	1850			4	1250				
25	**Rønne**					2 150 1 600 1 1200		1	150			5	2250			5	1200	2	1550	10.000	50
26	**Holstebro**					1 160 1 400 1 1000		1	160			4	1720			4	850	2	1000	10.000	50
27	**Korsør**					1 120 1 200 1 400						3	720			4	613				
28	**Nyborg**					1 240 1 600		2	110			4	1060			4	700				
29	**Skive**					1 120 1 200 1 600						3	920			4	512	1	600	10.000	50
30	**Aabenraa kommunale Elektricitetsforsyning**																				
31	**Morsø Elektricitetsværk**					1 120 1 240 1 1100						3	1460			3	740	1	800	10.500	50
32	**Nykøbing M.**																				
33	**Thisted Elektricitetsværk**	1	1000			1 240						2	1240	2	300	1	160	1	1000	380	50
34	**Thisted**																				
35	**Middelfart**			1	300	1 90 1 375						3	765	1	152	2	160	2	370	4000	50

Batterier			Omformere						Transformatorer			Bemærkninger	Løbe-Nr.
Fabrikat	Antal Celler	Størrelse ved 3 Timers Afladning	Art	Antal	Størrelse	Den frembragte Strøms Art	Spænding	Periodetal	Antal	Størrelse ialt	Spænding		
		kW			kW		Volt			kVA	Volt		
Accumulatorfabriken, Københavh	138	95	Motorgenerator Motorgenerator Ensretter	3 1 8	300 25 480	Jævnstrøm do. do.	260 110 260		2 2 1	1000 2000 1500	270/3000 300/10.000 10000/20000	Der findes endvidere et Lysbatteri paa Centralen paa 60 Celler og 22 kW ved 1 Times Afladning.	22
Hagen Westfalen	268	157	Motorgenerator	1	100	Vekselstrøm	3×380	50	1	150	380/10.000		23
do.	252	52	Motorgenerator Motorgenerator Ensretter	1 1 1	125 250 480	Vekselstrøm el. Jævnstrøm Jævnstrøm	380 440 440	50	2	375	380/15.000		24
do.	260	78	Motorgenerator	1	75	Vekselstrøm	5000	50	1	100	5000/10.000		25
do.	136	24	Motorgenerator	1	100	Vekselstrøm	380	50	1	150	380/10.000		26
do.	260	103	Motorgenerator Motorgenerator *) do.	1 1 1	52 2 2	Jævnstrøm	220 286 286					*) Spændingsforhøjer.	27
do.	268	70	*) Motorgenerator Motorgenerator **) do.	1 1 1	150 350 24	Jævnstrøm eller Vekselstrøm Jævnstrøm	440/380 2×30	50				*) Omformerne anvendes i Tilslutning til Odense Elektricitetsværk. **) Lademaskine, der tillige er udført som Spændingsforhøjer.	28
do.	266	70	Etanker Motorgenerator	1 1	100 200	Jævnstrøm do.	440						29
												Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.	30
do	270	63	Motorgenerator Ensretter	1 1	165 100	Vekselstrøm Jævnstrøm	500 440	50	1	200	500/10.000		31
												Byen forsynes fra ovenst. Elektricitetsv. under Løbe Nr. 31.	32
do.	256	77	Motorgenerator Motorgenerator Ensretter	1 1 1	80 250 132	Jævnstrøm	440		1	1050	380/10.000		33
												Byen forsynes fra ovenst. Elektricitetsv. under Løbe Nr. 33.	34
do.	270	68	Ensretter do. Motorgenerator	1 1 1	70 70 45	Jævnstrøm do. Vekselstrøm	460 4000	50					35

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Kraftmaskiner												Kedler		Generatorer					
		Damp-turbiner		Damp-maskiner		Diesel-motorer		Gas-maskiner		Vand-turbiner		Tilsammen				Jævnstrøm		Vekselstrøm			
		Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Hedeflade ialt	Antal	Størrelse ialt	Antal	Størrelse ialt	Spænding	Periodetal
			HK		HK		HK		HK		HK		HK		m²		kW		kVA	Volt	
36	**Kalundborg**					1 1	200 525	1 1	65 125			4	915			5	690				
37	**Nørresundby**					1 1	320 600	2	110			4	1140			4	750	1	600	10.000	50
38	**Hillerød**					2 1	68 240					3	376			3	250				
39	**Varde**					1 1 1 1	120 160 180 250					4	710			4	460				
40	**Hobro**					2 1	150 450					3	750			3	500				
41	**Ringsted**					1 1	200 400	2 1	50 90			5	790			5	512				
42	**Køge**					1 1 1	100 300 400					3	800			3	530				
43	**Ribe**					1 1 1	90 150 250			1	30	4	520			4	346				
44	**Brønderslev**					2 1 1	100 300 600					4	1100			4	532	2	900	10.000	50
45	**Vordingborg**					2 1 1	60 240 500					4	860			4	570				
46	**Struer**					2 1	120 300					3	540			3	360				
47	**Tønder**					2 1 1	60 150 200					4	470			4	332				
48	**Assens**					2 1 1	135 180 400					4	850					4	745	3000	50
49	**Faaborg**					1 2 1	240 400 600					4	1640			3	600	4	1570	4000	50

Batterier			Omformere						Transformatorer			Bemærkninger	Løbe-Nr.
Fabrikat	Antal Celler	Størrelse ved 3 Timers Afladning	Art	Antal	Størrelse	Den frembragte Strøms Art	Spænding	Periodetal	Antal	Størrelse ialt	Spænding		
		kW			kW		Volt			kVA	Volt		
Hagen Westfalen	268	70	*) Motorgenerator **) Etankeromformer	1 1	12,6 250	Jævnstrøm Jævnstrøm	2×78 440		 1	 300		*) Spændingsforhøjer. Til den 200 HK. Dieselmotor er koblet 2 Dynamoer paa 80 og 135 kW. **) Omformning af Vekselstrøm fra Nordvestsjællands Højspændingsværk.	36
do.	266	61	Motorgenerator Ensretter	1 1 1	150 150 500	Vekselstrøm Jævnstrøm	380 500 450	50	1 2	1500 *) 2000	10000/20000 500/10.000	*) For Forbindelseslinien til Hjørring.	37
do.	256	87	*) Ensretter do.	1 1 1 1 1	67,5 67,5 90 90 450	Jævnstrøm	450					*) Ensretterne forsynes med Vekselstrøm fra Nordsjællands Elektricitetsværk.	38
Hagen, Soest	260	55											39
Accumulatorfabriken, København	260	104											40
Hagen Westfalen	134	96	*) Motorgenerator	1	6,3		110					*) Spændingsforhøjer.	41
do.	260	35											42
Accumulatorfabriken, København	136	60											43
Hagen Westfalen	260	70	Motorgenerator	1	66	Vekselstrøm	380	50	1	100	380/10.000		44
do.	260	140											45
do.	256	105	*) Motorgenerator	1	16	Jævnstrøm	2×100					*) Spændingsforhøjer.	46
do.	248	86											47
Intet Batteri									3	700	3000/10.000	Endvidere kan der disponeres over 300 kW. fra Odense Elektricitetsværk.	48
Hagen Westfalen	130	80	Etankeromformer	1	80	Jævnstrøm	220						49

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Kraftmaskiner												Kedler		Generatorer					
		Damp-turbiner		Damp-maskiner		Diesel-motorer		Gas-maskiner		Vand-turbiner		Tilsammen				Jævnstrøm		Vekselstrøm			
		Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Hedeflade ialt	Antal	Størrelse ialt	Antal	Størrelse ialt	Spænding	Periodetal
			HK		HK		HK		HK		HK		HK		m²		kW		kVA	Volt	
50	**Maribo**					2 1 1	90 240 320					4	740			4	490	1	300	10.000	50
51	**Lemvig**					2 1 1	100 240 480					4	920			4	607				
52	**Sorø**					1 1	100 240	1 1	75 160			4	575			4	355				
53	**Langelands Elektricitetsværk**					1 1 1 1	90 250 440 1000					4	1780			4	625	4	1620	6000	50
54	**Rudkøbing**																				
55	**Skagen**					1 1	120 240					2	370			2	242				
56	**Ringkøbing**					2 1	90 310					3	490			3	340				
57	**Kerteminde**					1 1 1 1	50 150 250 400					4	850			4	568	1	150	6000	50
58	**Frederikssund**					1	65	1	60			2	125			2	82				
59	**Rødby**					1 1	160 320					2	480					2	435	4000	50
60	**Bogense**					1 1	80 120					2	200			2	140				
61	**Løgstør**					1 1 1	80 150 200					3	430			3	287				
62	**Stege**					1 1 1	65 125 300					3	490			3	320				
63	**Marstal**					1 1 1	60 100 160					3	320			3	211				
64	**Sakskøbing**					1 1	100 240					2	340			2	212				

Batterier			Omformere						Transformatorer			Bemærkninger	Løbe-Nr.
Fabrikat	Antal Celler	Størrelse ved 3 Timers Afladning	Art	Antal	Størrelse	Den frembragte Strøms Art	Spænding	Periodetal	Antal	Størrelse ialt	Spænding		
		kW			kW		Volt			kVA	Volt		
Hagen, Køln	134	54	Motor-generator	1 1	75 *) 10	Vekselstrøm	380 260	50	1	100		*) Spændingsforhøjer.	50
Hagen Westfalen	266	66											51
do.	268	66											52
Hagen, Køln	136	32											53
												Byen forsynes med Strøm fra ovenstaaende Elektricitetsværk under Løbe Nr. 53.	54
Accumulator-fabriken, København	250	53											55
Hagen Westfalen	270	60											56
do.	260	44							1	150	6000/10.000		57
Accumulator-fabriken, København	256	35	Ensretter do.	1 1 1	66 66 66	Jævnstrøm do. do.	440					Ensretterne forsynes fra Nordsjællands Elektricitetsværk.	58
Intet Batteri									1	250	4700/10.000		59
Hagen, Soest	256	48	Ensretter	1	70	Jævnstrøm	480		1	100		Ensretteren forsynes fra Odense Elektricitetsværk.	60
Accumulator-fabriken, København	248	43											61
do.	256	35											62
Hagen Westfalen	256	43											63
do.	132	75	Ensretter	1 1	61 61	Jævnstrøm	220		2		24000/216		64

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Kraftmaskiner												Kedler		Generatorer					
		Damp-turbiner		Damp-maskiner		Diesel-motorer		Gas-maskiner		Vand-turbiner		Tilsammen				Jævnstrøm		Vekselstrøm			
		Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Hedeflade ialt	Antal	Størrelse ialt	Antal	Størrelse ialt	Spænding	Periodetal
			HK		HK		HK		HK		HK		HK		m²		kW		kVA	Volt	
65	**Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa**	1 1	3750 3750									2	7500	4	275			2	7000	10.000	50
66	**Nordvestsjællands Elektricitetsværk**	1	4800			2	500					3	5800	2	600			3	4750	10.500 400	50
67	**Gudenaacentralen**									3	1800	3	5400					3	4410	10.500	50
68	**Fælleskraftstationen Odder**	1 1 1	300 840 1560									3	2700	4	620	1	44	3	3086	500	50
69	**Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg**									1 1 1	900 900 300	3	2100					3	1367	10.000 4000	
70	**Thy Højspændingsværk**					1 1 1 1	180 400 600 750					4	1930			3	110	4	1724	380 6000	50
71	**Brende Mølle Elektricitetsværk**			1	250	1	135			1 1	20 70	4	475	1	48			4	375	5000	50
72	**Elektricitetsselskabet E. G. O.**																				
73	**Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsanlæg**																				
74	**Kolding Oplands Højspændingsforsyning**																				
75	**Sønderjyllands Vestkyst**																				
76	**Sydvestjyllands Andels-Elektricitetsforsyning**																				
77	**Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning**																				
78	**Tyrstrup Herred og Omegns Elektricitetsforsyning**																				
79	**Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg**																				
80	**Bjerge Hatting Herreders Elektricitetsforsyning**																				
81	**Langelands Elektricitetsselskab**																				

Batterier			Omformere						Transformatorer			Bemærkninger	Løbe-Nr.
Fabrikat	Antal Celler	Størrelse ved 3 Timers Afladning	Art	Antal	Størrelse	Den frembragte Strøms Art	Spænding	Periodetal	Antal	Størrelse ialt	Spænding		
		kW			kW		Volt			kVA	Volt		
									2 1	4000 4000	10000/15000 10000/15000/30000		65
Hagen Westfalen	60 60	8,7 4,4	Motor-generator	1 1	8 4,5	Jævnstrøm	110 110		2 2 1	1000 3000 4000	400/10.000 50000/11000 do.	Paa Centralen i Svinninge er opstillet en Fasekompensator paa 3000 kVA. 10.000 Volt.	66
Intet Batteri									3	4500	10500/50000		67
Hagen Westfalen	130	35	Motorgenerator Etankeromformer Ensretter	1 1 1	45 145 130	Jævnstrøm	260	50	1 1 1	180 960 1500	500/10.000		68
do.	60		Motor-generator	1	12,8		380/110						69
do.	126	24	Motor-generator	1	23	Vekselstrøm	380	50	1	150	380/6000		70
Intet Batteri									1 *)	300	5000/10.000	*) Til Samarbejde med Assens Elektricitetsværk.	71
												Strømforbruget leveres fra Gudenaa-centralen.	72
									1	1500	50000/10000	Strømforbruget leveres fra Gudenaa-centralen.	73
												Selskabet faar sit Strømforbrug leveret fra Sydøstjyske Elektricitetsværker, Kolding.	74
												Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.	75
												Selskabet forsynes med Elektricitet fra Sydvestjyll. forenede Elektricitetsværker.	76
												Selskabet faar sit Strømforbrug leveret fra Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa.	77
												Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.	78
												Selskabet faar sit Strømforbrug leveret fra Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg og Horsens Kommune.	79
												Selskabet køber sit Strømforbrug fra Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg og fra Horsens Kommune.	80
												Selskabet forsynes med Elektricitet fra Langelands Elektricitetsværk.	81

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Kraftmaskiner												Kedler		Generatorer					
		Damp-turbiner		Damp-maskiner		Diesel-motorer		Gas-maskiner		Vand-turbiner		Tilsammen				Jævnstrøm		Vekselstrøm			
		Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Størr.	Antal	Hedeflade ialt	Antal	Størrelse ialt	Antal	Størrelse ialt	Spænding	Periodetal
			HK		HK		HK		HK		HK		HK		m²		kW		kVA	Volt	
82	**Haderslev Næs Elektricitetsforsyning**																				
83	**Morsø Elektricitetsforsyning**																				
84	**Nordthy Strømforsyning** .																				
85	**Aabyhøj**					1 1 1	80 160 250					3	490			3	331				
86	**Vejen**					1 1 1	160 240 500					3	900			3	620				
87	**Viby** (Jylland)					1 1	150 315					2	465			2	310				
88	**Ringe**					1 1 1 1	45 120 150 285					4	600			4	400				
89	**Skern**					1 1	80 160	1	108			3	348			3	231				
90	**Vinderup** (Sahl Kommune)					1 1 1 1	50 80 100 300					4	530			4	358				
91	**Hadsund**.....					1 1	50 120					2	170								
92	**Veirum**.....					1 1 1	50 80 190			1 1	12 15	5	347			5	225				
93	**Nr. Nissum**					2 1	100 250					3	450			3	297				
94	**Hammel**					1 1 1	45 35 130					3	210			3	135				
95	**Bramminge**.....					1 1 1	90 100 180					3	370			3	246				
96	**Ikast**					1 1 1	50 180 100					3	330			3	219				
97	**Gedser**					1 1 1	40 100 225					3	365			3	242				

Batterier			Omformere						Transformatorer			Bemærkninger	Løbe-Nr.
Fabrikat	Antal Celler	Størrelse ved 3 Timers Afladning	Art	Antal	Størrelse	Den frembragte Strøms Art	Spænding	Periodetal	Antal	Størrelse ialt	Spænding		
		kW			kW		Volt			kVA	Volt		
												Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.	82
												Selskabet faar sit Strømforbrug leveret fra Morsø Elektricitetsværk.	83
												Selskabet faar sit Strømforbrug leveret fra Thisted Elektricitetsværk.	84
Accumulator-fabriken, København	260	285											85
do.	256	61											86
Hagen Westfalen	260	44										Værket har Forbindelse med Aarhus Elektricitetsværk og kan aftage Strøm herfra.	87
do.	260	32										Værket aftager Elektricitet fra et 25 HK. Vandturbineanlæg ved Boltinge Mølle.	88
do.	125	57	*) Motor-generator	1	13	Jævnstrøm	440					*) Spændingsforhøjer.	89
do.	260	40	*) Motor-generator *) do.	1 1	10 10	Jævnstrøm	2×70					*) Spændingsforhøjere.	90
Intet Batteri			Motor-generator	1 1	20 50	Jævnstrøm	220					En Del af Strømforbruget leveres fra Randers Elektricitetsværk og omformes til Jævnstrøm.	91
Accumulator fabriken, København	250	44	**) Motor-generator	2	33,4	Jævnstrøm	70-85					*) De to Vandturbiner findes ikke paa selve Centralen. **) Spændingsforhøjere.	92
do.	260	44											93
Intet Batteri			Ensretter do. Omformer	1 1 1	44 44 50	Jævnstrøm	440		3	215	760/10.000		94
Accumulator-fabriken, København	125	44											95
do.	132	17											96
Hagen Westfalen	260	47	*) Motor generator	1	60	Jævnstrøm	2×60					*) Spændingsforhøjer.	97

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Højspændingsledninger Længde: Underjordiske Ledninger	Højspændingsledninger Længde: Luftledninger	Højspændingsledninger Længde: Ialt	Transformatorstationer: Antal	Transformatorstationer: Samlet Størrelse	Fødeledninger: Antal Fødepunkter	Fødeledninger: Vejlængde: Underjordiske Ledninger	Fødeledninger: Vejlængde: Luftledninger	Fødeledninger: Vejlængde: Ialt	Fødeledninger: Kobbervægt
		km	km	km	Stk.	kVA	Stk.	km	km	km	tons
1	**Aarhus**	13,33	—	—	*) 3	2700	15	24,31	—	24,31	176,13
2	**Odense** Byen	28,02	6,7	34,72	33	6955	18	22,51	2,94	25,45	82,6
	Landet	6,3	443,7	450,0	146	8470	—	—	—	—	—
	Tilsammen	34,32	450,4	484,72	*) 179	15425	—	—	—	—	—
3	**Aalborg** Byen	9,75	—	—	5	4450	20	20,15	—	—	125
	Landet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	9,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	**Randers** Byen	5,97	—	5,97	—	—	16	11,8	3,9	15,7	46,48
	Landet	0,53	—	445,13	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	6,50	444,6	451,1	139	8096	—	—	—	—	—
5	**Horsens** Byen	10,5	0,5	11,0	—	—	14	8,16	1,29	9,45	66,28
	Landet	—	4,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	10,5	4,8	15,3	11	1520	—	—	—	—	—
6	**Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker**	3,0	22,3	25,3	—	—	—	—	—	—	—
7	**Esbjerg** Byen	5,2	—	5,2	—	—	11	5,4	2,6	8,0	46,4
	Landet	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	5,2	9,2	14,4	4	1400	—	—	—	—	—
8	**Vejle** Byen	3,46	4,6	8,06	4	600	13	10,93	—	10,93	26,2
	Landet	1,64	31,4	33,04	9	409	—	—	—	—	—
	Tilsammen	5,1	36	41,1	13	1009	—	—	—	—	—
9	**Fredericia** Byen	4,6	—	4,6	—	—	11	9,8	0,5	10,3	34,0
	Landet	3,8	90	93,8	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	8,4	90	98,4	47	3356	—	—	—	—	—
10	**Sydøstjydske Elektricitetsværker**	2,2	1,61	3,81	—	—	—	—	—	—	—
11	**Kolding**	6,45	4,24	10,69	11	1205	12	6,58	—	6,58	15
12	**Viborg**	*) 1,4	15	16,4	—	—	7	4,55	—	4,55	13
13	**Helsingør**	*) 2,6	—	*) 2,6	—	—	5	4	—	4	12,9
14	**Haderslev** Byen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Landet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	7,8	6,8	14,6	9	719	13	6,4	0,4	6,8	—
15	**Nakskov** Byen	—	—	—	—	—	11	5,49	0,26	5,75	16,94
	Landet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	6,74	141,77	148,51	49	2890	—	—	—	—	—

Fordelingsledninger: Vejlængde: Underordiske Ledninger	Fordelingsledninger: Vejlængde: Luftledninger	Fordelingsledninger: Vejlængde: Ialt	Fordelingsledninger: Kobbervægt	Afstand til fjernestliggende Forbruger: Jævnstrøm Vejlængde	Afstand til fjernestliggende Forbruger: Vekselstrøm Vejlængde	Spænding i Ledningsnet: Jævnstrøm	Spænding i Ledningsnet: Vekselstrøm: Højspænding	Spænding i Ledningsnet: Vekselstrøm: Lavspænding	Gadebelysning: Glødelamper: Antal Lampesteder	Gadebelysning: Glødelamper: Samlet Størrelse	Bemærkninger	Løbe-Nr.
km	km	km	tons	km	km	Volt	Volt	Volt	Stk.	kW.		
91,11	39,68	130,79	208,5	3,5	3,93	2×220	3×6000	—	994	248	*) Heraf 1500 kVA, $^{6}/_{25}$ kV i Transformatorstationerne ved Riis Skov.. 2 à 600 kVA i Byen.	1
22,7 — —	93,2 — —	115,9 — —	123,7 — —	4,76 — —	4,9 — —	2×220 — —	3×5000 3×10.000 —	$3\times^{208}/_{120}$ $3\times^{380}/_{220}$ —	754 — —	123 — —	Af Højspændingsledningerne udenfor Byen ejer Odense en Linie paa 19 km til Naarup (Forb. til Assens) og sammen med Nyborg en Hovedlinie mellem Byerne og en Sidelinie til Kongshøj, tils. 40 km samt en Hovedlinie paa 28,4 km til Vestfyn. Resten af Nettet ejes af Andelsselskaber. *) Til Landets Forsyning findes yderligere 3 Transformatorstationer paa ialt 5000 kVA, $^{5}/_{10}$ kV.	2
15,06 — —	36,1 — —	51,16 — —	91 — —	3 — —	— — —	2×220 — —	3×6000 3×20.000 —	$3\times^{380}/_{220}$ $3\times^{380}/_{220}$ —	675 — —	174 — —	Ledninger og Transformatorer paa Landet ejes ikke af Aalborg Kommune.	3
29,3 1,9 31,2	78,8 1050,6 1129,4	108,1 1052,5 1160,6	58,0 589,1 647,1	2,1 *) 4,5 —	34,0 **) 31,2 —	2×220 — —	3×10.000 3×25.000 —	$3\times^{380}/_{220}$ — —	750 — —	84 — —	*) Ved Spændingsforhøjer. **) Luftlinie. Byen ejer hele Ledningsanlæget paa Landet.	4
12,54 — 12,54	38,26 3,1 41,36	50,8 3,1 53,9	43,98 1,70 45,68	2,9 — —	— 8,4 *) 5,7	2×220 — —	3×10.000 — —	$3\times^{208}/_{120}$ $3\times^{380}/_{220}$ —	427 — —	85,6 — —	*) Luftlinie.	5
—	—	—	—	—	—	—	3×10.000	—	—	—		6
4,3 — 4,3	53,4 39,3 92,7	57,7 39,3 97,0	60 23,2 83,2	5,4 — —	— 8,1 *) 6,2	2×220 — —	3×3000 3×10.000 —	$3\times^{209}/_{120}$ og $3\times^{380}/_{220}$	51 — —	10,7 — —	*) Luftlinie. Der er kun regnet med det til Byen oprindelig tilsluttede Opland.	7
8,99 0,06 9,05	46,90 *) 65,28 112,18	55,89 65,34 121,22	44,5 — —	3,26 — —	— 23 **) 17	2×220 — —	3×6000 — —	$3\times^{380}/_{220}$ — —	33 — —	4,0 — —	*) Af Ledningsnettet ejes 5,28 km af Byen. **) Luftlinie.	8
1,0 — 1,0	52,0 133,0 185,0	53,0 133,0 186,0	35 66 101	1,5 — —	— 30 *) 16,5	2×110 — —	— — 3×6000	— — $3\times^{380}/_{220}$	25 — —	4,0 — —	*) Luftlinie.	9
—	—	—	—	—	—	—	3×6000	—	—	—	Forbindelseslinie mellem Centralerne.	10
7,23	25,78	33,01	—	1,6	3,7 *) 3,24	2×110	3×6000	$3\times^{380}/_{220}$	86	12	*) Luftlinie.	11
—	48,8	48,8	35,85	6,1	7,4	2×220	3×4000 3×10.000	$3\times^{380}/_{220}$	63	14	*) Heraf 0,7 km Søkabel. Højspændingsledningen er Forbindelse til Gudenaacentralen.	12
0,3	44,1	44,4	43,8	3,5	—	2×220	*) 3×10.000	—	1277	77	*) Ledninger for Strøm fra Nordsjællands Elektricitetsværk.	13
1,8 0,3 2,1	33,2 10,5 43,7	35,0 10,8 45,8	— — —	3 — —	5 — —	2×110 — —	3×5000 3×10.000 —	$3\times^{380}/_{220}$ — —	207 — —	26 — —		14
4,15 — 4,15	53,83 108,91 162,74	57,98 108,91 166,89	37,6 54,7 92,3	2,7 — —	— 52 *) 50	2×220 — —	3×4000 3×10.000 3×25.000	$3\times^{380}/_{220}$ — —	— — —	— — —	*) Luftlinie.	15

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Højspændingsledninger Længde: Underjordiske Ledninger	Højspændingsledninger Længde: Luftledninger	Højspændingsledninger Længde: Ialt	Transformatorstationer: Antal	Transformatorstationer: Samlet Størrelse	Fødeledninger: Antal Fødepunkter	Fødeledninger: Vejlængde: Underjordiske Ledninger	Fødeledninger: Vejlængde: Luftledninger	Fødeledninger: Vejlængde: Ialt	Fødeledninger: Kobbervægt
		km	km	km	Stk.	kVA	Stk.	km	km	km	tons
16	**Svendborg** Byen	—	—	—	—	—	11	8,3	1,9	10,2	30,2
	Landet (Fyn)	4,1	55,1	59,2	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	4,1	55,1	59,2	22	953	—	—	—	—	—
	Taasinge	0,65	21,5	22,15	11	610	—	—	—	—	—
17	**Slagelse** Byen	1,7	—	1,7	—	—	12	4,72	0,7	5,42	31,3
	Landet	—	79,1	79,1	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	1,7	79,1	80,8	30	1275	—	—	—	—	—
18	**Nykøbing F.** Byen	5	—	5	10	1430	9	3,8	1,7	5,5	10,2
	Landet	—	17,8	17,8	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	5	17,8	22,7	—	—	—	—	—	—	—
19	**Holbæk**	—	—	—	—	—	10	4,93	0,3	5,23	11,8
20	**Silkeborg**	4,6	—	4,6	1	100	7	3,29	2,0	5,29	9,35
21	**Næstved**	—	—	—	—	—	15	11,59	2,3	13,89	—
22	**Hjørring** Byen	5	0	5	5	323	8	2,95	—	2,95	—
	Landet	0,15	168	168,15	44	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	5,15	168	173,15	49	—	—	—	—	—	—
23	**Herning** Byen	0,6	3,4	4,0	—	—	10	4,1	3,3	7,4	22
	Landet	—	61	61	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	0,6	64,4	65	16	420	—	—	—	—	—
24	**Sønderborg**	1,0	0,1	1,1	2	250	8	5,2	0,2	5,4	15
25	**Rønne** Byen	—	—	—	—	—	7	5,26	0,55	5,81	7,07
	Landet	1,3	73,7	75,0	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	1,3	73,7	75,0	*) 21	1425	—	—	—	—	—
26	**Holstebro**	—	55	55	15	273	8	3,0	0,22	3,22	—
27	**Korsør**	—	—	—	—	—	10	9,43	24,24	33,67	—
28	**Nyborg**	*)	*)	*)	—	—	5	7	1	8	14,3
29	**Skive**	2,6	2,6	5,2	2	251	6	4,2	—	4,2	—
30	**Aabenraa komm. Elektricitetsforsyning**	2,0	—	2,0	4	1700	—	—	—	—	—
31	**Morsø Elektricitetsværk**	*) 0,75	**) 2,6	3,35	—	—	—	—	—	—	—
32	**Nykøbing M.**	—	—	—	—	—	8	2,7	—	2,7	9,52
33	**Thisted Elektricitetsværk**	*) 0,75 **) 1,7	— 0,9	3,35	—	—	—	—	—	—	—

Fordelingsledninger				Afstand til fjernestliggende Forbruger		Spænding i Ledningsnet			Gadebelysning		Bemærkninger	Løbe-Nr.
Vejlængde			Kobbervægt			Jævnstrøm	Vekselstrøm		Glødelamper			
Underjordiske Ledninger	Luftledninger	Ialt		Jævnstrøm Vejlængde	Vekselstrøm Vejlængde		Højspænding	Lavspænding	Antal Lampesteder	Samlet Størrelse		
km	km	km	tons	km	km	Volt	Volt	Volt	Stk.	kW.		
3,1	34,7	37,8	29,8	4,2	—	2×220	—	—	390	39	*) Spændingsforhøjer. **) Luftlinie. Ledningsnettet paa Taasinge tilhører Andelsselskabet Taasinge Elektricitetsforsyning.	16
—	80,2	80,8	48,6	*) 3,2	14,1	—	3×5000	$3\times{}^{380}/_{220}$	—	—		
3,1	114,9	118,0	78,4	—	**) 11,5	—	—	—	—	—		
—	58,0	58,0	-	—	—	—	3×5000	$3\times{}^{380}/_{220}$	—	—		
2,9	33,82	36,72	37,07	2	—	2×110	3×6000	$3\times{}^{380}/_{220}$	432	38,73	*) Luftlinie.	17
—	195,0	195,0	—	—	—	—	—	—	—	—		
2,9	228,82	231,72	—	—	*) 12,1	—	—	—	—	—		
0,9	28,0	28,9	30	2,1	2,0	2×110	3×10.000 og 3×24.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	708	50		18
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		
0,21	39,2	39,41	40,5	*) 5,0	—	2×220	—	—	127	25,7	*) Spændingsforhøjer.	19
0,5	*) 29,6	30,1	26,3	2,1 **) 3,2	3,5	2×220	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	18	2,35	*) Heraf 10,15 km udenfor Byen. **) Ved Spændingsforhøjer.	20
0,7	*) 35,3	36,0	—	2,4	—	2×110	—	—	41	12,9	*) Heraf 11,3 km udenfor Byen.	21
3,87	24,44	28,31	—	2,2	40	2×110	3×20.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	374	45		22
—	—	—	—	—	—	—	3×10.000	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	3×3000	$3\times{}^{190}/_{110}$	—	—		
—	36,7	36,7	25,2	4,5	20,2	2×220	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	212	23,95	*) Luftlinie.	23
—	—	—	—	—	*) 15,2		—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	10	15	18,2	2,2	—	2×220	3×15.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	158	24		24
—	30,06	30,06	23,2	3,2	—	2×220	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	13	0,9	*) + 3 Ensretteranlæg. **) Luftlinie. Af Lavspændingsnettet hører de 71,76 km til Værkets egne Forbrugere.	25
—	201,8	201,8	164,43	—	29	—	—	—	—	—		
—	231,86	231,86	187,63	—	**) 20,6	—	—	—	—	—		
—	27,8	27,8	—	3	*) 19	2×110	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	195	29	*) Luftlinie.	26
—	62,01	62,01	—	2,0 *) 3,2	—	2×220	—	—	—	—	*) Ved Spændingsforhøjer.	27
—	34,6	34,6	32	6,0	—	2×220	—	—	370	32	*) Nyborg ejer sammen med Odense Højspændingsledningen mellem Nyborg og Odense samt Linien til Kongshøj Mølle.	28
—	22,6	22,6	—	3,5	3,3	2×220	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	205	21		29
—	28,6	28,6	—	—	3	—	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	378	45		30
—	—	—	—	—	—	—	3×10.000	—	—	—	*) Søkabel, der er Fælleseje med Thisted Elektricitetsværk. **) Forbindelseslinie mellem Søkabel og „Morsø Elektricitetsforsyning"s Ledningsnet.	31
—	26,0	26,0	15,15	4	—	2×220	—	—	168	12,5		32
—	—	—	—	—	—	—	3×10.000	—	—	—	*) Søkabel. **) Kabel til Landet og Storforbrugere.	33

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Højspændingsledninger Længde			Transformator-stationer		Fødeledninger				
		Underjordiske Ledninger	Luftledninger	Ialt	Antal	Samlet Størrelse	Antal Fødepunkter	Vejlængde			Kobbervægt
								Underjordiske Ledninger	Luftledninger	Ialt	
		km	km	km	Stk.	kVA	Stk.	km	km	km	tons
34	**Thisted**	—	—	—	—	—	6	2,44	—	2,44	8,0
35	**Middelfart** Byen	1,80	—	1,80	—	—	5	2,95	—	2,95	5,66
	Landet	1,13	23,0	24,13	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	2,93	23,0	25,93	15	635	—	—	—	—	—
36	**Kalundborg**	—	—	—	—	—	5	1,88	3,02	4,9	9,5
37	**Nørresundby** Byen	3,4	—	3,4	—	—	6	4,14	18,7	22,84	—
	Landet	3,94	285,5	289,44	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	7,34	285,5	292,84	60	1912	—	—	—	—	—
38	**Hillerød**	—	—	—	—	—	6	4,4	2,0	6,4	11,22
39	**Varde**	—	—	—	—	—	11	3,23	1,585	4,815	4,6
40	**Hobro**	—	—	—	—	—	5	1,12	0,4	1,52	13,1
41	**Ringsted**	—	—	—	—	—	6	2,25	1,55	3,8	14,34
42	**Køge**	—	—	—	—	—	8	1,22	1,6	3,32	—
43	**Ribe**	—	—	—	—	—	6	3,5	0,6	4,1	10
44	**Brønderslev**	2,32	122,35	124,68	28	980	7	3,36	2,1	5.46	6,15
45	**Vordingborg**	—	—	—	—	—	8	7,5	0,9	8,4	28,7
46	**Struer**	—	—	—	—	—	8	3,445	0,38	3,825	4,11
47	**Tønder**	—	—	—	—	—	6	—	6,5	6,5	—
48	**Assens** Byen	2,6	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—
	Landet	—	103,9	103,9	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	2,6	103,9	106,5	55	1196	—	—	—	—	—
49	**Faaborg** Byen	—	—	—	—	—	7	3,23	1,13	4,36	9,56
	Landet	—	133,2	133,2	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	*) 2,8	133,2	136,0	62	1403	—	—	—	—	—
50	**Maribo**	1,0	—	1,0	17	515	7	2,9	—	2,9	7,5
51	**Lemvig**	—	—	—	—	—	5	2	0,5	2,5	2
52	**Sorø**	—	—	—	—	—	5	2,025	1,35	3,375	9,09
53	**Langelands Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	**Rudkøbing**	—	—	—	—	—	7	2,2	—	2,2	—
55	**Skagen**	—	—	—	—	—	2	1,66	—	1,66	—

Fordelingsledninger: Vejlængde: Underjordiske Ledninger	Fordelingsledninger: Vejlængde: Luftledninger	Fordelingsledninger: Vejlængde: Ialt	Fordelingsledninger: Kobbervægt	Afstand til fjernestliggende Forbruger: Jævnstrøm Vejlængde	Afstand til fjernestliggende Forbruger: Vekselstrøm Vejlængde	Spænding i Ledningsnet: Jævnstrøm	Spænding i Ledningsnet: Vekselstrøm: Højspænding	Spænding i Ledningsnet: Vekselstrøm: Lavspænding	Gadebelysning: Glødelamper: Antal Lampesteder	Gadebelysning: Glødelamper: Samlet Størrelse	Bemærkninger	Løbe-Nr.
km	km	km	tons	km	km	Volt	Volt	Volt	Stk.	kW.		
1,86	13,0	14,86	20	2,0	—	2×220	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	122	20		34
0,2 — 0,2	23,1 56,0 79,1	23,3 56,0 79,3	— — —	2,92 — —	— 14 *) 9	2×220 — —	3×4000 — —	$3\times{}^{220}/_{127}$ og $3\times{}^{380}/_{220}$	115 — —	4,5 — —	*) Luftlinie. Gadebelysningen er for By og Land.	35
1,3	13,4	14,7	15,4	2,7 *) 3,8	—	2×220	—	—	190	10,6	*) Ved Hjælp af Spændingsforhøjer.	36
0,2 — —	17,3 — —	17,5 — —	8,0 — —	1.7 — —	— 54 *) 48	2×220 — —	— 3×10.000 3×20.000	— $3\times{}^{380}/_{220}$ —	206 — —	34,8 — —	*) Luftlinie.	37
0.8	27,3	28,1	18,87	2,85	—	2×220	—	—	220	31,58	12,7 km af Ledningsnettet er udenfor Byen.	38
0,35	29,37	29,72	18,64	4,6	—	2×220	—	—	231	17,33		39
—	38,1	38,1	25,2	5,4	—	2×220	—	—	205	17,4	9,3 km af Ledningsnettet er udenfor Byen.	40
0,4	17,0	17,4	16	1,7 *) 1,1	—	2×110	—	—	107	12	*) Ved Spændingsforhøjer.	41
0,23	19,8	20,03	—	2,5	—	2×220	—	—	167	11		42
0,5	30,5	31,0	17,7	5	—	1×220	—	—	26	4	18 km af Ledningsnettet findes udenfor Byen.	43
0,2	46,8	47.0	29,0	4,3	35 *) 25	2×220	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	182	11	Lavspændingsledningerne udenfor Byen ca. 240 km ejes af Landet. *) Luftlinie.	44
—	20,1	20,1	19,5	4,1	—	2×220	—	—	204	20,1		45
—	9,84	9,84	5,39	2,5 *) 4,2	—	2×220	—	—	115	9,47	*) Ved Spændingsforhøjer.	46
1,0	14,1	15,1	—	4	—	2×220	—	—	130	12,5		47
— — —	10,8 127,9 138,7	10,8 127,9 138,7	— — —	— — —	— — —	— — —	3×3000 og 3×10.000	$3\times{}^{190}/_{110}$ og $3\times{}^{380}/_{220}$	4 — —	10 — —	De anførte Ledninger er Værkets egne, desuden ejes en Del Ledninger af forskellige Sammenslutninger.	48
— — —	9,4 431,0 440,4	9,4 431,0 440,4	— — —	2,2 — —	— 23,8 **) 19,3	2×110 — —	— — 3×4000	— — $3\times{}^{380}/_{220}$	118 — —	11 — —	*) Søkabel. **) Luftlinie.	49
—	8,5	8,5	15,5	2,2	—	2×110	3×10.000	$3\times{}^{380}/_{220}$	152	15,2		50
—	24,0	24,0	—	3	—	2×220	—	—	48	4	9 km af Ledningsnettet findes udenfor Byen.	51
—	10,82	10,82	10,1	3,0	—	—	—	—	122	17,7		52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ledningsnettet paa Landet er opført under Langelands Elektricitetsselskab.	53
—	6,75	6,75	8,4	2,0	—	2×110	—	—	128	14		54
—	14,65	14,65	9,7	4,16	—	2×220	—	—	135	11,7	Af Ledningerne findes 4,85 km udenfor Byen.	55

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Højspændingsledninger Længde: Underjordiske Ledninger	Højspændingsledninger Længde: Luftledninger	Højspændingsledninger Længde: Ialt	Transformatorstationer: Antal	Transformatorstationer: Samlet Størrelse	Fødeledninger: Antal Fødepunkter	Fødeledninger: Vejlængde: Underjordiske Ledninger	Fødeledninger: Vejlængde: Luftledninger	Fødeledninger: Vejlængde: Ialt	Fødeledninger: Kobbervægt
		km	km	km	Stk.	kVA	Stk.	km	km	km	tons
56	**Ringkøbing**	—	—	—	—	—	4	1,5	—	1,5	3,01
57	**Kerteminde** Byen	1,4	—	1,4	—	—	4	2,25		2,25	4,8
	Landet	—	56,6	56,6	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	1,4	56,6	58	21	880	—	—	—	—	—
58	**Frederikssund**	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
59	**Rødby**	0,4	37,9	38,3	15	547,5	—	—	—	—	—
60	**Bogense**	0,4	3,0	3,4	1 *)	—	—	—	3,1	3,1	—
61	**Løgstør**	—	—	—	—	—	3	1,2	—	1,2	—
62	**Stege**	—	—	—	—	—	4	—	1,49	1,49	1.09
63	**Marstal**	—	—	—	—	—	—	—	2,33	2,35	3,4
64	**Sakskøbing**	—	—	—	—	—	7	4,4	2,8	7,2	—
65	**Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa** Byen	11,02	0,5	11,52	—	—	—	—	—	—	—
	Landet	—	67,7	67,7	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	11,02	68,2	79,22	4	3000	—	—	—	—	—
66	**Nordvestsjællands Elektricitetsværk**	9,579	647,047	*) 656,626	290	13,189	—	—	—	—	—
67	**Gudenaacentralen**	—	125	125	2	4500	—	—	—	—	—
68	**Fælleskraftstationen i Odder**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	**Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg**	0,884	19,143	20,026	—	—	—	—	—	—	—
70	**Thy Højspændingsværk**	1,32	183	184,32	70	1560	—	—	—	—	70,3
71	**Brende Mølle Elektricitetsværk**	0,1	45,5	45,6	27	610	—	—	—	—	—
72	**Elektricitetsselskabet E. G. O.**	—	472	472	151	—	—	—	—	—	—
73	**Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsanlæg**	0,826	308,319	309,145	113	3630	—	—	—	—	—
74	**Kolding Oplands Højspændingsforsyning**	—	238	238	108	3000	—	—	—	—	—
75	**Sønderjyllands Vestkyst**	—	230	230	84	2186	—	—	—	—	—

Fordelingsledninger: Vejlængde: Underjordiske Ledninger	Fordelingsledninger: Vejlængde: Luftledninger	Fordelingsledninger: Vejlængde: Ialt	Fordelingsledninger: Kobbervægt	Afstand til fjernestliggende Forbruger: Jævnstrøm Vejlængde	Afstand til fjernestliggende Forbruger: Vekselstrøm Vejlængde	Spænding i Ledningsnet: Jævnstrøm	Spænding i Ledningsnet: Vekselstrøm: Højspænding	Spænding i Ledningsnet: Vekselstrøm: Lavspænding	Gadebelysning: Glødelamper: Antal Lampesteder	Gadebelysning: Glødelamper: Samlet Størrelse	Bemærkninger	Løbe-Nr.
km	km	km	tons	km	km	Volt	Volt	Volt	Stk.	kW.		
0,2	9,65	9,85	9,16	1,9	—	2×220	—	—	107	10,7		56
—	12,0	12,0	10	2,2	—	2×220	3×10.000	3×380/220	102	9	*) Luftlinie.	
0,04	130,5	130,54	—	—	14,5	—	—	—	—	—		57
0,04	142,5	142,54	10	—	*) 16	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	2×220	—	—	115	8,9		58
—	47,0	47,0	—	—	12 *) 8,5	—	3×4000 og 3×10.000	3×38/220	115	13	*) Luftlinie. De anførte Ledninger gælder for By og Land.	59
—	15,5	15,5	—	4,5	—	2×220	3×10.000	—	80	5	*) Til Ensretteranlæg.	60
—	8,0	8,0	—	1,5	—	2×220	—	—	37	3,5		61
0,09	14,26	14,35	7,27	3	—	2×220	—	—	27	5,4	8,16 km af Ledningerne findes udenfor Byen.	62
—	28,21	28,21	29,09	4,92	—	2×220	—	—	143	5	18,33 km af Ledningerne findes udenfor Byen.	63
—	9,1	9,1	—	3,3	—	2×110	—	—	90	10	4,5 km af Ledningerne findes udenfor Byen.	64
—	—	—	—	—	92	—	3×10.000	—	—	—	*) Luftlinie.	
—	—	—	—	—	*) 56	—	og	—	—	—		65
—	—	—	—	—	—	—	3×15.000 og 3×60.000	—	—	—		
2,007	1417,266	1419,273	694,8	—	42,0 **) 33,0	—	3×10.000 og 3×50.000	3×38/220	—	—	*) Heraf 66 km 50,000 Volt. **) Luftlinie.	66
—	—	—	—		110	—	3×50.000 3×10.000 3×6000	—	—	—		67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Forbindelseslinie.	69
—	318	318	153,7	—	35,2 *) 26,4	—	3×6000	3×380/220	23	0,74	*) Luftlinie.	70
—	99	99	—	—	18 *) 15	—	3×5000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	71
—	1028	1028	—	—	50 *) 40	—	3×10.000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	72
—	848,706	848,706	—	—	52 *) 30	—	3×10.000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	73
—	505	505	—	—	32 *) 24,5	—	3×6000	3×380/220	141	4,52	*) Luftlinie.	74
—	494	494	—	—	92 *) 56	—	3×10.000 og 3×15.000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	75

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Højspændingsledninger Længde			Transformator-stationer		Fødeledninger				
								Vejlængde			
		Underjordiske Ledninger	Luftledninger	Ialt	Antal	Samlet Størrelse	Antal Fødepunkter	Underjordiske Ledninger	Luftledninger	Ialt	Kobbervægt
		km	km	km	Stk.	kVA	Stk.	km	km	km	tons
76	**Sydvestjyllands Andels Elektricitetsforsyning**	—	376	376	104	2553	—	—	—	—	—
77	**Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning**	—	211,43	211,43	69	1515/3030	—	—	—	—	—
78	**Tyrstrup Herred og Omegn**	—	130	130	54	1312/2624	—	—	—	—	—
79	**Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg**	—	204	204	81	1600	—	—	—	—	—
80	**Bjerge—Hatting Herreders Højspændingsanlæg**	—	174	174	66	1620	—	—	—	—	—
81	**Langelands Elektricitetsselskab**	0,72	91,94	92,66	36	1275	—	—	—	—	—
82	**Haderslev Næs**	—	82,2	82,2	31	1057	—	—	—	—	—
83	**Morsø Elektricitetsforsyning**	—	85,5	85,5	27	1325	—	—	—	—	—
84	**Nordthy Strømforsyning**	—	100,35	100,35	32	735	—	—	—	—	—
85	**Aabyhøj**	—	—	—	—	—	5	—	5	5	4
86	**Vejen**	—	—	—	—	—	5	1,6	3,9	5,5	—
87	**Viby**	—	—	—	—	—	7	1,3	10,5	11,8	17,5
88	**Ringe**	—	—	—	—	—	5	1,8	17,8	19,6	—
89	**Skern**	—	—	—	—	—	4	1,5	3	4,5	5,5
90	**Vinderup** (Sahl Kommune)	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—
91	**Hadsund**	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—
92	**Veirum**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	**Nr. Nissum**	—	—	—	—	—	7	—	23	23	—
94	**Hammel** Byen	0,05	—	0,05	—	—	—	—	4	4	8
	Landet	—	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	0,05	4,5	4,55	—	—	—	—	—	—	—
95	**Bramminge**	—	—	—	—	—	2	0,63	0,1	0,73	—
96	**Ikast**	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—
97	**Gedser**	—	—	—	—	—	—	0,15	—	0,15	—

Fordelingsledninger				Afstand til fjernestliggende Forbruger		Spænding i Ledningsnet			Gadebelysning		Bemærkninger	Løbe-Nr.
Vejlængde			Kobbervægt			Jævnstrøm	Vekselstrøm		Glødelamper			
Underjordiske Ledninger	Luftledninger	Ialt		Jævnstrøm Vejlængde	Vekselstrøm Vejlængde		Højspænding	Lavspænding	Antal Lampesteder	Samlet Størrelse		
km	km	km	tons	km	km	Volt	Volt	Volt	Stk.	kW.		
—	1133	1133	568	—	47 *) 35	—	3×10.000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	76
—	400	400	—	—	*) 60	—	3×15.000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	77
—	317	317	—	—	—	—	3×10.000	3×380/220	60	3,6		78
—	600	600	—	—	45	—	3×10.000	3×380/220	—	—		79
—	443	443	255	—	31 *) 22	—	3×10.000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	80
—	301,54	301,54	—	—	34 *) 30	—	3×6000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	81
—	138,4	138,4	—	—	40 *) 32	—	3×10.000 3×15.000	4×380/220	—	—	*) Luftlinie.	82
—	227,5	227,5	131	—	32 *) 25	—	3×10.000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	83
—	158,38	158,38	—	—	*) 35	—	3×10.000	3×380/220	—	—	*) Luftlinie.	84
—	*) 53	53	37	4	—	2×220	—	—	88	14	*) Heraf 13 km udenfor Byen.	85
—	*) 46,2	46,2	—	5,7	—	2×220	—	—	102	7	*) 35,8 km af Ledningsnettet findes paa Landet.	86
—	26,8	26,8	14,24	3,8	—	2×220	—	—	163	18		87
—	27,4	27,4	—	4,5	—	2×220	—	—	75	3		88
1,0	*) 28	29	17,8	**) 4	—	220	—	—	74	6	*) Heraf 11 km udenfor Byen. **) Ved Spændingsforhøjer.	89
—	70	70	—	5 *) 7	—	2×220	—	—	45	2,7	*) Ved Spændingsforhøjer.	90
—	16,5	16,5	—	2,5	—	220	—	—	101	7,5		91
—	80	80	—	3,5 *) 5,6	—	2×220	—	—	—	—	*) Ved Spændingsforhøjer.	92
—	97	97	72	6	—	2×220	—	—	10	0,6		93
— — —	— 12 12	— 12 12	— 7 —	3 — —	— — —	2×220 — —	3×10.000 — —	— — —	43 — —	3,3 — —		94
—	9,6	9,6	—	1,9	—	220	—	—	76	4		95
—	6	6	—	0,9	—	—	—	—	52	3		96
—	15,15	15,15	—	4,5	—	2×220	—	—	50	2,5		97

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn		Maalere					Belysning og Varme				Kraft og	
			Lys alene	Lys og Varme *)	Kraft **)	Varme alene	Ialt	Gade-belysning	Lys alene	Lys og Varme *)	Ialt	Kraft alene incl. Sporvej	Kraft og Varme ***)
			Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.
1	**Aarhus**		[1]) 27857		1755	—	29612	248	12315		12563	15369	—
2	**Odense**	Byen	[1])19694	—	1658	—	21352	136,2	10061,4	—	10197,6	18526,5	—
		Landet	—	—	—	—	—	—	4415	—	4415	29282,9	—
		Tilsammen	—	—	—	—	—	136,2	14476,4	—	14612,6	47809,4	—
3	**Aalborg**		[1])15895	—	1095	—	16990	174	7825	—	7999	7700	—
4	**Randers**	Byen	[1])9739	284	791	54	10868	84	4858	—	4942	5359	—
		Landet	8446	925	3506	421	13298	—	6122	—	6122	24811	—
		Tilsammen	18185	1209	4297	475	24166	84	10980	—	11064	30170	—
5	**Horsens**		9628	—	683	—	10311	85	4546	—	4631	4057	—
6	**Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	**Esbjerg**	Byen	8940	—	575	—	9515	10,7	3985	—	3995,7	5306,1	—
		Landet	308	—	140	—	448	—	156,0	—	156,0	942,0	—
		Tilsammen	9248	—	715	—	9963	10,7	4141,0	—	4151,7	6248,1	—
8	**Vejle**		8136	—	547	—	8683	4	3722	—	3726	5104	—
9	**Fredericia**	Byen	6198	—	457	11	6666	4	2800	—	2804	4065	—
		Landet	1282	—	535	12	1829	—	1023	—	1023	3980	—
		Tilsammen	7480	—	992	23	8495	4	3823	—	3827	8045	—
10	**Sydøstjyske Elektricitetsv.**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Kolding**		[1])4980	—	443	—	5423	12	2668	—	2680	1458	—
12	**Viborg**		[1])4246	—	436	—	4682	14	2306	—	2320	1986	—
13	**Helsingør**		5634	—	397	—	6031	77	2549	—	2626	1902	—
14	**Haderslev**		[1])4364	—	370	—	4734	26	2705	—	2731	1934	—
15	**Nakskov**	Byen	4116	—	296	11	4423	50	2085	—	2135	4207	—
		Landet	1079	—	325	8	1412	—	755	—	755	2981	—
		Tilsammen	5195	—	621	19	5835	50	2840	—	2890	7188	—
16	**Svendborg**	Byen	4737	—	448	—	5185	39	2255	—	2294	3430	—
		Sørup St. Jørgens.	1025	—	79	—	1104	—	341	—	341	400	—
		Oplandet, dir. Forb.	827	—	374	—	1201	—	464	—	464	2440	—
		— ab Værk.	1237	—	597	—	1834	—	633	—	633	3450	—
		Tilsammen	7826	—	1498	—	9324	39	3693	—	3732	9320	—
17	**Slagelse**	Byen	4203	—	385	—	4588	39	2101	—	2140	1654	—
		Landet	1190	—	640	—	1830	—	715	—	715	4586	—
		Tilsammen	5393	—	1025	—	6418	39	2816	—	2855	6240	—

*) Paa fælles Maaler (Boligtarif m. v.).
**) Incl. Kraft og Varme paa fælles Maaler.
***) Paa fælles Maaler.

Varme		Samlet Tilslutning	Tilslutning pr. 1000 Indbyggere for Byen alene						Bemærkninger	Løbe-Nr.
Ialt	Varme alene		Antal Maalere	Gadebelysning	Lys incl. Lys og Varme fælles	Kraft incl. Kraft og Varme fælles	Varme paa særlig Maaler	Samlet Tilslutning		
kW.	kW.	kW.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.		
15369	—	27932	370	3	157	192	—	352	[1]) Heraf 505 Tarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	1
18526,5	—	28724,1	375	2,4	177	325	—	504	I Tilslutningen er ikke medregnet Assens med Opland, Nyborg eller Bogense. [1]) Heraf 43 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	2
29282,9	—	33697,9	—	—	—	—	—	—		
47809,4	—	62422,0	—	—	—	—	—	—		
7700	—	15699	382	3,9	176,5	173,3	—	353,7	[1]) Heraf 288 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	3
5359	118	10419	317	2,4	141,5	156,1	3,4	303,4	[1]) Heraf 51 Maksimalmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	4
24811	1373	32306	—	—	—	—	—	—		
30170	1491	42725	—	—	—	—	—	—		
4057	—	8688	351	3	157	137	—	297,8	Af Tilslutningen stammer 165 kW. fra Forbrugere udenfor Byen.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tilslutningen er opført særskilt for Esbjerg og for Sydvestjyllands Elektricitetsforsyning.	6
5306,1	—	9301,8	348	0,4	146	194,3	—	340,7	Ved Landet forstaas det til Esbjerg Elektricitetsværk oprindelig tilsluttede Opland.	7
942,0	—	1098,0	—	—	—	—	—	—		
6248,1	—	10399,8	—	—	—	—	—	—		
5104	—	8830	360	0,17	151,4	205,2	—	356,6	Af Tilslutningen er 649 kW. fra Forbrugere udenfor Byen.	8
4065	32	6897	313	—	142	205	2	349		9
3980	41	5044	—	—	—	—	—	—		
8045	73	11941	—	—		—	—	—		
—	—	17936	—	—	—	—	—	—	Tilslutningen er opført særskilt for Kolding og for Kolding Oplands Højspændingsforsyning.	10
1458	—	4138	328	0,75	162	88	—	258	[1]) Heraf 99 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	11
1986	—	4306	289	0,86	142	122	—	265	[1]) Heraf 102 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	12
1902	—	4528	378	4,8	161	120	—	286		13
1934	—	4665	313	1,8	181,1	113,2	—	296,2	Af Tilslutningen stammer 341 kW. fra Forbrugere udenfor Byen. [1]) Heraf 12 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	14
4207	33	6325	305	3,4	144	290	2,28	440	Under Tilslutningen er ikke medregnet fremmede Værker.	15
2981	4	3740	—	—	—	—	—	—		
7188	37	10065	—	—	—	—	—	—		
3430	—	5724	361	2,7	157	238,8	—	398,5		16
400	—									
2440	—	7728	—	—	—	—	—	—		
3450	—									
9320	—	13452	—	—	—	—	—	—		
1654	—	3794	320	2,7	146	115	—	246		17
4586	—	5301	—	—	—	—	—	—		
6240	—	9095	—	—	—	—	—	—		

1 Lampe er regnet til 40 Watt. i Byerne og 30 Watt. paa Landet.
1 Motorhestekraft — - 900 —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Maalere					Belysning og Varme				Kraft og	
		Lys alene	Lys og Varme *)	Kraft **)	Varme alene	Ialt	Gade-belysning	Lys alene	Lys og Varme *)	Ialt	Kraft alene incl. Sporvej	Kraft og Varme ***)
		Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.
18	**Nykøbing F.**	4363	50	415	10	4838	50	1928	—	1978	2673	—
19	**Holbæk**	3731	—	275	—	4006	25,7	1707	—	1732,7	2510	—
20	**Silkeborg** Byen	3882	—	409	—	4291	2,35	1782	—	1784,35	1773	—
	Landet	784	—	59	—	843	—	304	—	304	229	—
	Tilsammen	4666	—	468	—	5134	2,35	2086	—	2088,35	2002	—
21	**Næstved**	3879	—	373	2	4254	12,9	1672	—	1684,9	1412,3	—
22	**Hjørring** Byen	3586	—	338	3	2927	45	1580	—	1625	1600	—
	Landet	2550	—	718	—	3268	—	1150	—	1150	4000	—
	Tilsammen	6136	—	1056	3	7195	45	2730	—	2775	5600	—
23	**Herning** Byen	3091	—	355	—	3446	24	1864	—	1888	1708	—
	Landet	649	—	297	—	946	—	279	—	279	1743	—
	Tilsammen	3740	—	652	—	4392	24	2143	—	2167	3451	—
24	**Sønderborg**	3132		235	30	3397	24	1344		1368	2178	—
25	**Rønne** Byen	[1]) 2990	51	308	29	3378	0,9	1277,4	82,8	1361,1	1393,6	—
	Landet	1230	—	308	—	1538	—	596,8	—	596,8	2920	—
	Tilsammen	4220	51	616	29	4916	0,9	1874,2	82,8	1957,9	4313,6	—
26	**Holstebro**	3036	—	419	2	3457	29	1463	—	1492	1305	—
27	**Korsør**	2868	—	229	—	3097	—	—	—	1250,3	158,65	—
28	**Nyborg**	3328	—	355	—	3683	32	1323	—	1355	1378	—
29	**Skive**	2996	—	376	—	3372	21	1515	—	1536	1632	—
30	**Aabenraa kommunale Elektricitetsforsyning**	2334		215	—	2549	45	1071		1116	1506	—
31	**Morsø Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	**Nykøbing M.**	2402	—	229	—	2631	12,5	859	—	871,5	890,5	—
33	**Thisted Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	**Thisted**	2351	—	290	16	2657	20	1448	—	1468	1165	—
35	**Middelfart** Byen	1913	—	152	—	2065	1,5	860,5	—	862	524	—
	Landet	813	—	225	—	1038	—	495	—	495	1228	—
	Tilsammen	2726	—	377	—	3103	1,5	1355,5	—	1357	1752	—
36	**Kalundborg**	2231	—	222	—	2453	10,6	1077,4	—	1088	1437,9	—
37	**Nørresundby** Byen	[1]) 2223	4	153	—	2380	34,8	1004,2	—	1039	2015	—
	Landet	3163	—	943	—	4106	—	600	—	600	3023	—
	Tilsammen	5386	4	1096	—	6486	34,8	1604,2	—	1639	5038	—
38	**Hillerød**	3051	—	313	—	3364	31,6	1303,7	—	1335,3	1624,3	—

*) Paa fælles Maaler (Boligtarif m. v.).
**) Incl. Kraft og Varme paa fælles Maaler.
***) Paa fælle Maaler.

Varme		Samlet Tilslutning	Tilslutning pr. 1000 Indbyggere for Byen alene						Bemærkninger	Løbe-Nr.
Ialt	Varme alene		Antal Maalere	Gadebelysning	Lys incl. Lys og Varme fælles	Kraft incl. Kraft og Varme fælles	Varme paa særlig Maaler	Samlet Tilslutning		
kW.	kW.	kW.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.		
2673	50	4651	346	3,6	138	191	3,8	432,8		18
2510	—	4242	321	2,1	139	205	—	346		19
1773	—	3557,35	358	0,2	148,7	147,8	—	296,5		20
229	—	533	—	—	—	—	—	—		
2002	—	4090,35	—	—	—	—	—	—		
1412,3	11,52	3108,7	—	—	—	—	—	—	800 af de anførte Maalere forefindes udenfor Byen.	21
1600	36	3260	358	4,1	145	146	—	300		22
4000	—	5150	—	—	—	—	—	—		
5600	36	8410	—	—	—	—	—	—		
1708	—	3596	316	2,2	171	156,7	—	329,9		23
1743	—	2022	—	—	—	—	—	—		
3451	—	5618	—	—	—	—	—	—		
2178	62	3548	314	2,2	126	194	5,7	327,9		24
1393,6	21,4	2776,1	319	0,1	128,2	131,5	2	261,8	[1]) Heraf 22 Stk. Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	25
2920	—	3517,2	—	—	—	—	—	—		
4313,6	21,4	6293,3	—	—	—	—	—	—		
1305	11	2808	346	2,9	146,3	130,5	1,1	280,8	Tilslutningen paa Landet kendes ikke.	26
158,65	—	2868,8	309	4	125	158,6	—	—		27
1378	—	2733	384	3,33	137,8	143,8	—	284,7		28
1632	—	3168	363	2,58	163	175,5	—	341,08		29
1506	—	2622	288	5	119	179	—	303		30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tilslutningen er opført særskilt for Nykøbing M. og for Morsø Elektricitetsforsyning.	31
890,5	—	1762	329	1,5	107	111	—	219,5		32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tilslutningen er opført særskilt for Thisted og Nordthy Strømforsyning.	33
1165	53	2686	295	2,5	182	147	1,6	—		34
524	—	1386	275	0,2	114	70	—	184		35
1228	—	1723	—	—	—	—	—	—		
1752	—	3109	—	—	—	—	—	—		
1437,9	—	2525,9	331	1,4	145,4	194	—	340,8		36
2015	—	3054	340	5	143,5	288	—	436,3	For Maalernes Vedkommende er regnet med det samlede Opland og for Tilslutningen kun Nørresundbys egne Stationer.	37
3023	—	3533	—	—	—	—	—	—		
5038	—	6587	—	—	—	—	—	—	[1]) Heraf 29 Stk. Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	38
1624,3	—	2959,6	361	4,6	156,3	207,7	—	368,6	Af Tilslutningen stammer 525,5 kW. fra Forbrugere udenfor Byen.	

1 Lampe er regnet til 40 Watt. i Byerne og 30 Watt. paa Landet.
1 Motorhestekraft — - 900 —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Maalere					Belysning og Varme				Kraft og	
		Lys alene	Lys og Varme *)	Kraft **)	Varme alene	Ialt	Gade-belysning	Lys alene	Lys og Varme *)	Ialt	Kraft alene incl. Sporvej	Kraft og Varme ***)
		Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.
39	**Varde**	[1]) 1488	199	276	6	1969	17,33	934,12		951,45	1321	—
40	**Hobro**	1885	—	279	84	[1]) 2248	17,4	848,2	—	865,6	1320,2	—
41	**Ringsted**	1818	—	179	—	1997	12	839	—	851	831	—
42	**Køge**	2026		162	4	2192	—	970	11	981	1177	—
43	**Ribe**	1371	—	134	—	1505	4	686	—	690	645	—
44	**Brønderslev** Byen	1281	—	239	16	1536	11	681	—	692	1364	—
	Landet	2200	—	598	—	2798	—	1094	—	1094	3060	—
	Tilsammen	3481	—	837	16	4334	11	1775	—	1786	4424	—
45	**Vordingborg**	1963	—	221	—	2184	20,1	1009,4	—	1029,5	1068,8	—
46	**Struer**	[1]) 1933	—	171	—	2104	9,4	746	—	755,4	889	—
47	**Tønder**	1665	—	131	—	1796	12,5	690	—	702,5	536	—
48	**Assens** Byen	[1]) 1445	—	168	13	1626	1	683	—	684	813	—
	Landet	1345	[2]) 1	744	7	2098	—	682	—	682	[3]) 5237	—
	Tilsammen	2790	—	912	20	3724	1	1365	—	1366	6150	—
49	**Faaborg** Byen	1629	—	200	6	1835	11	833	—	844	982	—
	Landet	3137	—	1789	16	4942	—	1751	—	1751	9167	—
	Tilsammen	4766	—	1989	22	6777	11	2584	—	2595	10149	—
50	**Maribo**	1610	—	204	—	1814	15	868	—	883	776	—
51	**Lemvig**	1419	—	193	—	1612	4	646	—	650	861	—
52	**Sorø**	1397	—	138	—	1535	17,7	739	—	756,7	424,9	—
53	**Langelands Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	**Rudkøbing**	1266	—	146	—	1412	14	535	—	549	664	—
55	**Skagen**	1119	—	128	1	1248	11,6	590	—	601,6	367	—
56	**Ringkøbing**	1243	—	129	3	1375	10,7	508,2	—	518,9	479,7	3,5
57	**Kerteminde** Byen	1060	—	126	—	1186	9	412	—	421	636	—
	Landet	1113	—	643	—	1756	—	513	—	513	3510	—
	Tilsammen	2173	—	769	—	2942	9	925	—	934	4146	—
58	**Frederikssund**	1190	—	118	—	1308	8,9	—	—	—	—	—
59	**Rødby**	912	—	189	—	1101	13	620	—	633	1504	—
60	**Bogense**	890	—	155	—	1045	5	405	—	410	685	—

*) Paa fælles Maaler (Boligtarif m. v.).
**) Incl. Kraft og Varme paa fælles Maaler.
***) Paa fælles Maaler.

Varme		Samlet Tilslutning	Tilslutning pr. 1000 Indbyggere for Byen alene						Bemærkninger	Løbe-Nr.
Ialt	Varme alene		Antal Maalere	Gadebelysning	Lys incl. Lys og Varme fælles	Kraft incl. Kraft og Varme fælles	Varme paa særlig Maaler	Samlet Tilslutning		
kW.	kW.	kW.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.		
1321	—	2271,56	303	2,7	143,5	202,8	—	348,7	[1]) Heraf 11 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	39
1320,2	93	2278,8	331	2,56	125	194	14	335	[1]) Heraf paa Landet 89 Stk. Maalere.	40
831	—	1682	325	1,95	136	135	—	274		41
1177	13	2171	—	—	—	—	—	—		42
645	—	1331	260	0,7	118	95	—	214		43
1364	18	2056	268	1,94	—	240	3,15	361		44
3060	—	4154	—	—	—	—	—	—		
4424	18	6210	—	—	—	—	—	—		
1068,8	—	2098	390	3,6	180	191	—	374		45
889	—	1644	328	1,57	116	102	—	221	Af Tilslutningen stammer 322 kW. fra Forbrugere udenfor Byen. [1]) Heraf 9 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	46
536	—	1238,5	327	2,3	125	99	—	—		47
813	—	1497	—	—	—	—	—	—	[1]) Heraf 27 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning. [2]) Lys, Kraft og Varme paa samme Maaler. [3]) Heraf stammer 1268 kW. fra Sammenslutningen og Brende Mølle.	48
5237	—	5919	—	—	—	—	—	—		
6150	—	7416	—	—	—	—	—	—		
982	5	1831	400	2,4	181	214	1	398		49
9167	18	10936	—	—	—	—	—	—		
10149	23	12767	—	—	—	—	—	—		
776	—	1659	394	3,2	189	169	—	361		50
861	—	1511	350	0,9	140	187	—	327		51
424,9	—	1181,6	340	3,95	164	95	—	262	Tilslutningen omfatter Byen og Landsognet.	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tilslutningen er opført særskilt for Rudkøbing og Langelands Elektricitetsselskab.	53
664	—	1213	—	—	—	—	—	—		54
367	53,1	1022	302	3	143	—	13,6	248,8	Af Tilslutningen stammer 41,4 kW. fra Forbrugere udenfor Byen.	55
483,2	—	1002,1	352	2,74	130	124	—	257		56
636	—	1057	371	2,8	129	199	—	330		57
3510	—	4023	—	—	—	—	—	—		
4146	—	5080	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	334	—	—	—	—	—		58
1504	—	2137	—	—	—	—	—	—	Tilslutningen gælder for By og Land.	59
685	—	1095	378	1,72	136	206	—	443	Af Tilslutningen stammer 100 kW. fra Forbrugere udenfor Byen.	60

1 Lampe er regnet til 40 Watt. i Byerne og 30 Watt. paa Landet.
1 Motorhestekraft — - 900 —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Maalere					Belysning og Varme				Kraft og	
		Lys alene	Lys og Varme *)	Kraft **)	Varme alene	Ialt	Gade-belysning	Lys alene	Lys og Varme *)	Ialt	Kraft alene incl. Sporvej	Kraft og Varme ***)
		Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.
61	**Løgstør**	845	—	96	—	941	3,5	369	—	372,5	314	—
62	**Stege**	[1]) 928	—	115	—	1043	5,4	482,4	—	487,8	462,1	—
63	**Marstal**	1305	—	164	—	1469	3	554	—	557	841	—
64	**Sakskøbing**	754	—	98	—	852	10	328	—	338	524	—
65	**Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	**Nordvestsjællands Elektricitetsværk**	10698	—	4063	—	14761	—	5694,6	—	5694,6	26393,7	—
67	**Gudenaacentralen**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	**Odder**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	**Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	**Thy Højspændingsværk**	1765	735	828	111	3439	—	1108,4	—	1108,4	4973,9	—
71	**Brende Mølle Elektricitetsværk**	795	—	490	13	1298	—	444	—	444	2425	—
72	**Elektricitetsselskabet E. G. O.**	5164	—	2232	—	7396	—	1944	—	1944	13412	—
73	**Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsanlæg**	4256	—	1987	5	6248	—	1736	—	1736	10415	—
74	**Kolding Oplands Højspændingsforsyning**	4008	—	1557	2	5567	—	2160	—	2160	9957	—
75	**„Sønderjyllands Vestkyst" Elektricitetsforsyning**	3172		1187	—	4359	—	1211		1211	8121	—
76	**Sydvettjyllands Andels-Elektricitetsforsyning**	4946	—	2750	—	7696	—	2655	—	2655	14654	—
77	**Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning**	2183		888	—	3071	—	1120		1120	6650	
78	**Tyrstrup Herred og Omegns Elektricitetsforsyning**	1725		810	—	2535	—	732	—	732	627	—
79	**Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg**	2321	—	1223	—	3544	—	1050	—	1050	7200	—
80	**Bjerge-Hatting Herreders Højspændingsanlæg**	3118	—	1028	42	4188	—	1192	—	1192	5904	—
81	**Langelands Elektricitetsselskab**	1663	—	718	—	2381	—	734	—	734	5386	—

*) Paa fælles Maaler (Boligtarif m. v.).
**) Incl. Kraft og Varme paa fælles Maaler.
***) Paa fælles Maaler.

Varme		Samlet Tilslutning	Tilslutning pr. 1000 Indbyggere for Byen alene						Bemærkninger	Løbe-Nr.
Ialt	Varme alene		Antal Maalere	Gadebelysning	Lys incl. Lys og Varme fælles	Kraft incl. Kraft og Varme fælles	Varme paa særlig Maaler	Samlet Tilslutning		
kW.	kW.	kW.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.		
314	—	686,5	355	1,3	139	119	—	259		61
462,1	14,1	964	304	2,1	148	171	—	320	Af Tilslutningen stammer 143,1 kW. fra Forbrugere udenfor Byen. [1]) Heraf 7 Dobbelttarifmaalere til Butiks- og Reklamebelysning.	62
841	—	1398	352	1,3	146	134	—	281	Af Tilslutningen stammer 736 kW. fra Forbrugere udenfor Byen.	63
524	—	850	325	6	85	200	—	291	Tilslutningen gælder for By og Land.	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres en gros til Andelshaverne.	65
26393,7	—	32088	—	—	—	—	—	—		66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres en gros til Andelshaverne.	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—		68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres en gros til Andelshaverne.	69
4973,9	125	6207,3	—	—	—	—	—	—		70
2425	9,1	2878,1	—	—	—	—	—	—		71
13412	—	15356	—	—	—	—	—	—		72
10415	132	12283	—	—	—	—	—	—		73
9957	4	12121	—	—	—	—	—	—		74
8121	—	9332	—	—	—	—	—	—		75
14654	—	17309	—	—	—	—	—	—		76
6650	—	7770	—	—	—	—	—	—		77
627	—	1359	—	—	—	—	—	—		78
7200	—	8250	—	—	—	—	—	—		79
5904	30	7126	—	—	—	—	—	—		80
5386	—	6120	—	—	—	—	—	—		81

1 Lampe er regnet til 40 Watt. i Byerne og 30 Watt. paa Landet.
1 Motorhestekraft — - 900 —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Maalere					Belysning og Varme				Kraft og	
		Lys alene	Lys og Varme *)	Kraft **)	Varme alene	Ialt	Gade-belysning	Lys alene	Lys og Varme *)	Ialt	Kraft alene incl. Sporvej	Kraft og Varme ***)
		Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.
82	**Haderslev Næs Elektricitets-forsyning**	1065		305	—	1370	—	460		460	2486	
83	**Morsø Elektricitetsforsyning**	1175	—	487	—	1662	—	667,9	—	667,9	2717,8	—
84	**Nordthy Strømforsyning**	866		326	7	1199	—	417	—	417	2062	—
85	**Aabyhøj**	1450	—	129	—	1579	14	522	—	536	576	—
86	**Vejen**	1051	—	204	68	1323	7	426	—	433	969	—
87	**Viby**	1749	—	130	2	1881	18	890	—	908	580	—
88	**Ringe**	818	—	296	28	1142	3	522	—	525	1307	—
89	**Skern**	862	—	125	—	987	—	548	—	548	500	—
90	**Vinderup** (Sahl Kommune)	840	—	264	4	1108	2,7	426	—	428,7	1377	—
91	**Hadsund**	767	—	77	61	905	7,5	378	—	385,5	380	—
92	**Vejrum**	412	—	322	—	735	—	220	—	220	1310	—
93	**Nr. Nissum**	420	—	243	—	663	—	235	—	235	1300	—
94	**Hammel**	501	30	69	15	615	3,3	209,4	30	242,7	309,6	—
95	**Bramminge**	634	—	81	—	715	4	277	—	281	298	—
96	**Ikast**	424	—	68	8	500	3	256	—	259	306	—
97	**Gedser**	432	—	79	—	511	—	295	—	295	400	—

*) Paa fælles Maaler (Boligtarif m. v.).
**) Incl. Kraft og Varme paa fælles Maaler.
***) Paa fælles Maaler.

Varme		Samlet Tilslutning	Tilslutning pr. 1000 Indbyggere for Byen alene						Bemærkninger	Løbe-Nr.
Ialt	Varme alene		Antal Maalere	Gadebelysning	Lys incl. Lys og Varme fælles	Kraft incl. Kraft og Varme fælles	Varme paa særlig Maaler	Samlet Tilslutning		
kW.	kW.	kW.	Stk.	kW.	kW.	kW.	kW.	kW.		
2486	—	2946	—	—	—	—	—	—		82
2717,8	—	3385,7	—	—	—	—	—	—		83
2062	35	2514	—	—	—	—	—	—		84
576	—	1112	584	2,5	95	104	—	201,5	Af Maalerne findes 197 udenfor Byen.	85
969	101	1503	338	2,3	117	183	32	334,3	Af Tilslutningen findes 481 kW. udenfor Byen.	86
580	2	1490	304	2,9	127	94	2	225,9		87
1307	28	1862	285	—	130	327	7,5	465	Tilslutningen gælder for By og Land.	88
500	—	1048	—	—	—	—	—	—		89
1377	—	1805	316	0,77	122	393	—	516	Tilslutningen gælder for By og Land.	90
380	75	840	335	2,8	140	140	28	311		91
1310	—	1530	—	—	—	—	—	—		92
1300	—	1535	—	—	—	—	—	—		93
309,6	30	551,7	302	1,7	92	125	15,5	234,2	Af Tilslutningen stammer 94,95 kW. fra Forbrugere udenfor Byen.	94
298	—	579	—	—	—	—	—	—		95
306	16	581	310	0,9	116	119	1	236,9		96
400	—	695	—	—	—	—	—	—	Af Maalere findes 168 Stk. udenfor Byen.	97

1 Lampe er regnet til 40 Watt. i Byerne og 30 Watt. paa Landet.
1 Motorhestekraft — - 900 —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Brændsel: Art	Brændsel: Forbrug ialt		Brændsel: Forbrug pr. prod. kWh. (Netto)		Brændsel: Udgift pr. kg	Udgift pr. m³	Udgift pr. prod. kWh. (Netto)	Udgift pr. kWh. afg. ab Værk	Smøreolieforbrug pr. prod. kWh.	Antal Maskintimer i Aaret	Produktion (Netto): Jævnstrøm	Produktion (Netto): Vekselstrøm	Produktion (Netto): Ialt	Energi købt fra andet Værk	Produktion og købt Energi tilsammen
			tons	m³	kg	m³	Øre	Øre	Øre	Øre	gr	Timer	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
1	**Aarhus**	[1]) Kul & Koks	15815	—	0,82	—	1,687	—	1,39	1,56	0,25	8760	94	19180	19274	[3]) 2463	21737
		Olie	28,5	—	0,302	—	6,95	—	2,08								
2	**Odense**	[1]) Kul & Koks	21105	—	0,90	—	1,929	—	1,74	1,81	0,16	8760	1610	21947	23557	259	23816
		Olie	38,5	—	0,332	—	7,73	—	2,56								
3	**Aalborg**	[1]) Kul & Koks	9877	—	0,93	—	1,836	—	1,72	1,78	0,12	8760	4890 Brutto	6284 Brutto	11174 Brutto	—	10603 Netto
		Olie	7	—	0,336	—	8,25	—	2,78								
4	**Randers**	[1]) Kul o. lign.	9709	—	0,96	—	2,23	—	2,03	2,29	0,38	7911	3578 Brutto	7877 Brutto	11455 Brutto	1099	12554
		Olie	404	—	0,314	—	7,14	—	2,24								
5	**Horsens**	[1]) Kul	2915	—	1,03	—	2,06	—	2,12	2,44	1,39	7432	2224	1589	3813	363	4386
		Olie	389	—	0,36	—	7,82	—	2,81								
6	**Sydvestjyl. forenede Elektricitetsv.** Centralen i Esbjerg.	Olie	2314	—	0,27	—	7,0	—	1,93	2,1	1,2	8760	4847	4843	9690	—	9690
	Vandkraftcentralen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4446	—	—	—	—	—
	Tilsammen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	**Esbjerg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	**Vejle**	Olie	1324	—	0,32	—	7,11	—	2,15	2,24	1,83	8760	3023	1110	4133	—	4133
9	**Fredericia**	Olie	1620	—	0,297	—	6,0	—	2,07	2,13	3,8	8760	1846	3604	5450	—	5450
10	**Sydøstjyske Elektricitetsværker** Dampkraftcentralen.	[1]) Kul	3579	—	1,02	–	2,326	—	2,373	—	0,198	7084	51 Brutto	3712 Brutto	3763 Brutto	—	3534 Netto
		Olie	9,3	—	0,363	–	9,075	—	3,294	—	—	—					
	Vandkraftcentralen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,118	5328	—	1557	1557	—	1557
	Tilsammen.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8760	51	5269	5320	—	5091
11	**Kolding**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1516	—
12	**Viborg**	Olie	366,2	—	0,304	—	7,757	—	2,35	—	1,197	7769	1204 Brutto	—	1204	268	1472
13	**Helsingør**	Olie	64	—	0,33	—	7,0	—	2,31	2,4	6,7	1800	194	—	194	[*]) 2023	2217
14	**Haderslev**	Olie	201,7	—	0,326	—	7,3	—	[*])	2,61	0,9	5911	903	69	972	612	1584

Døgn-produktion		Afgivet Energi til Nettet incl. købt Energi				Centralens Virkningsgrad	Højeste Spænding paa Samleskinner	Største Belastning						Værkets Udnyttelsesgrad	Benyttelsestid pr. kW. max.	Bemærkninger	Løbe-Nr.
Største	Mindste	Jævnstrøm	Vekselstrøm	Ialt	Afgivet af Batteriet			Ialt	Jævnstrøm	Vekselstrøm	Dato	Kl.	I % af Tilslutning.				
kWh	kWh.	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Volt	kW.	kW.	kW.			%	%	Timer		
119300	—	13842	5882	19724	0,92	89,5	498	9600	600 [3]	9000	15/12	16^{25}	42,71	17,5	2237	[1] Brændværdi 6330 Cal. [2] Fra Gudenaacentralen. [3] Største Jævnstrømsbelastning 7100 kW.	1
110610	22200	8899	13939	22838	1,44	90,7	510	7912	2352 [2]	5560 [3]	12/1	15^{30}	12,6	31.5	3028	[1] Brændværdi 6329 Cal. [2] Største Jævnstrømsbelastning 4131 kW. [3] Største Vekselstrømsbelastning 5750 kW.	2
55131	10600	5269	4962	10231	1,04	91,6	500	4895	3040	1855 [2]	19/12	16^{30}	—	10,98	2283	[1] Brændværdi 7284 Cal. [2] Største Vekselstrømsbelastning 2000 kW.	3
58750	11740	3701	7569	11270	0,35	89,8	506	5193	943 [2]	4250 [3]	30/10	10^{30}	12,1	25,6	2421	[1] Brændværdi 6889 Cal. [2] Største Jævnstrømsbelastning 2158 kW. [3] Største Vekselstrømsbelastning 4250 kW.	4
23090	3105	2195	1875	4070	3,47	92,7	508	2410	1440 [2]	970 [3]			20	10,56	1670	[1] Brændværdi 6250 Cal. [2] Største Jævnstrømsbelastning 1480 kW. [3] Største Vekselstrømsbelastning 1500 kW.	5
33670	8830	4255	4706	8962	1,4	90,6	480	3060	1988 [1]	1072 [2]	20/12	16^{55}	10,9	41,2	3226	[1] Største Jævnstrømsbelastning 1988 kW. [2] Største Vekselstrømsbelastning 1600 kW.	6
8260	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Byen køber Strømmen fra ovenstaaende Elektricitetsværk.	7
19506	2008	2850	1109	3959	1,89	91,2	506	1894	1564 [1]	330 [2]	18/12	16^{40}	21,4	24,1	2286	[1] Største Jævnstrømsbelastning 1564 kW. [2] Største Vekselstrømsbelastning 350 kW.	8
22786	5781	1666	3558	5224	2,14	95,8	250	1847	899 [1]	948 [2]	15/12	16^{30}	15,5	17.2	2951	[1] Største Jævnstrømsbelastning 899 kW. [2] Største Vekselstrømsbelastning 1200 kW.	9
20730	—	884	2348	3232	0,93	85,9	250	1864	174	1690	15/12	16^{20}	—	16,5	2019	[1] Brændværdi 6884 Cal.	
15640	—	—	1549	1549	—	99,4	—	920	—	—	16/4	10^{30}	—	19,55	1692		10
25095	4410	884	3897	4781	—	89,86	—	2264	174	2090	15/12	16^{20}	12,6	17,3	2350		
—	—	884	632	1516	—	—	250	1225	625	600	15/12	16^{30}	29,6	—	—	Byen køber sit Strømforbrug fra ovenstaaende Elektricitetsværk.	11
7636	1400	*)	*)	*)	—	—	480	708	—	—	23/12	16^{30}	16	20,6	2079	*) Ingen Bymaaler.	12
9807	2293	1980	—	1980	2,6	93	495	871	—	—	19/12	17^{00}	19,5	12,35	2270	*) Fra N.E.S.A. (omformet til Jævnstrøm).	13
9650	1696	891	595	1486	4,8	92,6	244	840	640	200	16/12	17^{00}	18,0	10,42	1886	*) Med Dieselmotor 2,42 Øre. — Vandkraft 2,21 -	14

Værkets Udnyttelsesgrad er beregnet i Forhold til Produktionen.
Benyttelsestiden pr. kW. max. er beregnet ved at dividere Produktionen med den største Maskinbelastning.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Brændsel: Art	Brændsel: Forbrug ialt		Brændsel: Forbrug pr. prod. kWh. (Netto)		Brændsel: Udgift pr. kg	Udgift pr. m³	Udgift pr. prod. kWh. (Netto)	Udgift pr. kWh. afg. ab Værk	Smøreolieforbrug pr. prod. kWh.	Antal Maskintimer i Aaret	Produktion (Netto): Jævnstrøm	Produktion (Netto): Vekselstrøm	Produktion (Netto): Ialt	Energi købt fra andet Værk	Produktion og købt Energi tilsammen
			tons	m³	kg	m³	Øre	Øre	Øre	Øre	gr	Timer	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
15	**Nakskov**	[1]) Kul & Koks Olie	5440 157	— —	0,992 0,314	— —	2,21 9,0	— —	2,26 2,50	2,33	0,95	8760	2111	3714	5825	—	5825
16	**Svendborg**	Olie	1123,5	—	0,344	—	7,5	—	2,597	2,7	5,4	8760	2289	975	3264	—	3270
17	**Slagelse**	[1]) Kul & Koks Olie	1819 503	— —	1,96 0,35	— —	2,19 7,62	— —	4,28 2,67	3,57	6,71	8760	1591	771	2362	—	2362
18	**Nykøbing F.**	Olie	790	—	0,303	—	7,41	—	2,25	2,75	—	7230	1365	1085	2450	143	2593
19	**Holbæk**	Olie	472,6	—	0,297	—	—	—	2,16	2,2	1,32	7221	1592	—	1592	—	1592
20	**Silkeborg**	Olie	438	—	0,338	—	6,05	—	2,58	2,84	4,85	5744	1172	125	1297	*) 312	1629
21	**Næstved**	Olie	448	—	0,31	—	7,6	—	2,61	2,69	2,5	7818	1445	—	1445	—	1445
22	**Hjørring**	Olie	646	—	0,29	—	7,59	—	2,21	2,34	1,33	4420	—	2228	2228	*) 38	2266
23	**Herning**	Kul Olie	0,3 488	— —	— 0,323	— —	— 7,7	— —	— 2,49	2,7	2,26	6749	1351	157	1508	—	1508
24	**Sønderborg**	Olie	511	—	0,336	—	7,5	—	2,52	2,68	2,0	5980	1501	—	1501	*) 709	2210
25	**Rønne**	Olie	666	—	0,342	—	8,5	—	2,89	3,02	3,0	8754	890	1058	1948	—	1948
26	**Holstebro**	Olie Gas	577 —	— 34951	0,387 —	— 1,17	7,57 —	— 4,0	2,93 4,68	— —	2,1	8760	1061	440	1501	—	1501
27	**Korsør**	Olie	259,2	—	0,331	—	—	—	—	—	2,92	6284	762	—	762	—	762
28	**Nyborg**	Olie Gas	256 —	— 234805	0,317 —	— 0,821	7,33 —	— 10	2,32 8,21	3,61	3,5	8697	1071	—	1071	148	1219
29	**Skive**	Olie	453	—	0,31	—	6,9	—	—	2,21	4,1	6193	841	639	1480	*) 218	1698
30	**Aabenraa**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	**Morsø Elektricitetsværk**	Olie	477	—	0,34	—	8,0	—	2,6	2,8	4,04	7159	862	542	1404	*) 86	1490
32	**Nykøbing M.**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	682	682
33	**Thisted Elektricitetsværk**	[1]) Kul & Koks Olie	2302 6,7	— —	1,33 0,35	— —	2,67 7,5	— —	3,3 2,9	3,8	0,19	5975	713	866	1579	—	1579

Døgn-produktion		Afgivet Energi til Nettet incl. købt Energi				Centralens Virkningsgrad	Højeste Spænding paa Samleskinner	Største Belastning						Værkets Udnyttelsesgrad	Benyttelsestid pr. kW. max.	Bemærkninger	Løbe-Nr.
Største	Mindste	Jævnstrøm	Vekselstrøm	Ialt	Afgivet af Batteriet			Ialt	Jævnstrøm	Vekselstrøm	Dato	Kl.	I % af Tilslutning.				
kWh.	kWh.	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Volt	kW.	kW.	kW.			%	%	Timer		
25880	5340	2069	3714	5783	0,51	94,9	500	2120	—[2]	—[3]	15/12	16^{30}	20	22,3	2874	[1] Brændværdi 6780 Cal. [2] Største Jævnstrømsbelastning 940 kW. [3] Største Vekselstrømsbelastning 1250 kW.	15
16809	2749	2121	982	3103	0,91	90,4	486	1621	1271[1]	350[2]	16/12	16^{45}	12,1	19,1	2117	[1] Største Jævnstrømsbelastning 1271 kW. [2] Største Vekselstrømsbelastning 700 kW.	16
12147	2161	1418	771	2189	0,81	92,7	257	1170	810[1]	360[2]	20/12	16^{30}	13,1	13,3	2020	[1] Største Jævnstrømsbelastning 908 kW. [2] Største Vekselstrømsbelastning 608 kW.	17
11650	1600	1365	1001	2366	1,4	86.0	256	1310	890	420	16/12	16^{45}	28	14,4	2096		18
8140	1030	1542	—	1542	4,3	95	500	950	—	—	19/12	16^{30}	22,4	12,8	1740		19
7945	860	1206	328	1534	1,62	95	245	936	676	260	15/12	17^{00}	20,1	10,3	1951	* Fra Gudenaacentralen.	20
7127	1059	1445	—	1445	5,04	96,5	276	745	—	—	23/12	16^{30}	24	17,5	1939		21
11640	—	—	2136	2136	—	94	260	1090	—	—	17/12	17^{00}	14	23,4	2090	*) Fra Nørresundby Elektricitetsværk og Livø Mølle Elektricitetsværk.	22
7560	1250	1210	197	1407	7,2	91,6	490	766	676	90	15/12	16^{50}	13,6	14,5	2005		23
11031	1300	1695	362	2057	—	90	465	1070	—	—	11/12	17^{00}	29	15,4	1584	*) Fra Sønderjyllands Højspændingsværk.	24
8509	1673	797	1073	1870	—	91,7	490	830	380[1]	450[2]	15/12	15^{50}	13,2	15,8	2506	[1] Største Jævnstrømsbelastning 520 kW. [2] Største Vekselstrømsbelastning 500 kW.	25
8210	1166	1006	440	1446	2,6	93,5	264	857	634[1]	223[2]	11/12	17^{00}	22,6	10,6	1908	[1] Største Jævnstrømsbelastning 634 kW. [2] Største Vekselstrømsbelastning 350 kW.	26
4476	—	832	—	832	—	91,5	240	480	—	—	19/12	—	—	—	1732		27
6212	1183	1033	139	1172	2,5	96,1	490	520	—	—	19/12	17^{00}	19,0	17,9	2100		28
5010	510	887	721	1608	11,84	95,1	472	—	552	400	15/12	16^{45}	17,4	18,6	—	*) Fra Gudenaacentralen.	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30
8384	608	796	569	1365	—	95,6	485	835	435	400	9/12	17^{00}	—	16,4	1681	*) Til Thisted er leveret 375930 kWh. Fra Thisted er modtaget 462045 kWh.	31
—	—	682	—	682	—	—	—	—	435	—	20/12	17^{30}	24,7	—	—	Byen køber sit Strømforbrug fra ovenstaaende Elektricitetsværk.	32
10770	2320	713	866	1579	—	—	485	810	430[2]	380[3]	20 12	17^{00}	—	21	2952	[1] Brændværdi 7000 Cal. [2] Største Jævnstrømsbelastning 600 kW. [3] Største Vekselstrømsbelastnind 450 kW.	33

Værkets Udnyttelsesgrad er beregnet i Forhold til Produktionen.
Benyttelsestiden pr. kW max. er beregnet ved at dividere Produktionen med den største Maskinbelastning.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Brændsel									Smøreolieforbrug pr. prod. kWh.	Antal Maskintimer i Aaret	Produktion (Netto)			Energi købt fra andet Værk	Produktion og købt Energi tilsammen
		Art	Forbrug ialt		Forbrug pr. prod. kWh. (Netto)		Udgift						Jævnstrøm	Vekselstrøm	Ialt		
							pr. kg	pr. m³	pr. prod. kWh. (Netto)	pr. kWh. afg. ab Værk							
			tons	m³	kg	m³	Øre	Øre	Øre	Øre	gr	Timer	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
34	**Thisted**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	**Middelfart**	Olie	239	—	0,3	—	8,1	—	2,52	3,3	2,29	5950	389	400	789	*) 224	1013
36	**Kalundborg**	Olie	325	—	0,31	—	7,6	—	2,4	2,17	1,2	7146	1176	—	1176	[1]) 141	1317
37	**Nørresundby**	Olie	15	—	0,386	—	8,37	—	—	2.39	—	400	37,3	—	37,3	*) 3347	3384,4
38	**Hillerød**	Olie	216,5	—	0,29	—	6,14	—	2,16	2,3	4,04	5620	742	—	742	*) 455	1197
39	**Varde**	Olie	339	—	0,29	—	8,05	—	2,34	2,59	2,95	8047	1169	—	1169	—	1169
40	**Hobro**	Olie	203	—	0,334	—	8,05	—	2,58	2,70	4.65	—	630	—	630	—	630
41	**Ringsted**	Olie	222	—	0,336	—	8,12	—	2,73	2,97	1,14	5705	661	—	661	—	661
42	**Køge**	Olie	250	—	0,323	—	—	—	—	—	—	6102	776	—	776	—	776
43	**Ribe**	Olie	83	—	0,312	—	7,8	—	2,43	2,1	7,7	4907	348	—	348	—	348
44	**Brønderslev**	Olie	436	—	0,364	—	7,98	—	2,89	3,16	2,45	8760	580	619	1199	—	1199
45	**Vordingborg**	Olie	283	—	0,306	—	7,95	—	2,4	2,7	2,4	6798	934 Brutto	—	934 Brutto	—	934
46	**Struer**	Olie	193	—	0,336	—	7,56	—	2,58	2,54	2,04	5891	575	—	575	—	575
47	**Tønder**	Olie	208	—	0,366	—	—	—	2,89	3,18	12,6	6115	569	—	569	—	569
48	**Assens**	Olie	240	—	0,309	—	8,0	—	2,47	2,47	—	5295	—	776	776	*) 961	1737
49	**Faaborg**	Olie	661	—	0,331	—	7,13	—	2,36	2,43	1,99	8760	595	1402	1997	—	1997
50	**Maribo**	Olie	303	—	0,33	—	8,01	—	—	1,8	4,1	8455	712 Brutto	214 Brutto	926	570	1497
51	**Lemvig**	Olie	178	—	0,308	—	—	—	2,46	2,7	4,2	7009	545	—	545	—	545
52	**Sorø**	Olie Gas	164,5 —	— 108917	0,315 —	— 0,92	8,06 —	— 6,0	2,43 5,55	3,22	3,2	6818	661	—	661	—	661
53	**Langelands Elektricitetsværk**	Olie	426	—	0,374	—	7,9	—	3,0	3,0	1,8	8760	413	722	1135	—	1135
54	**Rudkøbing**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	**Skagen**	Olie	72,5	—	0,382	—	8,5	—	3,25	3,5	2,3	4256	189,7	—	189,7	—	189,7
56	**Ringkøbing**	Olie	129,5	—	0,35	—	8,1	—	2,86	2,99	6,2	5256	360	—	360	—	360

Døgn-produktion Største	Døgn-produktion Mindste	Afgivet Energi til Nettet incl. købt Energi Jævnstrøm	Afgivet Energi til Nettet incl. købt Energi Vekselstrøm	Afgivet Energi til Nettet incl. købt Energi Ialt	Afgivet Energi til Nettet incl. købt Energi Afgivet af Batteriet	Centralens Virkningsgrad	Højeste Spænding paa Samleskinner	Største Belastning Ialt	Største Belastning Jævnstrøm	Største Belastning Vekselstrøm	Største Belastning Dato	Største Belastning Kl.	Største Belastning I % af Tilslutning.	Værkets Udnyttelsesgrad	Benyttelsestid pr. kW. max.	Bemærkninger	Løbe-Nr.
kWh.	kWh.	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Volt	kW.	kW.	kW.			%	%	%		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Byen køber sit Strømforbrug fra Thisted Elektricitetsværk.	34
—	—	394	549	943	2,74	93,4	490	376	263	175 [1]	15/12	16[30]	12	17	2500	*) Fra Kabelfabriken. [1]) Største Vekselstrømsbelastning 235 kW.	35
5400	1508	1146	—	1146	3,9	97,4	505	535	535	—	20/12	17[00]	21,2	15,6	2197	[1]) Fra Nordvestsjællands Elektricitetsværk.	36
18050	—	949,5	2322,9	3272,4	—	—	—	1351	462	889	23/12	16[15]	20,5	96,7	2430	*) Fra Dansk Andels-Cementfabrik.	37
6366	1090	1153	—	1153	2,16	96,3	490	585	585	—	19/12	17[30]	19,8	13,5	2045	*) Fra N.E.S.A.	38
5140	772	1055	—	1055	2,73	90,2	484	480	480	—	16/12	17[00]	21,1	29,2	2436		39
3180	550	628	—	628	6,56	97,4	490	323	323	—	15/12	16[30]	14,2	9,82	1997		40
3847	395	603	—	603	11,53	91,2	264	457	457	—	19/12	17[20]	—	14,74	1446		41
4572	461	745	—	745	—	—	460	442	442	—	—	—	20,4	11	—		42
1931	323	328	—	328	7,6	94	248	210	210	—	18/12	17[15]	15,7	11,3	1650		43
6250	1430	476	631	1107	1,64	88	485	580	240 [1]	340	19/12	16[30]	9,3	19,6	2170	[1]) Største Jævnstrømsbelastning 278 kW.	44
5088	942	834	—	834	4,8	89,3	495	495	495	—	22/12	16[15]	23,8	18,7	1640		45
2950	328	575	—	575	10,2	89,7	248	337	337	—	19/12	16[50]	20,1	20,4	1915		46
—	—	517	—	517	—	90	480	280	280	—	—	—	22,6	21	2050		47
—	—	—	1737	1737	—	68,3	—	770	—	770	27/8	8[00]	13	10,6	2256	*) Fra Odense og Brende Mølle.	48
10522	1971	607	1333	1940	0,9	93	252	1220	145 *)	1075	—	—	9,8	22,7	1590	*) Største Jævnstrømsbelastning 348 kW.	49
4190	790	679	757	1438	—	95	255	450	370	*) 80	—	—	27	19	2058	*) Største Vekselstrømsbelastning 170 kW.	50
2738	447	545	—	545	7,0	95	480	288	288	—	27/12	17[00]	19	7,0	2000		51
3287	566	615	—	615	7,1	93,1	475	304	304	—	23/12	17[00]	27,4	21,2	2040		52
6117	1443	402	722	1124	0,3	92	—	604	*) 80	520	25/8	10[00]	—	12	2051	*) Største Jævnstrømsbelastning 275 kW.	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Byen faar sit Strømforbrug leveret fra foranst. Elektricitetsværk.	54
1080	140	176,4	—	176,4	—	83	450	134	134	—	31/12	16[30]	13,2	10	1583		55
2145	232	348	—	348	12,2	91,9	470	219	219	—	16/12	16[55]	21,8	12,7	1732		56

Værkets Udnyttelsesgrad er beregnet i Forhold til Produktionen.
Benyttelsestiden pr. kW. max. er beregnet ved at dividere Produktionen med den største Maskinbelastning.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Brændsel: Art	Brændsel: Forbrug ialt		Brændsel: Forbrug pr. prod. kWh. (Netto)		Brændsel: Udgift pr. kg	Udgift pr. m³	Udgift pr. prod. kWh. (Netto)	Udgift pr. kWh. afg. ab Værk	Smøreolieforbrug pr. prod. kWh.	Antal Maskintimer i Aaret	Produktion (Netto): Jævnstrøm	Produktion (Netto): Vekselstrøm	Produktion (Netto): Ialt	Energi købt fra andet Værk	Produktion og købt Energi tilsammen
			tons	m³	kg	m³	Øre	Øre	Øre	Øre	gr	Timer	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
57	**Kerteminde**	Olie	160	—	0,32	—	7,7	—	2,46	2,44	4,6	6499	502	4	506	[1]) 629	1144
58	**Frederikssund**	Olie Gas	17,5 —	20481 —	— —	— —	— —	— 25	— —	— —	—	1948	62,7	—	62,7	*) 358,8	421,5
59	**Rødby**	Olie	97	—	0,381	—	8,0	—	3,0	3,0	10,0	2994	—	255	255	*) 322	577
60	**Bogense**	Olie	90	—	0,32	—	7,5	—	2,7	2,72	3,5	6433	—	—	248	*) 25	273
61	**Løgstør**	Olie	98,9	—	0,364	—	8,7	—	3,2	3,4	—	5458	272	—	272	—	272
62	**Stege**	Olie	99,5	—	0,32	—	8,67	—	2,76	2,92	3,8	6067	313	—	313	—	313
63	**Marstal**	Olie	71,6	—	0,332	—	9,9	—	3,28	3,49	4,6	4292	216	—	216	—	216
64	**Sakskøbing**	Olie	27	—	0,36	—	—	—	2,4	3,4	8,2	1550	75	—	75	*) 181	256
65	**Sønderjyllands Højspændings-værk, Aabenraa**	Kul og Koks	12773 [1])	—	0,951	—	1,5	—	1,427	1,427	—	5889	—	13432	13432	—	13432
66	**Nordvestsjællands Elektricitetsværk**	Kul Olie	591 4,07	— —	— —	— —	1,9 9,5	— —	— —	— —	—	348	—	255	255	*) 12167	12422
67	**Gudenaacentralen**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10068	10068	—	10068
68	**Fælleskraft-stationen i Odder**	[1]) Kul	5436	—	1,3 [2])	—	—	—	2,43	2,43	—	8760	—	—	—	—	—
69	**Horsens og Omegns forenede Vand-kraftanlæg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8760	—	2618	2618	560,7	3178,7
70	**Thy Højspænd-ingsværk**	Olie	517	—	0,33	—	7,5	—	2,6	2,6	4,2	8760	77	1437	1514	*) 16	1530
71	**Brende Mølle Elektricitetsværk**	Kul Olie	213,7 126,4	— —	1,59 0,347	— —	2,57 7,82	— —	4,1 } 2,71 }	3,08	2,47	5792	—	547	547	*) 75	622
72	**Elektricitets-selskabet E. G. O.**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3128
73	**Salling, Fjends og Ginding Herre-ders Højspænd-ingsanlæg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2161
74	**Kolding Oplands Højspændings-forsyning**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1856
75	**„Sønderjyllands Vestkyst“**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Døgn-produktion		Afgivet Energi til Nettet incl. købt Energi				Centralens Virkningsgrad	Højeste Spænding paa Samleskinner	Største Belastning						Værkets Udnyttelsesgrad	Benyttelsestid pr. kW. max.	Bemærkninger	Løbe-Nr.
Største	Mindste	Jævnstrøm	Vekselstrøm	Ialt	Afgivet af Batteriet			Ialt	Jævnstrøm	Vekselstrøm	Dato	Kl.	I % af Tilslutning.				
kWh.	kWh.	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Volt	kW.	kW.	kW.			%	%	Timer		
2505	384	482	[2]) 4	486	—	95	475	270	270	—	1/12	16^{35}	25	10,4	1909	[1]) Fra Odense og leveret til Oplandet. [2]) Excl. Forbruget fra Odense.	57
2379	245	400,7	—	400,7	7,05	85,4	475	228	228	—	8/12	16^{18}	—	17,2	1847	*) Fra N.E.S.A.	58
2450	577	—	577	577	—	98	240	255	—	255	15/12	17^{05}	12	9,9	2265	*) Fra Nakskov.	59
1420	510	—	—	265	—	94	480	180	—	—	12/12	16^{00}	—	—	1425	*) Fra Odense.	60
1373	184	249	—	249	10,9	89,3	470	139	139	—	22/12	17^{30}	20,3	11	2003		61
1436	347	296	—	296	8,45	93,3	480	191	191	—	16/12	16^{45}	20	11,3	1638		62
1210	120	203	—	203	16,0	90,3	460	140	140	—	23/12	17^{30}	10	12,3	1450		63
1120	50	220	—	220	—	—	250	160	160	—	23/12	16^{00}	18,8	5	1593	*) Fra Nakskov.	64
74950	—	—	13432	13432	—	15,46 [2])	—	5240	—	5240	12/1	14^{20}	—	27,9	2570	[1]) Brændværdi 5850 Cal. [2]) Thermisk.	65
55329	—	—	11809	11809	—	—	—	4569	—	4569	30/10	11^{00}	14,2	—	2720	*) Fra Nordsjællands Elektr. & Sporvejs A/S.	66
56900	10000	—	—	—	—	—	—	3600	—	3600	—	—	—	35	2800		67
—	—	542	3625	4167	—	90,1	240	2079	280	—	31/12	11^{00}	—	26,2	2004	[1]) Brændværdi 6000 Cal. [2]) Pr. afg. kWh.	68
—	—	—	—	—	—	—	—	1842	—	1842	30/10	11^{00}	—	—	—		69
8248	1773	77	1437	1514	—	92,0	—	1191	61	1130	23/1	10^{55}	19,2	17	1382	*) Fra Thisted Elektricitetsværk.	70
3094	435	—	622	[2]) 622	—	98,9	—	400	—	400	12/1	11^{00}	13,9	15,8	1221	[1]) Fra Assens Elektricitetsværk. [2]) Heraf 132000 kWh. til Assens.	71
1560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2005	Strømmen leveres fra Gudenaa-centralen.	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres fra Gudenaa-centralen.	73
—	—	—	—	—	—	—	—	1200	—	—	25/2	10^{40}	—	—	1550	Strømmen leveres fra Sydøstjyske Elektricitetsværker.	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen købes fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.	75

Værkets Udnyttelsesgrad er beregnet i Forhold til Produktionen.
Benyttelsestiden pr. kW. max. er beregnet ved at dividere Produktionen med den største Maskinbelastning.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Brændsel: Art	Brændsel: Forbrug ialt		Brændsel: Forbrug pr. prod. kWh. (Netto)		Brændsel: Udgift pr. kg	Udgift pr. m³	Udgift pr. prod. kWh. (Netto)	Udgift pr. kWh. afg. ab Værk	Smøreolieforbrug pr. prod. kWh.	Antal Maskintimer i Aaret	Produktion (Netto): Jævnstrøm	Vekselstrøm	Ialt	Energi købt fra andet Værk	Produktion og købt Energi tilsammen
			tons	m³	kg	m³	Øre	Øre	Øre	Øre	gr	Timer	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
76	**Sydvestjyllands Andels-Elektricitetsforsyning** ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2084
77	**Midtsønderjyll. Elektricitetsforsyning**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	**Tyrstrup Herred og Omegn**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	**Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	**Bjerge Hatting Herreders Elektricitetsforsyning**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	**Langelands Elektricitetsselskab** .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	722
82	**„Haderslev Næs“** .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	**Morsø Elektricitetsforsyning** ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472
84	**Nordthy Strømforsyning**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	494
85	**Aabyhøj**	Olie	149,5	—	0,307	—	—	—	2,06	2,08	2,27	5700	479	—	479	—	479
86	**Vejen**	Olie	158	—	0,36	—	7,1	—	2,54	3,1	3,3	5790	435	—	435	—	435
87	**Viby** (Jylland)	Olie	131	—	0,3	—	8,5	—	2,82	3,0	3,2	5647	395	—	395	*) 2,6	398
88	**Ringe**	Olie	111,5	—	0,32	—	7,44	—	2,37	2,57	4,71	5788	349 Brutto	—	349 Brutto	*) 28	377
89	**Skern**	Kul Olie	19 107	— —	— 0,335	— –	4,8 6,7	— —	— 2,27	— —	—	4800	338	—	338	—	338
90	**Vinderup** (Sahl) ..	Olie	91,7	—	0,3	—	8,05	—	2,42	2,6	4,0	5045	305	—	305	—	305
91	**Hadsund**	Olie	22	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	61	—	61	*) 226	287
92	**Veirum**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	**Nr. Nissum**	Olie	84	—	0,3	—	7,4	—	2,5	2,8	—	4820	285	—	285	—	285
94	**Hammel**	Olie	98	—	0,51	—	7,0	—	3,6	4,7	9,6	5540	147	—	147	63	210
95	**Bramminge**	Olie	76	–	0,335	—	8,25	—	2,76	3,2	—	4680	227	—	227	*) 10	237
96	**Ikast**	Olie	67	—	0,342	—	7,6	—	2,6	2,75	3,6	5043	196	—	196	—	196
97	**Gedser**	Olie	74,5	—	0,4	—	8,0	—	3,22	3,51	9,0	6080	182	—	182	—	182

Døgn-produktion		Afgivet Energi til Nettet incl. købt Energi				Centralens Virkningsgrad	Højeste Spænding paa Samleskinner	Største Belastning						Værkets Udnyttelsesgrad	Benyttelsestid pr. kW. max.	Bemærkninger	Løbe-Nr.
Største	Mindste	Jævnstrøm	Vekselstrøm	Ialt	Afgivet af Batteriet			Ialt	Jævnstrøm	Vekselstrøm	Dato	Kl.	I % af Tilslutning.				
kWh.	kWh.	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Volt	kW.	kW.	kW.			%	%	Timer		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres fra Sydvestjyllands forenede Elektricitetsv.	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen købes fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	Strømmen leveres fra Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg.	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres fra Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg.	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres fra Langelands Elektricitetsværk.	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen købes fra Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa.	82
—	—	—	472	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres fra Morsø Elektricitetsværk.	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Strømmen leveres fra Thisted Elektricitetsværk.	84
2353	476	439	—	439	11,6	90,6	480	190	190	—	21/1	17^{00}	17	16,8	2553		85
2148	315	—	—	406	6,9	88	500	250	250	—	15/12	16^{30}	17	5,9	1852		86
2094	707	372	—	372	—	91,6	480	202	202	—	19/12	16^{45}	13,6	15	2007	*) Fra Aarhus Elektricitetsværk.	87
1920	320	345	—	345	—	94	470	183	183	—	19/12	16^{00}	9,8	9,9	1820	*) Fra Boltinge Mølle (Vandkraft).	88
1730	270	315	—	315	—	—	—	170	170	—	20/12	17^{00}	16,2	10,7	1990		89
1824	183	282	—	282	10,4	90	485	175	175	—	23/12	11^{00}	9,7	9,9	1777		90
600	—	238	—	238	—	—	240	151	151	—	19/12	17^{00}	18,0	—	—	*) Fra Randers Elektricitetsværk.	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ingen Maalere paa Centralen.	92
1730	350	254	—	254	—	89	520	240	240	—	22/12	14^{00}	—	75	—		93
1500	550	210	—	210	—	95	245	125	125	—	14/9	10^{45}	22,6	—	1328		94
1101	130	205	—	205	—	—	240	—	—	—	—	—	—	—	—	*) Fra Bramminge Hovedgaard.	95
935	110	185	—	185	—	94	248	117	117	—	18/12	17^{10}	20	67,5	1684		96
2000	900	165	—	165	10	82	500	170	170	—	20/9	7^{00}	—	64	1190		97

Værkets Udnyttelsesgrad er beregnet i Forhold til Produktionen.
Benyttelsestiden pr. kW. max. er beregnet ved at dividere Produktionen med den største Maskinbelastning.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Salg til Belysning og Varme					Salg til Kraft og Varme			Varme alene paa særlig Maaler	Samlet
		Gade-belysning	Alm. Belysning		Lys og Varme paa fælles Maaler	Belysning ialt [2]	Kraft incl. Sporvej	Kraft og Varme paa fælles Maaler	Ialt [3]		Jævnstrøm
			Ialt	Heraf til Butiker og Reklame [1]							
		kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
1	**Aarhus**	617	5717	949	—	6334	7162	*) 5195	12357	—	13144
2	**Odense** Byen	271	4164	—	—	4435	10533	—	10533	30	7850
	Landet	—	—	—	—	—	*) 6365	—	6365	—	—
	Tilsammen	271	4164	—	—	4435	16898	—	16898	30	7850
3	**Aalborg**	394	3025	—	—	3419	3826	—	3826	—	—
4	**Randers** Byen	176	1731	97	103	2010	2674	—	2674	135	1351
	Landet	—	889	—	352	1241	3151	—	3151	354	—
	Tilsammen	176	2620	—	455	3251	5825	—	5825	489	1351
5	**Horsens**	185	1333	170	—	1518	1982	—	1982	—	2135
6	**Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	**Esbjerg** Byen	28	1939	—	—	1967	4166	—	4166	—	—
	Landet	—	50	—	—	50	391	—	391	—	—
	Tilsammen	28	1989	—	—	2017	4557	—	4557	—	—
8	**Vejle**	6	1201	79	—	1207	2619	—	2619	—	2726
9	**Fredericia** Byen	3	959	—	—	962	2826	—	2826	6	1497
	Landet	—	150	—	—	150	621	—	621	5	—
	Tilsammen	3	1109	—	—	1112	3447	—	3447	11	1497
10	**Sydøstjyske Elektricitetsværker**	—	—	—	—	—	—	—	—		—
11	**Kolding**	37	773	106	—	810	521	—	521	—	886
12	**Viborg**	28	705	105	—	733	520	—	520	—	—
13	**Helsingør**	170	877	—	—	1047	840	—	840	—	—
14	**Haderslev**	54	695	—	—	749	580	—	580	—	800
15	**Nakskov** Byen	111	865	—	—	976	2139	—	2139	13	—
	Landet	—	110	—	—	110	1925	—	1925	2	—
	Tilsammen	111	975	—	—	1086	4064	—	4064	15	—
16	**Svendborg** Byen	103	850	—	—	953	896	—	896	—	—
	Sørup—St. Jørgens	—	*) 180	—	—	180	—	—	—	—	—
	Oplandet, dir. Forb.	—	102	—	—	102	183	—	183	—	
	— ab Værk	—	—	—	—	—	**) 587	—	587	—	—
	Tilsammen	103	1132	—	—	1235	1666	—	1666	—	—
17	**Slagelse** Byen	73	723	—	—	796	531	—	531	—	1318
	Landet	—	133	—	—	133	388	—	388	—	—
	Tilsammen	73	856	—	—	929	919	—	919	—	1318
18	**Nykøbing F.**	120	772	—	—	893	1186	—	1186	—	—
19	**Holbæk**	65	619	—	—	684	731	—	731	2,7	—

[1]) Paa Dobbelttarif- eller Maksimalmaaler.
[2]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[3]) — Kraft — — —

Salg		Virkningsgrad		Benyttelsestid					Solgt Energi pr. 1000 indb.	Antal kWh. solgt til Oplandet		Bemærkninger	Løbe-Nr.
Vekselstrøm	Ialt	Ledningsnettet	Central og Net tilsammen	Gadebelysning	Alm. Belysning [4]	Kraft [5]	Varme alene	Ialt		pr. Lampe	pr. HK.		
kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	kWh.	kWh.	kWh.		
5547	18691	94,8	78,1	2495	463	466	—	484	168704	—	—	*) Leveret til Oplandet ab Værk.	1
7148	14998	—	—	1973	414	567	—	524	268661	—	—	*) Lys og Kraft ab Værk. I Gadebelysning er indbefattet Havnebelysning.	2
6365	6365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13513	21363	91,2	84,9	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	*) 9529	93,7	85,8	2431	408	500	—	476	163092	—	—	*) Heraf 2341000 kWh. Lys og Kraft ab Værk til Oplandet.	3
3468	4819	—	—	2101	377	499	1143	482	140353	—	—		4
4746	4746	—	—	—	203	127	258	147	65951	8,1	135		
8214	9565	85,6	76,8	—	—	—	—	—	—	—	—		
1253	3388	92,0	83,0	2185	296	316	—	—	—	—	—		5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Forbruget er opført under Esbjerg og Sydvestjyllands Elektricitetsforsyning.	6
—	6133	—	—	2618	458	310	—	393	224000	9,6	107	Der er kun regnet med det oprindelig tilsluttede Opland.	7
—	441	—	—	—	352	120	—	156	98000	—	—		
—	6574	95,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1100	3826	96,6	88,4	1622	340	532	—	451	157156	—	—	220000 kWh. (heraf 149000 kWh. Vekselstrøm) er aftaget af Forbrugere udenfor Byen.	8
2227	3724	—	—	630	350	700	195	556	191642	4,6	140		9
776	776	—	—	—	171	165	105	166	21324	—	—		
3003	4500	86,1	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Forbruget er opført under Kolding og Kolding Opland.	10
445	1331	87,8	—	3098	295	360	—	327	80666	—	—		11
—	1253	—	87,1	2000	310	267	—	298	77393	—	—		12
—	1887	95,4	93,0	2220	350	445	—	420	156200	—	—		13
529	1329	89,4	82,8	2348	259	331	—	300	86283	7	141	64000 kWh. er leveret til Forbrugere udenfor Byen.	14
—	3128	—	—	2224	343	503	390	491	215080	—	—		15
—	2037	—	—	—	146	150	500	149	93027	4,4	135		
—	5165	90,0	84,8	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1849	—	—	2641	384	269	—	331	121600	—	—	*) Lys og Kraft. **) Lys og Kraft ab Værk. Heraf dog 80,000 kWh. til Kontraktkunder i Oplandet.	16
—	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	285	—	—	—	—	—	—	—	41200	6,6	74		
—	587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2901	93,5	88,7	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	1327	—	—	1880	346	329	—	355	92700	—	—		17
521	521	—	—	—	198	86	—	101	40100	5,7	77		
530	1848	84,3	78,2	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2080	88,0	78,0	2420	393	445	—	450	148643	—	—		18
—	1419	92,0	87,0	2505	363	291	—	—	117500	—	—		19

[4]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[5]) — Kraft — — —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Salg til Belysning og Varme					Salg til Kraft og Varme			Varme alene paa særlig Maaler	Samlet
		Gade-belysning	Alm. Belysning		Lys og Varme paa fælles Maaler	Belysning ialt [2]	Kraft incl. Sporvej	Kraft og Varme paa fælles Maaler	ialt [3]		Jævnstrøm
			Ialt	Heraf til Butiker og Reklame [1]							
		kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
20	**Silkeborg** Byen	4	650	—	—	654	515	—	515	—	1157
	Landet	—	65	—	—	65	44	—	44	—	—
	Tilsammen	4	715	—	—	719	559	—	559	—	1157
21	**Næstved**	13	568	—	—	581	758	—	758	2	—
22	**Hjørring**	85	451	—	—	536	290	—	290	8	—
23	**Herning** Byen	55,5	512	—	—	567,5	572	—	572	—	1126
	Landet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tilsammen	55,5	512	—	—	567,5	572	—	572	—	1126
24	**Sønderborg**	38	*) 720	—	—	758	1264	—	1264	14	—
25	**Rønne** Byen	1	376	31	18	395	372	—	372	3	770
	Landet	—	8	—	—	8	876	—	876	—	—
	Tilsammen	1	384	31	18	403	1248	—	1248	3	770
26	**Holstebro**	46	438	10	—	484	473	—	473	0,28	—
27	**Korsør**	—	396	—	—	396	366	—	366	—	—
28	**Nyborg**	74	484	—	—	558	420	—	420	—	—
29	**Skive**	36	466	—	—	502	499	—	499	—	873
30	**Aabenraa**	—	823	—	—	823	436	—	436	—	—
31	**Morsø Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	**Nykøbing M.**	23	331	—	—	354	228	—	228	—	—
33	**Thisted Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	**Thisted**	40	378	—	—	418	159	—	159	6	—
35	**Middelfart** Byen	—	259	—	—	259	97	—	97	—	356
	Landet	—	120	—	—	120	299	—	299	—	—
	Tilsammen	—	379	—	—	379	396	—	396	—	356
36	**Kalundborg**	26	362	—	—	388	674	—	674	—	—
37	**Nørresundby** Byen	51	359	—	—	410	1591	—	1591	—	931
	Landet	—	—	—	—	—	1136	—	[1]) 1136	—	—
	Tilsammen	51	359	—	—	410	2727	—	2727	—	931
38	**Hillerød**	99	551	—	—	650	410	—	410	—	—
39	**Varde**	34	*) 344	—	—	378	626	—	626	—	—
40	**Hobro**	44	235	1	—	279	297	—	297	11	588
41	**Ringsted**	16	330	—	—	346	242	—	242	—	588
42	**Køge**	25	311	—	—	336	366	—	366	3	—

[1]) Paa Dobbelttarif- eller Maksimalmaalere.
[2]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[3]) — Kraft — — —

Salg		Virkningsgrad		Benyttelsestid					Solgt Energi pr. 1000 Indb.	Antal kWh. solgt til Oplandet		Bemærkninger	Løbe-Nr.
Veksel-strøm	Ialt	Led-nings-nettet	Central og Net til-sammen	Gade-belysning	Alm. Belysning [4]	Kraft [5]	Varme alene	Ialt		pr. Lampe	pr. HK.		
kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	kWh.	kWh.	kWh.		
—	1157	—	—	1702	379	296	—	335	96000	—		Under Salg til Kraft er indbefattet det samlede Salg til E. G. O. og S. O. S. Ved Oplandets Benyttelsestid er kun medtaget „Alderslyst".	20
259	259	—	—	—	238	223	—	232	36000	6,4	137		
259	1416	96,3	87,7	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1341	92,3	89,6	1008	340	534	174	—	111753	—	—	Forbruget indbefatter Oplandet.	21
—	*) 1746	81,6	76,2	1890	285	180	—	260	76000	—	—	*) Heraf 911000 kWh. til Oplandet.	22
13	1139	—	—	2481	285	339	—	325	104500	—	—		
179	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23
192	1318	94,1	85,8	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2057	95,0	86,6	1590	547	580	5,6	—	189800	—	—	*) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.	24
—	770	—	—	1650	288	267	145	278	72657	—	—		
884	884	—	—	—	129	64	—	73	—	3,9	58	[1]) Heraf 254000 kWh. til Forsyningsselskaber.	25
[1]) 884	1654	96,6	79,5	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	*) 1333	91,5	79,6	1594	307	192	257	—	96100	—	—	*) Til Oplandet ab Transformator er solgt 372000 kWh.	26
—	762	—	—	—	—	—	—	—	76200	—	—		27
—	978	94,7	89,9	2313	375	321	—	372	101875	—	—		28
129	*) 1002	—	—	1720	308	267	—	—	11010	—	—	*) Til E. G. O. Salling og Skive er desuden leveret 592175 kWh.	29
—	1259	91,6	91,6	—	—	—	—	—	143000	—	—		30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Forbruget er opført under Nykøbing M. og Morsø Elektricitetsforsyning.	31
—	682	85,4	—	1817	385	228	—	—	72804	—	—		32
—	1579	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33
—	583	95,6	—	2000	261	136	113	—	73000	—	—		34
—	356	—	—	167	300	185	—	258	47500	—	—		
419	419	—	—	—	242	244	—	243	—	7,3	220		35
419	775	82,0	76,5	—	—	—	—	—	—	—			
—	1062	92,7	90,3	2549	344	476	—	428	143300	—	—		36
1070	2001	—	—	1480	359	790	—	—	286000	—	—	[1]) Lys og Kraft ab Værk.	
1136	1136	—	—	—	—	—	—	—	24693	—	—		37
2206	3137	95,8	92,7	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1060	92,6	89,1	3439	445	271	—	383	136818	11,9	199	157000 kWh. er solgt til Forbrugere udenfor Byen.	38
—	1005	95,3	86,0	1976	368	474	—	443	154275	—	—	*) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.	39
—	588	93,6	91,2	2546	277	226	118	258	86630	—	—		40
—	588	97,5	89,0	1276	399	298	—	349	95900	—	—		41
—	705	—	—	2242	321	311	215	—	—	—	—		42

[4]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[5]) — Kraft — — —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Salg til Belysning og Varme					Salg til Kraft og Varme			Varme alene paa særlig Maaler	Samlet
		Gade-belysning	Alm. Belysning		Lys og Varme paa fælles Maaler	Belysning ialt [2]	Kraft incl. Sporvej	Kraft og Varme paa fælles Maaler	ialt [3]		Jævnstrøm
			Ialt	Heraf til Butiker og Reklame [1]							
		kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
43	**Ribe**	7	185	—	—	192	91	—	91	—	—
44	**Brønderslev** Byen	15	167	—	—	182	276	—	276	8	466
	Landet	—	212	—	—	212	247	—	247	—	—
	Tilsammen	15	379	—	—	394	523	—	523	8	466
45	**Vordingborg**	38	405	—	—	443	343	—	343	—	—
46	**Struer**	20	292	57	—	312	244	—	244	—	—
47	**Tønder**	30	262	—	—	292	170	—	170	—	—
48	**Assens** Byen	—	202	—	—	202	273	—	273	—	—
	Landet	—	138	—	—	138	*) 573	—	573	—	—
	Tilsammen	—	340	—	—	340	846	—	846	—	—
49	**Faaborg** Byen	31	222	—	—	253	294	—	294	1,4	548
	Landet	—	319	—	—	319	632	—	632	3,1	—
	Tilsammen	31	541	—	—	572	926	—	926	4,5	548
50	**Maribo**	62	281	—	—	343	245	—	245	—	—
51	**Lemvig**	13	232	—	—	245	249	—	249	—	—
52	**Sorø**	30	226	—	—	256	291	—	291	—	—
53	**Langelands Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	**Rudkøbing**	15	210	—	—	225	137	—	137	—	—
55	**Skagen**	14	102	—	—	116	46	—	46	5,4	—
56	**Ringkøbing**	21	181	—	—	202	130	—	130	—	—
57	**Kerteminde** Byen	19	164	—	—	183	252	—	252	—	435
	Landet	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—
	Tilsammen	19	164	—	—	183	256	—	256	—	435
58	**Frederikssund**	21	186	—	—	207	170	—	170	—	—
59	**Rødby**	32	107	—	—	139	312	—	312	—	—
60	**Bogense**	13	123	—	—	136	105	—	105	—	—
61	**Løgstør**	5	127	—	—	132	107	—	107	—	240
62	**Stege**	6,6	146	—	—	152,6	126	—	126	—	—
63	**Marstal**	9	111	—	—	120	57	—	57	—	—
64	**Sakskøbing**	20	93	—	—	113	77	—	77	—	—
65	**Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	**Nordvestsjællands Elektricitetsværk**	—	1932	—	—	1932	7451	—	7451	—	—

[1]) Paa Dobbelttarif- eller Maksimalmaaler.
[2]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[3]) — Kraft — — —

Salg		Virkningsgrad		Benyttelsestid					Solgt Energi pr. 1000 Indb.	Antal kWh. solgt til Oplandet		Bemærkninger	Løbe-Nr.
Vekselstrøm	Ialt	Ledningsnettet	Central og Net tilsammen	Gadebelysning	Alm. Belysning [4]	Kraft [5]	Varme alene	Ialt		pr. Lampe	pr. HK.		
kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	kWh.	kWh.	hWh.		
—	283	89,0	81,0	1750	280	140	—	215	48600	—	—		43
—	466	—	—	1360	248	202	415	227	81500	—	—	Landets Forbrug maalt paa Transformatorstationernes Højspændingsside var 590453 kWh.	44
459	459	—	—		203	77	—	116	17200	7,8	73		
459	925	83,6	73,3	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	786	94,2	84,2	1929	409	364	—	407	87444	—	—	Der er medregnet Forbruget udenfor Byen.	45
—	551	97,2	86,9	1920	397	278	—	290	85400	6,3	204	72413 kWh. er solgt til Forbrugere udenfor Byen.	46
—	462	89,0	80,5	2430	371	318	—	—	84000	—	—		47
—	340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*) Heri indbefattet Sammenslutningernes Forbrug til Lys og Kraft og Salg til Brende Mølle, ialt 232000 kWh.	48
—	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1186	68,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	548	—	—	2840	270	303	290	303	119195	—	—		49
955	955	—	—	—	186	72	173	89	47746	5,5	64		
955	1503	77,5	72,1	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	*) 1432	91,0	96,0	4049	318	316	—	370	134286	—	—	*) Til Oplandet 814000 kWh.	50
—	495	90,0	86,0	3344	360	146	—	—	10800	—	—		51
—	547	89,0	83,0	1680	306	647	—	460	121540	—	—		52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Forbruget er opført under Rudkøbing og Langelands Elektricitetsselskab.	53
—	361	89,9	—	1071	392	206	—	298	88006	—	—		54
—	168	95,0	78,9	1261	180	137	102	180	41842	4,8	30	4400 kWh. er solgt til Forbrugere udenfor Byen.	55
—	332	95,4	87,6	1997	363	279	—	339	85089	—	—		56
—	435	—	—	2184	405	399	—	416	136269	—	—	*) Lys og Kraft maalt som Højspænding. Heraf 629000 kWh. købt af Odense.	57
*) 633	633	—	—	—	—	—	—	—	70437	—	—		
633	1068	90,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	377	93,9	80,4	2414	—	—	—	—	—	—	—	42700 kWh. er solgt til Forbrugere udenfor Byen.	58
—	483	83,7	82,7	2488	225	207	—	—	69000	—	—	By og Land tilsammen.	59
—	241	91,0	85,0	2600	304	167	—	—	83200	—	—		60
—	240	95,5	86,3	3654	344	340	—	348	90378	—	—		61
—	278	94,0	88,0	1205	332	286	—	307	100295	—	70	25000 kWh. er solgt til Forbrugere udenfor Byen.	62
—	177	87,0	78,0	3000	195	83	—	154	43700	6,2	53	75000 kWh. er solgt udenfor Byen.	63
—	190	86,0	74,0	1818	283	148	—	—	47000	—	—	Forbruget udenfor Byen er medregnet.	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65
—	9383	79,4	75,4	—	354	293	—	304	97750	13,2	254		66

[4]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[5]) — Kraft — — —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Salg til Belysning og Varme					Salg til Kraft og Varme			Varme alene paa særlig Maaler	Samlet
		Gade-belysning	Alm. Belysning		Lys og Varme paa fælles Maaler	Belysning ialt [2]	Kraft incl. Sporvej	Kraft og Varme paa fælles Maaler	Ialt [3]		Jævnstrøm
			Ialt	Heraf til Butiker og Reklame [1]							
		kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
67	**Gudenaacentralen**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	**Fælleskraftstationen i Odder**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	**Horsens og Omegns forenede Vandkraftanlæg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	**Thy Højspændingsværk**	—	116	—	146	262	800	—	800	43,1	—
71	**Brende Mølle Elektricitetsværk**	—	102	—	—	102	236	—	236	—	—
72	**Elektricitetsselskabet E. G. O.**	—	471	—	—	471	1269	—	1269	—	—
73	**Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsanlæg**	—	369	—	—	369	1062	—	1062	18	—
74	**Kolding Oplands Højspændingsforsyning**	—	341	—	—	341	996	—	996	3	—
75	**„Sønderjyllands Vestkyst" Elektricitetsforsyning**	—	*) 397	—	—	397	654	—	654	—	—
76	**Sydvestjyllands Andels-Elektricitetsforsyning**	—	423	—	—	423	917	—	917	—	—
77	**Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning**	—	*) 323	—	—	323	**) 685	—	685	—	—
78	**Tyrstrup Herred og Omegns Elektricitetsforsyning**	—	157	—	69	226	581	—	581	—	—
79	**Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg**	—	218	—	—	218	562	—	*) 562	—	—
80	**Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg**	—	264	—	—	264	505	—	505	2	—
81	**Langelands Elektricitetsselskab**	—	107	—	—	107	342	—	342	—	—
82	**Haderslev Næs Elektricitetsforsyning**	—	*) 125	—	—	125	200	—	200	—	—
83	**Morsø Elektricitetsforsyning**	—	96	—	—	96	157	—	157	—	—
84	**Nordthy Strømforsyning**	—	77	—	22	99	225	—	225	3	—
85	**Aabyhøj**	25	198	—	—	223	*) 174	—	174	—	—
86	**Vejen**	10	127	—	—	137	211	—	211	8	—
87	**Viby**	28	191	—	—	219	120	—	120	2	351
88	**Ringe**	3	129	—	—	132	172	—	172	15	—
89	**Skern**	8	172	—	—	180	110	—	110	—	—
90	**Vinderup** (Sahl Kommune)	4	89	—	—	93	140	—	140	—	—

[1]) Paa Dobbelttarif- eller Maksimalmaaler.
[2]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[3]) — Kraft — — —

Salg		Virkningsgrad		Benyttelsestid					Solgt Energi pr. 1000 Indb.	Antal kWh. solgt til Oplandet		Bemærkninger	Løbe-Nr.
Veksel-strøm	Ialt	Led-nings-nettet	Central og Net til-sammen	Gade-belysning	Alm. Belysning [4]	Kraft [5]	Varme alene	Ialt		pr. Lampe	pr. HK.		
kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	kWh.	kWh.	kWh.		
—	9245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69
—	1105,1	72,9	67,1	—	238	161	344	—	—	8,1	121		70
—	*) 470	68,9	74,7	—	229	97	—	117	—	6,9	88	*) Heraf 132000 kWh. til Assens Elektricitetsværk.	71
—	1740	70,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72
—	1448	67,0	—	—	213	102	134	117	—	6,4	82		73
—	1340	72,0	—	—	158	100	750	—	—	5,7	90		74
—	1176	68,0	—	—	—	—	—	—	—	8,9	85	*) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.	75
—	1340	64,3	—	—	162	64	—	80	41870	6,9	56		76
—	1008	—	—	—	262	103	—	128	50000	10,5	94	*) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler. **) Incl. Kraft — — —	77
—	808	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78
—	781	—	69,4	—	—	—	—	—	—	6,4	63	*) Heraf 58000 kWh. til Ensrettere.	79
—	771	69,6	—	—	200	78	—	—	30826	8,0	76		80
—	449	—	—	—	146	64	—	73	—	4,4	57		81
—	325	68,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	72	*) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.	82
—	253	54,0	—	—	143	58	—	74	15780	5,7	58		83
—	327	66,3		—	—	—	—	—	—	—	—	*) Heraf 38000 kWh. Kontraktsalg.	84
—	397	97,0	87,0	1915	365	210	—	—	72600	—	—	*) Heraf 53900 kWh. til Gas- og Vandværk.	85
—	356	88,0	77,0	1428	310	286	—	—	100000	8,6	74		86
—	351	94,6	86,0	1556	215	207	—	235	57000	—	—		87
—	319	93,0	87,0	1000	247	128	495	171	80000	—	—		88
—	290	—	85,8	—	—	—	—	—	—	—	—		89
—	233	83,0	75,0	1481	209	105	—	132	60000	—	—	143000 hWh. er solgt udenfor Byen.	90

[4]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[5]) — Kraft — — —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Salg til Belysning og Varme					Salg til Kraft og Varme			Varme alene paa særlig Maaler	Samlet
		Gade-belysning	Alm. Belysning		Lys og Varme paa fælles Maaler	Belysning ialt [2]	Kraft incl. Sporvej	Kraft og Varme paa fælles Maaler	Ialt [3]		Jævnstrøm
			Ialt	Heraf til Butiker og Reklame [1]							
		kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000	kWh. × 1000
91	**Hadsund**	11	127	—	—	138	70	—	70	10	—
92	**Vejrum**	—	48	—	—	48	157	—	157	—	—
93	**Nr. Nissum**	—	55	—	—	55	140	—	140	—	—
94	**Hammel**	6	71	—	13	90	41	—	41	—	—
95	**Bramminge**	6	105	—	—	111	68	—	68	—	—
96	**Ikast**	3	56	—	—	59	101	—	101	1	—
97	**Gedser**	5	62	—	—	67	84	—	84	—	—

[1]) Paa Dobbelttarif- eller Maksimalmaaler.
[2]) Incl. Lys og Varme fra fælles Maaler.
[3]) — Kraft — — —

Salg		Virkningsgrad		Benyttelsestid					Solgt Energi pr. 1000 Indb.	Antal kWh. solgt til Oplandet		Bemærkninger	Løbe-Nr.
Veksel-strøm	Ialt	Led-nings-nettet	Central og Net til-sammen	Gade-belysning	Alm. Belysning [4]	Kraft [5]	Varme alene	Ialt		pr. Lampe	pr. HK.		
kWh. × 1000	kWh. × 1000	%	%	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	kWh.	kWh.	kWh.		
—	218	91,0	90,0	1490	336	184	133	260	80700	—	—		91
—	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		92
—	195	76,7	68,6	—	—	—	—	—	—	8,0	96		93
—	191	90,0	91,0	1800	333	213	—	—	171700	—	—		94
—	178	86,8	75,1	1380	380	239	—	320	—	—	—		95
—	161	87,0	82,0	1054	219	332	—	—	100000	—	—		96
—	151	92,0	75,0	—	—	—	—	—	8000	—	—	39000 kWh. er solgt udenfor Byen.	97

[4]) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
[5]) — Kraft — — —

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn		Indtægter								Drifts-			
			Gade-belysning	Alm. Belysning	Lys og Varme paa fælles Maaler	Kraft	Varme paa særlig Maaler	Maalerleje	Andre Indtægter	Samlede Indtægter	Lønninger	Brændsel	Køb af Elektricitet	Olie. Tvist etc.
			Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000
1	**Aarhus**		100	[1])1654	—	[2])1338	—	163	34	3289	368	269	458	6
2	**Odense**		43	1391	—	[3])1292	—	52	137	2915	175	410	24	16
3	**Aalborg**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	**Randers**	Byen	38	[5])678	23	339	9	39	13	1132	—	—	—	—
		Landet	—	380	82	592	31	57		1149	—	—	—	—
		Tilsammen	38	1058	105	931	40	96	13	2281	275	257	—	8
5	**Horsens**		37	621	—	[6])292	—	41	—	991	176	98	1	—
6	**Sydvestjyllands forenede Elektricitets-værker**	Centralen i Esbjerg	—	—		—	—	—	—	—	83	167	—	14
		Karlsgaarde	—	—		—	—	—	—	—	19	—	—	—
		Tilsammen	—	914		—	—	—	64	978	102	167	—	14
7	**Esbjerg**		4	577	—	444	—	9	6	1040	68	—	682	—
8	**Vejle**		3	[7])535	—	353	—	27	5	923	128	89	—	8
9	**Fredericia**	Byen	1	368	—	259	1	20	1	649	—	—	—	—
		Landet	—	75	—	111	—	11	—	198	—	—	—	—
		Tilsammen	1	443	—	370	1	31	1	847	91	111	0	14
10	**Sydøstjydske Elektricitetsværker**		—	—	—	—	—	—	—	771	112	84	—	5
11	**Kolding**		19	460	—	143	25	25	6	653	44	—	276	—
12	**Viborg**		4,5	[8])305	—	97	—	19,5	2	428	48	28	25	5
13	**Helsingør**		—	395	—	124	—	1	3	523	63	3	83	2
14	**Haderslev**		5	318	—	106	—	19	7	455	77	23	25	4
15	**Nakskov**	Byen	15	308	—	242	—	15	4	584	—	—	—	—
		Landet	—	61	—	109	—	8	[9])89	267	—	—	—	—
		Tilsammen	15	369	—	351	—	23	93	851	85	135	—	6
16	**Svendborg**	Byen	26	302	—	125	—	8	7	468	—	—	—	—
		Landet	—	41	—	[10])141	—	5	—	187	—	—	—	—
		Tilsammen	26	343	—	266	—	13	7	655	55	85	—	14
17	**Slagelse**		17	310	—	[11])194	—	19	1	541	114	78	2	18
18	**Nykøbing F.**		19	322	—	175	—	15	51	582	96	58	1	10
19	**Holbæk**		15	217	—	119	0,3	—	1	352,3	60	34	—	4
20	**Silkeborg**		1	250	—	85	—	7	[12])48	391	46	33	40	8
21	**Næstved**		1	226	—	125	0,2	14	8	374,2	40	39	—	7
22	**Hjørring**		20	262	—	[13])281	—	—	22	[14])586	80	49	14	3

1) Heraf 231000 Kr. fra Butiks- og Reklamebelysning til særlig Takst.
2) Heraf 93000 Kr. fra Sporvej og 353000 Kr. fra Landet ab Værk.
3) Heraf 41000 Kr. fra Sporvej og 444000 Kr. fra Landet ab Værk.
4) 9,24 Øre excl. ekstraordinær Henlæggelse.
5) Heraf 31000 Kr. fra Butiks- og Reklamebelysning til særlig Takst.
6) Heraf 91000 Kr. fra Oplandsselskaberne.
7) Heraf 25394 Kr. fra Butiks- og Reklamebelysning til særlig Takst.
8) Heraf 35000 Kr. fra Butiks- og Reklamebelysning til særlig Takst.
9) Salg til andre Værker.
10) Heri 22000 Kr. fra Sørup—Sct. Jørgens.
Heri 67000 Kr. fra Oplandet Fyn og Taasinge ab Værk.

udgifter: Vedligeholdelse Centralen med Bygninger	udgifter: Vedligeholdelse Net, Maalere og Gadebelysning	udgifter: Andre Udgifter	udgifter: Samlede Driftsudgifter	Driftsoverskud	Renter, Afdrag samt Henlæggelser	Nyanskaffelser afholdt af Overskudet	Netto Overskud	Udgifter pr. solgt kWh.: Drifts-udgifter	Udgifter pr. solgt kWh.: Samlede Udgifter	Gennemsnitspris pr. solgt kWh.: Lys	Kraft	Varme	Ialt	Produktionspris pr. afg. kWh.*): excl. købt Energi	Incl. købt Energi	Løbe-Nr.
Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	
166	184	76	1527	1762	726	443	593	8,17	12,42	27,7	10,8	—	16,5	8,0	9,2	1
150	162	135	1072	1843	1143	—	700	4,82	[4])10,17	33,4	8,06	5,0	12,8	5,21	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	12,7	6,7	22,6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	18,8	8,8	22,9	—	—	4
87	158	38	823	1458	966	—	300	8,35	20,3	37,8	16,0	8,2	22,8	—	—	
42	31	43	392	600	296	29	275	10,95	20,5	—	—	—	—	—	11,76	5
26	5	32	327	—	377	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1	22	57	—	133	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
41	6	54	384	594	510	84	0	4,3	10,9	—	—	—	—	—	—	
—	11	4	765	275	52	32	191	11,6	12,9	29,0	9,7	—	15,6	—	—	7
52	8	22	307	616	363	72	181	7,36	14,66	44,6	13,5	—	23,3	9,8	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	9,1	10	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	25,0	10	—	—	—	9
15	24	37	292	555	301	27	227	6,37	12,96	39,8	10,7	10	—	—	—	
42	—	20	263	508	406	102	0	5,5	15,5	—	—	—	—	13,94	—	10
—	24	12	356	297	148	44	105	6,01	41,13	59,0	27,5	—	46,66	—	—	11
10	5	15	136	292	75	21	196	10,22	16,9	42,22	18,70	—	32,44	—	—	12
19	8	30	208	315	120	11	185	11,0	18,0	46,0	15,0	—	31,0	—	13,6	13
14	20	6	169	286	170	—	116	12,76	25,58	43,1	18,3	—	32,3	17,26	11,87	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	11,3	—	18,2			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	10,28	—	12,7	9,18		15
48	68	37	379	472	445	—	27	7,35	15,9	35,4	10,8	—	16,0			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	14,0	—	24,5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	19,8	—	25,5	—	—	16
44	29	51	278	377	131	—	246	9,6	14,1	35,0	15,3	—	24,7	—	11,4	
38	19	30	299	242	192	23	27	14,4	23,7	42,7	18,7	—	32,3	16,51	—	17
22	14	46	247	335	246	72	17	10,39	17,75	43,7	16,7	—	26,5	12,0	—	18
8	7	11	124	228,3	135	12	80,3	8,8	—	35,0	16,23	12,0	24,8	—	—	19
23	8	34	192	199	99	36	64	13,3	17,9	35,0	15,3	—	26,4	9,1	12,3	20
12	10	14	122	252,2	142	23	87,2	9,12	20,98	39,0	16,5	10,0	26,25	—	16,7	21
9	9	36	200	386	319	22	45	11,45	26,1	58,0	—	—	33,5	—	—	22

11) Heri 95000 Kr. fra Oplandet.
12) Heri Salg til andre Selskaber.
13) Heri 231000 Kr. fra særlige Forbrugere.
14) Heri 105000 Kr. fra Oplandet.

*) Ved Produktionsprisen pr. afgivet kWh. forstaas samtlige Udgifter for Centralen incl. Forrentning og Amortisation af Anlægskapitalen for denne, divideret med det samlede Antal kWh. afgivet fra Centralen til Ledningsnettene.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Indtægter								Drifts-			
		Gade-belysning	Alm. Belysning	Lys og Varme paa fælles Maaler	Kraft	Varme paa særlig Maaler	Maalerleje	Andre Indtægter	Samlede Indtægter	Lønninger	Brændsel	Køb af Elektricitet	Olie, Tvist etc.
		Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000
23	**Herning**	11	204	—	86	—	14	52	[1])367	45	38	—	3
24	**Sønderborg**	7	254	—	168	1	24	17	471	53	47	37	0
25	**Rønne**	0,2	190	4,5	[2])187	—	0,5	8	390,2	57	57	0	7
26	**Holstebro**	5	[3])294	--	65	0,42	14	98	379,22	49	52	—	--
27	**Korsør**	—	182	—	72	—	18	2	274	52	20	—	2
28	**Nyborg**	12	201	—	[4])100	—	6	4	323	58	44	11	3
29	**Skive**	4	208	—	88	—	—	62	362	25	31	42	6
30	**Aabenraa**	13	[5])198	—	54	—	17	4	286	13	—	55	--
31	**Morsø Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	274	36	38		15
32	**Nykøbing M.**	6	166	—	61	—	8	—	241	14	--	113	—
33	**Thisted Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	[7])276	42	60	—	1
34	**Thisted**	15	171	—	42	0,6	7	3	238,6	9	—	128	--
35	**Middelfart** Byen	—	135	—	25	—	6	11	177	—	—	—	—
	Landet	—	55	—	57	—	6	—	118	—	—	—	—
	Tilsammen	—	190	—	82	—	12	11	295	46	19	25	6
36	**Kalundborg**	8	145	—	103	—	—	1	257	31	25	13	8
37	**Nørresundby**	8	142	—	324	—	7	5	486	43	1	119	—
38	**Hillerød**	11	185	—	58	—	10	3	[9])267	37	16	33	3
39	**Varde**	—	121		81	—	4	4	211	32	27	--	3
40	**Hobro**	16	139	—	73	4	6	6	[10])244	26	17	—	4
41	**Ringsted**	4	146	—	47	—	—	2	199	28	18	—	1
42	**Køge**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	**Ribe**	—	97	—	26	—	9	3	135	20	7	—	2
44	**Brønderslev**	2	92	—	58	1	6	9	[11])321	45	35	—	4
45	**Vordingborg**	12	146	—	53	—	1	1	213	30	23	—	2
46	**Struer**	4	130	—	44	—	—	5	[12])183	29	15	—	1
47	**Tønder**	5	142	—	35	—	—	5	187	24	17	—	9
48	**Assens**	—	164	—	[13])176	—	[14])38	—	[15])378	47	22	83	2

1) Heraf 48571 Kr. fra Oplandet.
2) Heraf fra Oplandet 129000 Kr.
3) Heri 3788 Kr. fra Butiks- og Reklamebelysning og 84170 Kr. fra Oplandet.
4) Heraf 25000 Kr. fra Odense Elektricitetsværk.
5) Incl. Lys og Varme paa fælles Maaler.
6) Incl. Maalerleje og afg. Renter og Afdrag paa Nyanlæg.
7) Heraf 107000 Kr. fra Oplandet.
8) Incl. Henlæggelser.
9) Heraf 52000 Kr. fra Oplandet.
10) Incl. Oplandet.
11) Heri er incl. 153000 Kr. fra Oplandet.
12) Heri er inkl. 10451 Kr. fra Oplandet.

udgifter: Vedligeholdelse: Sammen med Bygninger	udgifter: Vedligeholdelse: Net, Maalere og Gadebelysning	udgifter: Andre Udgifter	udgifter: Samlede Driftsudgifter	Driftsoverskud	Renter, Afdrag samt Henlæggelser	Nyanskaffelser afholdt af Overskudet	Netto-Overskud	Udgifter pr. solgt kWh.: Drifts-udgifter	Udgifter pr. solgt kWh.: Samlede Udgifter	Gennemsnitspris pr. solgt kWh.: Lys	Kraft	Varme	Ialt	Produktionspris pr. afg. kWh.*): excl. købt Energi	Incl. købt Energi	Løbe-Nr.
Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	
20	3	27	136	232	232	—	—	10,8	22,94	38	14,4	—	26,4	17,4		23
23	19	20	199	272	123	33	116	9,67	15,67	33,56	13,3	11,0	20,91	—	—	24
8	8	14	151	239,2	165	27	47,2	9,09	18,9	48,9	16,5	15,0	32,6	—	—	25
23	8	6	138	—	171	8	62	10,4	23,8	48,1	13,7	15,0	30,2	21,4		26
42	—	103	219	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
8	5	13	142	181	94	10	77	14,52	25,15	41,53	17,86	—	30,53	—	16,51	28
22	10	18	155	208	104	32	72	9,6	17,2	42,0	17,8	—	30,0	—	—	29
—	2	14	84	202	85	14	103	9,38	[6])22,6	25,7	12,5	—	21,1	—	—	30
9	—	7	105	169	112	—	57	7,74	15,95	—	—	—	—	—	15,95	31
—	—	6	133	108	19	3	85	22,9	26,7	50	28	—	—	—	—	32
17	—	—	120	156	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	21	[8])27	185	53,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	25,5	—	45,0	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	19,3	—	26,6	—	—	
12	23	36	167	129	75	15	39	18,0	27,8	50	20,8	—	35,0	20,6	19,0	
6	3	6	92	165	59	—	106	8,66	14,25	39,3	15,3	—	24,1	—	—	36
4	9	22	198	287	280	7	—	6,3	12,37	36,5	9,1	—	14,18	—	9,2	37
7	7	6	109	158	88	—	70	10,26	13,21	30,27	14,06	—	24,1	17,6	13,88	38
10	18	16	106	105	89	16	—	10,62	15,38	35,29	12,96	10	20,88	—	7,85	39
11	17	21	96	148	60	19	46	16,38	26,59	55,5	24,6	20,0	39,1	20,3		40
8	4	5	64	135	58	3	74	10,91	21,56	42,9	19,43	—	32,76	13,71	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
11	5	3	48	87	46	1	40	—	—	50	29	—	42	20	—	43
14	4	13	115	206	166	29	11	10,9	24,9	52	20,8	15	29,5	15,4		44
17	4	12	88	124	65	10	49	11,19	20,1	35,7	15,5	—	27,0	—	16,7	45
3	5	6	69	114	41	5	68	13,37	20,78	43	17,9	—	32,9	15'6	—	46
6	5	17	78	109	30	3	76	16,8	24,0	49	21	—	—	—	15,5	47
6	31	32	223	142	[16])47	—	[17])12	—	—	—	—	—	—	—	—	48

13) Heri Varmeforbrug medregnet.
14) Incl. faste Afgifter.
15) Rabat paa Lys og Kraft Kr. 13339 skal fragaa.
16) Henlæggelser for Afskrivning.
17) Desuden betalt Kommune- og Statsskatter.

*) Ved Produktionsprisen pr. afgivet kWh. forstaas samtlige Udgifter for Centralen incl. Forrentning og Amortisation af Anlægskapitalen for denne, divideret med det samlede Antal kWh. afgivet fra Centralen til Ledningsnettene.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Indtægter								Drifts-			
		Gade-belysning	Alm. Belysning	Lys og Varme paa fælles Maaler	Kraft	Varme paa særlig Maaler	Maalerleje	Andre Indtægter	Samlede Indtægter	Lønninger	Brændsel	Køb af Elektricitet	Olie, Tvist etc.
		Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000
49	**Faaborg** Byen	5	108	—	50	0,2	6	4	173,2	—	—	—	—
	Landet	—	158	—	178	0,4	23	—	359,4	—	—	—	—
	Tilsammen	5	266	—	228	0,6	29	4	532,6	49	47		7
50	**Maribo**	6	124	—	56	—	6	9	[1])293	33	24	42	4
51	**Lemvig**	6	104	—	34	—	—	2,7	146,7	18,7	14,8	—	2
52	**Sorø**	6	93	—	41	—	4	0,8	144,8	30	20	—	2
53	**Langelands Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	220	44	32	—	—
54	**Rudkøbing**	3	84	—	34	—	9	—	130	4	—	77	—
55	**Skagen**	6	67	—	14	0,6	7	1	[2])95,6	20	6	—	1
56	**Ringkøbing**	6	86	—	28	—	—	3	123	19	10	—	2
57	**Kerteminde**	3	65	—	89	—	4	4	[3])165	22	12	43	2
58	**Frederikssund**	2	91	—	39	—	4	—	136	14	10	21	—
59	**Rødby**	5	70	—	70	—	5	2	152	24	8	22	2
60	**Bogense**	2	59	—	25	—	2	3	91	18	—	3	7
61	**Løgstør**	1	50	—	15	—	3	1	70	12	8	—	1
62	**Stege**	1	65	—	27	—	3	—	[4])96	17	9	—	2
63	**Marstal**	2	47	—	12	—	5	1	[5])67	17	7	—	1
64	**Sakskøbing**	7	—	—	—	—	2	1	[6])78	15	2	12	1
65	**Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa**	—	—	—	—	—	—	—	653	63	192	—	—
66	**Nordvestsjællands Elektricitetsværk**	—	799	—	1096	—	76	19	1990	157	11	350	2
67	**Gudenaacentralen**	—	—	—	—	—	—	—	1137	67	—	—	1
68	**Fælleskraftstationen i Odder**	—	—	—	—	—	—	—	423	60	101	—	—
69	**Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg**	—	—	—	—	—	—	—	426	34	—	56	1
70	**Thy Højspændingsværk**	—	53	56	156	5	15	144	429	57	39	7	8
71	**Brende Mølle Elektricitetsværk**	—	39,7	—	60	—	5	13	117,7	21	17	6	1
72	**Elektricitetsselskabet E. G. O.**	—	189	—	333	—	[10])487	103	1112	31	—	342	—
73	**Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsanlæg**	—	240	—	232	2	[11])314	27	815	50	—	229	—

1) Heraf 92372 Kr fra Oplandet.
2) Heraf 3100 Kr. fra Oplandet.
3) Heraf 47000 Kr. fra Oplandet.
4) Heraf 17300 Kr. fra Oplandet.
5) Heraf 27000 Kr. fra Oplandet.
6) Lys og Kraft tilsammen 68000 Kr.
7) Incl. Olie, Tvist etc.
8) Heraf 33000 Kr. i Afgift til Horsens.
9) Heraf 86000 Kr. i Afskrivning paa Anlæget.
10) Incl. faste Afgifter.
11) Incl. faste Afgifter.

udgifter								Udgifter pr. solgt kWh.		Gennemsnitspris pr. solgt kWh.				Produktionspris pr. afg. kWh.*)		Løbe-Nr.
Vedligeholdelse		Andre Udgifter	Samlede Driftsudgifter	Driftsoverskud	Renter, Afdrag samt Henlæggelser	Nyanskaffelser afholdt af Overskudet	Netto-Overskud	Drifts-udgifter	Samlede Udgifter	Lys	Kraft	Varme	Ialt	excl. købt Energi	Incl. købt Energi	
med Bygninger	Net, Maalere og Gade-belysning															
Kr. 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	16,8	15,0	29,7	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	28,1	15,0	35,3	—	—	49
6	32	37	178	355	320	—	35	11,8	22,0	46,6	24,6	15.0	33,3	11,2	—	
19	—	20	142	151	88	25	38	7,38	13,8	36	23	—	31	—	—	50
5,8	4	10	55,3	91,4	43	4,3	43,7	11	27	45	23	6,5	—	25		51
4	2	5	63	82	52	22	8	11,6	21,1	39,8	14,3	—	26,4	13,0	—	52
4	—	22	102	118	118	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	53
—	6	1	88	42	9	9	24	24,4	—	40	25	—	33,5	—	—	54
2	2	2	33	64	41	14	9	19,8	47	63,7	31	12	52,9	37,3	—	55
6	5	9	51	71	61	4	6	15,6	37,1	45,6	21,6	—	36,2	—	—	56
3	3	9	94	71	48	5	18	11,4	22,3	37,2	17,6	—	25,7	18,5	—	57
3	2	7	57	79	47	26	6	—	—	—	—	—	—	—	—	58
6	7	7	76	77	77	—	—	15,6	31,7	50,5	22,7	—	—	14,2	18,0	59
3	3	6	40	51	25	21	5	—	—	—	—	—	—	—	—	60
3	2	5	31	39	33	6	—	13,3	23,6	39,8	13,9	—	29,4	19,5	—	61
—	1	2	31	65	33	2	30	12,4	26,4	43,3	21,2	—	33,3	20,4	—	62
3	5	5	38	29	11	18	—	21,4	27,0	41,6	20,6	—	34,0	18,4	—	63
2	7	3	42	35	31	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	64
)18	3	21	297	356	356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
18	162	105	805	1185	1185	—	—	8,6	21,2	41,5	14,7	—	20,2	—	—	66
22	13	112	215	922	899	—	23	2,3	12,0	—	—	—	12,0	—	—	67
21	—	14	196	287	149	78	—	—	—	—	—	—	—	10	—	68
7	—	[8])59	157	269	[9])251	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	69
23	55	10	199	230	222	3	5	18	38,8	65,3	35,8	12	24,6	10	—	70
2	5	4	56	63	40	15	8	11,8	21	—	—	—	24	—	—	71
—	51	52	476	636	598	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	72
—	36	46	361	455	455	—	—	24,8	50,9	111,0	32,0	10	52	—	10,6	73

*) Ved Produktionsprisen pr. afgivet kWh. forstaas samtlige Udgifter for Centralen incl. Forrentning og Amortisation af Anlægskapitalen for denne, divideret med det samlede Antal kWh. afgivet fra Centralen til Ledningsnettene.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Indtægter								Drifts-			
		Gade-belysning	Alm. Belysning	Lys og Varme paa fælles Maaler	Kraft	Varme paa særlig Maaler	Maalerleje	Andre Indtægter	Samlede Indtægter	Lønninger	Brændsel	Kob af Elektricitet	Olie, Tvist etc.
		Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000
74	**Kolding Oplands Højspændingsforsyning**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	**Sønderjyllands Vestkyst**	—	127	—	131	2	[1])185	54	499	30	—	79	—
76	**Sydvestjyllands Andels Elektricitetsforsyning**		264	—	297	—	[2])447	36	1044	43	—	223	—
77	**Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning**	—	58	—	75	—	73	206	412	23	—	69	—
78	**Tyrstrup Herred og Omegn**	—	69	4	74	—	26	134	307	20	—	65	—
79	**Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	**Bjerge—Hatting Herreders Højspændingsanlæg**	—	155	—	126	1	26	157	465	26	—	154	—
81	**Langelands Elektricitetsselskab**	—	127	—	66	—	18	[3])216	427	18	—	139	—
82	**Haderslev Næs**	—	60	—	53	—	[4])45	16	174	21	—	24	—
83	**Morsø Elektricitetsforsyning**	—	96	—	78	—	20	141	335	10	—	78	—
84	**Nordthy Strømforsyning**	—	—		[5])116	—	[6])154	33	303	12	—	99	—
85	**Aabyhøj**	5	64	—	28	—	9	2	108	18	12	—	—
86	**Vejen**	5	57	—	39	1	3	4	[7])109	20	11	—	—
87	**Viby**	6	69	—	19	—	6	6	106	17	11	—	1
88	**Ringe**	0,6	52	—	30	1,6	3,8	6	94	26	8	0,6	2
89	**Skern**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	**Vinderup** (Sahl Kommune)	1	38	—	30	—	4	1	[8])74	15	7	—	1
91	**Hadsund**	2	38	—	16	—	0,3	1	57,3	14	2	17	1
92	**Veirum**	—	22	—	35	—	3	—	60	8	6	—	1
93	**Nr. Nissum**	—	22	—	33	—	3	[9])17	75	9	7	—	1
94	**Hammel**	1	31,5	1,5	17	—	4	2	57	12	8	7	1
95	**Bramminge**	2	41	—	12	—	—	—	55	15	6	—	—
96	**Ikast**	0,3	17	—	15	0,2	3	3	38,5	7	5	—	1,5
97	**Gedser**	1	29	—	20	—	2	1	[10])53	12	6	—	2

1) Incl. faste Afgifter.
2) Incl. faste Afgifter.
3) Heri 90000 Kr. fra Salg af Elektricitet og 15000 Kr. i Overskud fra forrige Aar.
4) Incl. faste Afgifter.
5) Incl. Salg til Belysning.
6) Incl. faste Afgifter.
7) Heri 14438 Kr. fra Oplandet.
8) Heri 40294 Kr. fra Oplandet.
9) Incl. faste Afgifter.
10) Heri 13590 Kr. fra Oplandet.

udgifter																
Vedligeholdelse								Udgifter pr. solgt kWh.		Gennemsnitspris pr. solgt kWh.				Produktionspris pr afg. kWh.*)		
Centralen med Bygninger	Net, Maalere og Gadebelysning	Andre Udgifter	Samlede Driftsudgifter	Driftsoverskud	Renter, Afdrag samt Henlæggelser	Nyanskaffelser afholdt af Overskudet	Netto-Overskud	Drifts-udgifter	Samlede Udgifter	Lys	Kraft	Varme	Ialt	excl. købt Energi	Incl. købt Energi	Løbe-Nr.
Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	Øre	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
—	13	29	151	348	348	—	—	12,2	38	—	—	—	38	—	—	75
—	34	54	354	690	613	—	77	27	72	63	32	—	42	—	10,7	76
—	—	29	121	291	236	5	50	—	—	—	—	—	29	—	7,0	77
10	—	19	114	193	193	—	—	6,8	—	53,0	25,0	—	—	—	—	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
—	12	14	206	259	259	—	—	14,4	—	90	40	20	50	—	14	80
—	5	12	174	253	213	—	40	38,8	86,0	—	—	—	—	—	—	81
—	4	—	49	125	125	—	—	14,5	15	—	—	—	46,4	—	—	82
—	3	22	113	222	222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	15	2	128	175	151	—	24	39	85	—	—	—	—	—	—	84
5	—	6	41	67	67	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	85
—	—	19	50	59	—	—	—	7,4	22,5	45	18,4	15	30,5	12,8	—	86
11	4	12	56	49	43	6	—	15	17,4	32,4	15,5	—	26,4	20,8	—	87
8,4	2	17	64	30	25	—	5	14,8	24	39	17	10,9	39,2	14,8	13	88
—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
4	7	2	36	38	24	3	11	15,5	26,0	42	21,4	—	30	14,6	—	90
1	4	2	41	16,3	14	2,3	—	19	24,7	30	20	20	26,4	—	—	91
—	10	2	27	33	—	—	—	—	—	46,0	22,4	—	28,0	—	—	92
2	10	—	29	46	37	—	9	14,9	33,8	56,0	26,0	—	—	9,5	—	93
1	2	1	32	25	7	8	10	16,0	20,0	40,0	17,0	12	—	—	27,7	94
7	3	1	32	23	20	3	—	15,9	23,5	—	—	—	27,0	—	—	95
1,5	—	2	17	21,5	5,5	9	7	9,46	—	30	15	12	23,7	20,7	—	96
4	1	4	29	24	19	—	5	19,4	—	45	26	—	—	—	16,5	97

*) Ved Produktionsprisen pr. afgivet kWh. forstaas samtlige Udgifter for Centralen incl. Forrentning og Amortisation af Aulægskapitalen for denne, divideret med det samlede Antal kWh. afgivet fra Centralen til Ledningsnettene.

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Anlægsudgifter incl. Udvidelser									
		Grund	Bygninger og Fundamenter	Maskiner og Dynamoer	Batterier	Tavleanlæg, Lademask., Omformere	Kran, Værktøj og Inventar	Ledningsnet og Stikledninger	Maalere	Gade-belysning	Andre Udgifter
		Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000
1	**Aarhus**	510	1618	6107	391	682	137	2895	1323	271	—
2	**Odense**	164	753	2780	411	948	182	3216	819	20	*) 300
3	**Aalborg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	**Randers**	50	891	1750	49	460	38	3606	803	34	534
5	**Horsens**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	**Sydvestjyll. forenede Elektricitets-værker** — Centralen i Esbjerg	32	489	1626	166	416	53	—	—	—	77
	— Vandkraftcentralen ved Karlsgaarde	410	260	193	4	203	2	483	2171	—	—
	— Tilsammen	442	749	1819	170	619	55	483	2171	—	77
7	**Esbjerg**	—	—	—	—	—	—	808	387	—	—
8	**Vejle**	51	421	1363	154	222	22	765	319	3	249
9	**Fredericia**	37	632	1518	93	183	102	1363	334	—	205
10	**Sydøstjyske Elektricitets-værker** — Dampcentralen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Vandkraftcentralen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Tilsammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Kolding**	3	60	—	—	—	—	268	81	7	5
12	**Viborg**	119		346			13	374	182	7	75
13	**Helsingør**	20	216	*) 256	60	49	24	392	211	77	60
14	**Haderslev**	118	301	608	35	—	6	775	114	10	—
15	**Nakskov**	33	734	1911	45	100	20	1541	254	—	112
16	**Svendborg**	424		1009	143	129	37	772	274	*) 238	30
17	**Slagelse**	16	248	893	24	115	24	344	205	46	191
18	**Nykøbing F.**	—	268	*)1407	28	—	18	841	217	87	88
19	**Holbæk**	—	175	582	112	68	19	392	159	14	159
20	**Silkeborg**	23	177	661	32	243	10	338	164	17	113
21	**Næstved**	11	227	629	120	94	25	379	125	3	—
22	**Hjørring**	23	476	941	61	193	39	1457	118	58	273
23	**Herning**	14	336	610	108	112	36	557	140	—	24
24	**Sønderborg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Samlede Udgifter	Bogført Værdi pr. 31/3 1931	Udgifter pr. kW. Maskinkr.		Anlægsudgifter vedr. Levering af Strøm til Oplandet					Renter, Afdrag samt Henlæggelse i % af Anlægskapitalen	Bemærkninger	Løbe-Nr.
		Centralen	Centralen Ledningsnet Maalere	Anlæg paa Centralen	Højspændingsnet og Transform.	Lavspændingsnet og Maalere	Andre Udgifter	Samlede Udgifter			
Kr. < 1000	Kr. × 1000	Kr.	Kr.	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	%		
3934	8453	675	976	*)	*)	*)	*)	*)	5,21	*) Anlægsudgifterne er inkluderet i de øvrige Tal.	1
)9593	6737	547	998	—	820	—	—	—	11,9	*) Køb af det gl. Værk Kr. 211700 og Fjernopvarmning Kr. 44445. **) Heraf Kr. 6390760 afholdt af Fornyelsesfonden.	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
8215	4116	640	1390	—	—	—	—	—	14,0		4
4285	2721	—	—	—	—	—	—	—	—		5
2858	1503	1000	1000	—	—	—	—	—	13,2		6
3740	2333	5000	5000	—	—	—	—	—	3.6		
6598	3836	—	—	—	—	—	—	—	—		
1195	499	—	—	—	60		—	—	4,3		7
3569	1771	*)	*)	—	—	—	—	—	10,2	*) Udvidelse af Værket paabegyndt.	8
4467	2551	752	1237	130	250	315	38	733	6,74		9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
) 424	393	—	—	—	—	—	—	—	—	*) Vurderingssum.	11
1416	872	765	1263	—	—	—	—	—	5,2		12
1365	1270	350	650	—	—	—	—	—	8,7	*) Incl. Omformere.	13
1967	1623	649	1190	—	—	—	—	—	8,66		14
4750	3563	953	1532	—	—	—	—	—	9,38		15
3056	1840	849	1491	156	234	184	—	574	4,3	*) Ekstraordinære Anlægsudgifter.	16
2106	1271	703	1015	354	*) 2400			2754	9,3	*) Ejes af Andelsselskabet.	17
2954	1621	874	1427	—	—	—	—	—	8,3	*) Incl. Tavleanlæg, Omformere m. v.	18
1680	—	649	1049	—	—	—	—	—	8,0		19
1778	1102	860	1210	36	44	34	3	117	5,6		20
1613	1003	737	—	—	—	—	—	—	8,8		21
3638	2748	1500	—	—	—	—	—	—	8,8		22
1937	1386	1026	1601	73	319	—	—	392	12,0		23
—	1074	—	—	—	—	—	—	—	13,0		24

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Anlægsudgifter incl. Udvidelser									
		Grund	Bygninger og Fundamenter	Maskiner og Dynamoer	Batterier	Tavleanlæg, Lademask., Omformere	Kran, Værktøj og Inventar	Ledningsnet og Stikledninger	Maalere	Gadebelysning	Andre Udgifter
		Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000
25	**Rønne**	17	226	716	23	19	47	219	179	—	*) 204
26	**Holstebro**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	**Korsør**	12	57	136	50	14	17	239	83	—	35
28	**Nyborg**	8	120	385	19	63	15	399	144	38	20
29	**Skive**	83		557				500			19
30	**Aabenraa**	163		—	—	—	8	—	68	14	—
31	**Morsø Elektricitetsværk**	9	269	558	46	205	37	*) 45	—	—	203
32	**Nykøbing M.**	—	—	—	—	—	—	177	88	10	—
33	**Thisted Elektricitetsværk**	18	267	695	55	204	3	69	23	139	290
34	**Thisted**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	**Middelfart**	8	102	333	22	96	15	271	118	—	74
36	**Kalundborg**	94		299	23	41	16	148	104	—	46
37	**Nørresundby**	31	236	450	22	288	20	960	99	18	246
38	**Hillerød**	9	72	102	27	146	12	218	136	13	45
39	**Varde**	10	71	286	31	30	7	224	90	16	7
40	**Hobro**	13	121	231	45	34	9	221	110	11	10
41	**Ringsted**	12	64	275	70	32	6	168	78	17	33
42	**Køge**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	**Ribe**	100	100	141	38	18	7	132	37	—	13
44	**Brønderslev**	9	238	450	28	199	11	553	72	—	182
45	**Vordingborg**	5	124	268	83	29	15	135	86	6	90
46	**Struer**	9	81	166	64	15	23	80	66	6	45
47	**Tønder**	—	24	273	—	—	—	154	—	—	—
48	**Assens**	63		314				671			—
49	**Faaborg**	236		646	34	107	16	1591	265	9	100
50	**Maribo**	108		345				271	69	8	42
51	**Lemvig**	5	53	242				127			45
52	**Sorø**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Samlede Udgifter	Bogført Værdi pr. 31/3 1931	Udgifter pr. kW. Maskinkr.		Anlægsudgifter vedr. Levering af Strøm til Oplandet					Renter, Afdrag samt Henlæggelse i % af Anlægskapitalen	Bemærkninger	Løbe-Nr.
		Centralen	Centralen Ledningsnet Maalere	Anlæg paa Centralen	Højspændingsnet og Transform.	Lavspændingsnet og Maalere	Andre Udgifter	Samlede Udgifter			
Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr.	Kr.	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	%		
1660	1548	830	1445	111	267	131	—	509	7,6	*) Heraf Kr. 86000 til Fjernopvarmning.	25
1372	1233	—	—	—	*) 451	—	—	—	—	*) Tilhører Andelsselskabet.	26
643	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27
1245	698	1000	2000	—	—	—	—	—	7,6		28
1159	820	—	—	—	—	—	—	—	9,1		29
—	311	—	—	—	—	—	—	—	—		30
1372	968	1360	1420	—	—	—	—	—	8,0	*) Forbindelseslinie til Thisted Elektricitetsværk.	31
275	181	—	—	—	—	—	—	—	8,0		32
1800	1443	1625	—	—	—	—	—	—	—		33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34
1039	485	1165	1960	360	95	107	36	598	7,2		35
771	609	549	896	—	—	—	—	—	7,7		36
2370	1593	628	1157	147	701	*)	56	904	10,5	*) Tilhører Landet.	37
780	299	398	763	1	—	67	1	69	10,1		38
772	362	945	1642	—	—	—	—	—	11,6		39
805	514	926	1610	—	—	—	—	—	10,0		40
755	215	799	1303	—	—	—	—	—	7,8		41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42
586	406	1200	1680	—	—	—	—	—	10,0		43
1742	1113	1172	2380	318	546	*)	110	974	9,6	*) Tilhører Landet.	44
841	403	932	1465	—	—	—	—	—	7,8		45
555	308	1271	1520	6	—	—	—	6	7,4		46
451	153	950	1440	—	—	—	—	—	6,7		47
1048	1048	—	—	—	—	—	—	—	—		48
3004	1103	1004	2723	*)	505	1156	35	—	10,7	*) Kan ikke udskilles.	49
843	621	825	—	—	—	—	—	—	10,0		50
472	421	510	700	—	—	—	—	—	9,1		51
765	415	1520	2130	—	—	—	—	—	9,6		52

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Anlægsudgifter incl. Udvidelser									
		Grund	Bygninger og Fundamenter	Maskiner og Dynamoer	Batterier	Tavleanlæg, Lademask., Omformere	Kran, Værktøj og Inventar	Ledningsnet og Stikledninger	Maalere	Gadebelysning	Andre Udgifter
		Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000
53	**Langelands Elektricitetsværk**	—	345	863	30	118	42	—	—	—	85
54	**Rudkøbing**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	**Skagen**	—	133	175	66	50	6	156	69	4	43
56	**Ringkøbing**	120		302				60			
57	**Kerteminde**	87		265	14	42	19	132	52	*) 9	45
58	**Frederikssund**	4	60	55	14	40	7	88	24	8	—
59	**Rødby**	11	137	339	—	37	5	331	40	—	56
60	**Bogense**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	**Løgstør**	—	39	103	23	11	7	37	35	4	36
62	**Stege**	11		14	13	11	2	59	35	3	6
63	**Marstal**	71		145	54	22	7	153	47	—	4
64	**Sakskøbing**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	**Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa**	—	779	901	—	246	68	1248	—	—	732
66	**Nordvestsjællands Elektricitetsværk**	1191		1921		434	—	*)10398		—	237
67	**Gudenaacentralen**	—	2525	831	*) 5329	**) 1252	191	1688	—	—	2634
68	**Fælleskraftstationen i Odder**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	**Horsens og Omegns forenede Vandkraftanlæg**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	**Thy Højspændingsværk**	10	142	650	8	26	3	2195	127	—	31
71	**Brende Mølle Elektricitetsværk**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	**Elektricitetsselskabet E. G. O.**	—	—	—	—	—	25	7373	—	—	—
73	**Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsanlæg**	127		—	—	—	28	5348	317	*)11	9
74	**Kolding Oplands Højspændingsforsyning**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	**„Sønderjyllands Vestkyst“**	—	—	—	—	—	—	2030	199	—	1890
76	**Sydvestjyllands Andels Elektricitetsforsyning**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	**Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Samlede Udgifter	Bogført Værdi pr. 31/3 1931	Udgifter pr. kW. Maskinkr.		Anlægsudgifter vedr. Levering af Strøm til Oplandet					Renter, Afdrag samt Henlæggelse i % af Anlægskapitalen	Bemærkninger	Løbe-Nr.
		Centralen	Centralen Ledningsnet Maalere	Anlæg paa Centralen	Højspændingsnet og Transform.	Lavspændingsnet og Maalere	Andre Udgifter	Samlede Udgifter			
Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr.	Kr.	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	%		
1483	—	1262	—	—	—	—	—	—	8,0		53
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54
702	420	1797	2383	—	—	26	4	30	5,9		55
482	458	1241	1418	—	—	—	—	—	12,9		56
665	400	791	1155	45	38	—	1	84	7,3	*) Kr. 8000 afholdt af Kommunen.	57
300	285	—	—	—	—	—	—	—	—		58
957	715	—	—	—	—	—	—	—	10,0		59
481	206	—	—	—	—	—	—	—	—		60
295	137	703	1017	—	—	—	—	—	11,3		61
376	284	833	1168	—	—	—	—	—	8,9		62
503	197	1430	2380	—	—	—	—	—	2,2		63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64
3974	1467	—	—	—	—	—	—	—	—		65
14181	10788	—	—	3546	3051	7347	237	14181	8,4	*) Incl. Transformatorer.	66
14350	—	3370	4350	11117	3332	—	—	14350	6,3	*) Reguleringsbassin og Dæmningsanlæg. **) Incl. Transformatorer.	67
1101	488	—	—	—	—	—	—	—	—		68
3373	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69
3192	1921	486	1851	839	2353		—	3192	7,0		70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72
5840	**)	—	—	—	—	—	—	—	7,8	*) Søkabel. **) Restgæld Kr. 4117300.	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		74
4119	3129	—	—	—	—	—	—	—	—		75
—	—	—	—	—	2681	5308	—	7989	7,7		76
3241	2668	—	—	—	—	—	—	—	7,2		77

Løbe-Nr.	Byens (Værkets) Navn	Anlægsudgifter incl. Udvidelser									
		Grund	Bygninger og Fundamenter	Maskiner og Dynamoer	Batterier	Tavleanlæg, Lademask., Omformere	Kran, Værktøj og Inventar	Ledningsnet og Stikledninger	Maalere	Gade-belysning	Andre Udgifter
		Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000
78	**Tyrstrup Herred og Omegn**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	**Vestbirk Oplands Højspændings-anlæg**	—	—	—	—	—	—	—		—	—
80	**Bjerge Hatting Herreders Høj-spændingsanlæg**	93		—	—	—	—	3331	165	—	—
81	**Langelands Elektricitetsselskab**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	**„Haderslev Næs“**	—	—	—	—	—	2	931	53	—	340
83	**Morsø Elektricitetsforsyning**	—	—	—	—	—	—	2763		—	—
84	**Nordthy Strømforsyning**	—	—	—	—	—	—	2081	64	—	—
85	**Aabyhøj**	87		286	—	—	—	198		—	—
86	**Vejen**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	**Viby** (Jylland)	6	35	145	12	6	—	146	62	—	43
88	**Ringe**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	**Skern**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	**Vinderup** (Sahl Kommune)	45		136	16	17	3	132	32	—	23
91	**Hadsund**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	**Veirum**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	**Nr. Nissum**	1	34	108	20	17	3	338	17	—	—
94	**Hammel**	1	15	62	10	17	2	47	21	—	13
95	**Bramminge**	68		225				38		—	15
96	**Ikast**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	**Gedser**	45		170				61			

Samlede Udgifter	Bogført Værdi pr. 31/3 1931	Udgifter pr. kW. Maskinkr.		Anlægsudgifter vedr. Levering af Strøm til Oplandet					Renter, Afdrag samt Henlæggelse i % af Anlægskapitalen	Bemærkninger	Løbe-Nr.
		Centralen	Centralen Ledningsnet Maalere	Anlæg paa Centralen	Højspændingsnet og Transform.	Lavspændingsnet og Maalere	Andre Udgifter	Samlede Udgifter			
Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr.	Kr.	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	Kr. × 1000	%		
2616	2206	—	—	—	838	1266	512	2616	—		78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79
3589	3010	—	—	—	—	—	—	—	—		80
4132	—	—	—	—	—	—	—	—	—		81
1326	1176	—	—	—	—	—	—	—	—		82
2763	2485	—	—	—	—	—	—	—	8,0		83
2145	1737	—	—	—	—	—	—	—	—		84
571	103	—	—	—	—	—	—	—	—		85
604	384	750	920	—	—	—	—	—	9,1		86
455	135	—	—	—	—	—	—	—	—		87
322	296	—	—	—	—	—	—	—	7,8		88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89
404	—	717	1241	—	—	—	—	—	6,0		90
193	55	—	1022	—	—	—	—	—	7,4		91
433	160	—	—	—	—	—	—	—	—		92
538	—	615	1480	—	—	—	—	—	7,0		93
188	99	1380	1380	—	—	6	—	6	—		94
346	161	—	—	—	—	—	—	—	5,8		95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		96
276	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97

DIS-Danmark
101004